STRING 1
6 × 585 Wp = 3,51 kWp
nosači PV-1 + PV-2

STRING 2
6 × 585 Wp = 3,51 kWp
nosači PV-3 + PV-4

SPD DC tip 2
na polju · string 1

SPD DC tip 2
na polju · string 2

PVDB 500-15-2B
IP55 · 2 rute
DC SPD tip 2

Huawei ICC360-HA1-C1 + MTS9302A (oprema Kupca)
vani na ploči, SI strana — u sjeni

iSSU S4875G2
MPPT · ruta 1

iSSU S4875G2
MPPT · ruta 2

ISPRAVLJAČI
R4875 · AC → −48 V
ulaz ≤9,5 kW (SMU)

−48 V DC

BATERIJA
LFP −48 V

DC TK
oprema TK

DC IZLAZ
rezerva, prekidač

−48 V iz ICC360, kroz SI zid

GRO (AC) — NOVO
SI zid kontejnera, uz vanjske ormare

DEA 18 kVA
400/230 V · 14,4 kW
PMG ili AREP/AUX

QS
4p · 0-1 · 50 A
1
2

poz. 2 — rezerva

Q0 SKLOPKA IZVORA
4p · 1-0-2 · 50 A
1 DEA · 0 · 2 rezerva

SPD AC tip 1+2
Iimp ≥12,5 kA/pol · Up ≤1,5 kV

Q1 · MCCB 4p (3P+N)
32 A · podesivo magnetno

FI0 · RCD 4p
50 A/300 mA · S-tip, tip A

L1 L2 L3 N · 400/230 V

F1 kroz SI zid

F2 · RCBO
16 A / 30 mA, A

F3 · RCBO
16 A / 30 mA, A

F4
1p C 16 A

F5
1p C 16 A

F1
3p C 20 A

jedini spoj N–PE (TN-S)

PE / GSI

RASVJETA AC
1 svjetiljka
NOVO

UTIČNICE
kontejnera
NOVO

POMOĆNI
potrošači DEA
AC

REZERVA

DC RAZVOD −48 V — NOVO
trajni potrošači (≤25 W prosječno)

SI zid, uz GRO

D1
2p 6 A DC
RASVJETA STUBA
LED 48 V DC, fotoćelija
nadzor ispada → SMU

D2
2p 6 A DC
VATRODOJAVA
DC/DC → centrala
baterije EN 54-4

D3
2p 10 A DC
PUNJAČ AKU. DEA
DC/DC, strujni limit
alarm → SMU

D4
2p 10 A DC
VENTILATOR Ø315
EC 48 V DC, izvlačni
termostat; stop dok DEA radi

D5
2p 6 A DC
RASVJETA DC
LED 48 V DC
prekidač uz vrata

D6
2p 10 A DC
PREDGRIJAČ DEA
rashladna tečnost, DC
uključuje ga KOA prije starta

−48 V iz ICC360, kroz SI zid

postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani Cu užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:
1 DEA je jedini izvor izmjeničnog napona; trajni potrošači su na DC razvodu −48 V.
2 Sistem TN-S, spoj N–PE samo u novom GRO; R ≤ 10 Ω. Odvodnici: AC tip 1+2, DC tip 2.
3 DEA sa pobudom PMG ili AREP/AUX; RCD 50 A / 300 mA, najmanje tip A, S-tip.
4 Ulaz ispravljača ograničen je na 9,5 kW tokom rada DEA. Kontejner je prazan.
5 FN: 12 modula = 2 stringa × 6; pri požaru DEA se zaustavlja.
6 Nazivne struje su orijentacione; potvrđuje ih Izvođač.

isporuka i montaža Izvođača (DEA, GRO, DC razvod −48 V)

oprema Kupca (FN, PVDB, iSSU, baterije, ICC360)

BH TELECOM d.d. SARAJEVO
Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:
BHT-SJEDNICA-2026

Naziv crteža:
Jednopolna šema — novi GRO i DC razvod −48 V

razmjera:
—

Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026. E-01