



BYOM投屏套装

思必驰BYOM投屏套装，为现代会议与协作空间量身打造，以卓越性能打造高效会议体验。它支持Airplay、Miracast、投屏器等多种无线投屏方式，无需驱动即连即投，让会议开场毫无阻碍。思必驰BYOM投屏套装包含投屏会议主机SW10和无线传屏器SD10，PC可无线连接会议外设，实现真正的无线会议，一键连接音画同步，彻底告别线缆束缚。投屏主机SW10具备多路音视频输入/输出能力，并支持矩阵切换功能，声音与图像可独立分发。投屏套装同时具备多画面显示功能，支持四路信号同时显示，满足多场景专业视听需求。双千兆网口设计，支持透明与隔离模式切换，满足企业级网络管理要求。多种智能管理方式，可自定义设置并远程升级，降低运维成本。



BYOM无线投屏



多画面显示



音视频矩阵切换



4K 超清画质



USB-C 丰富功能



双网口设计



思必驰AI音视频



思必驰公众号



BYOM无线投屏，释放桌面束缚

思必驰BYOM投屏套装支持AirPlay、Miracast、投屏器等多种无线投屏方式，无论是 iPhone、iPad、Mac，还是安卓手机、Windows 电脑，均可轻松将屏幕内容无线投射至大屏显示器。无需安装任何驱动或软件，即连即投，会议开场更顺畅。配合 SD10投屏器，PC 可无线连接至本机的 USB 摄像头、麦克风、扬声器等会议外设，实现真正意义上的无线会议。



多画面同时显示，信息一目了然

在单屏模式下，投屏主机SW10支持最多四路信号同时显示，适用于多数据对比、远程协作、教学演示等场景。支持自动切换与“后进先出”规则，新信号自动替换最早接入的信号，操作更智能，展示更高效。



音视频多路输出，灵活矩阵切换

内置音视频矩阵切换功能，两路独立 HDMI 输出，支持双屏异显或同显模式，当连接单屏时自动激活多画面显示，满足多场景展示需求。两路 HDMI 与独立模拟音频接口同步输出，支持音画分离部署，可同时连接显示大屏与专业音响系统，为会议室、报告厅、多媒体教室提供专业的视听分发解决方案。



4K超清画质，专业视听体验

投屏主机SW10 支持 4K@60Hz 输入与输出，HDMI OUT 2 支持4K@30Hz，满足高分辨率演示需求。配备独立模拟音频输出，音画同步，带来影院级视听体验，适用于高端会议室与多媒体教学环境。



高性能USB-C接口，实现丰富功能

思必驰 BYOM投屏套装具备高性能USB-C接口，通过即插即用的USB-C接口，PC可以获得电源充电、网路连接、投屏输出、连接和访问所有USB外围设备等丰富功能，可为会议室提供有线投屏及无线投屏两种选择，并实现互补。



双网口设计，安全灵活组网

内置双千兆网口，支持透明模式与隔离模式切换。透明模式下双口互通，便于设备互联；隔离模式下，控制网络与业务网络分离，提升系统安全性与部署灵活性，满足企业级网络管理要求。

产品规格

基本规格

产品尺寸：	277.6mm*29.1mm*142mm
产品净重：	1.0kg
功耗（最大）：	93W
产品电源：	20V 6A DC

视频端口

输入视频端口：	1 x HDMI; 1 x USB-C
输出视频端口：	2 x HDMI

音频

输入音频接口：	1 x HDMI; 3 x USB-A; 1 x USB-B; 1 x USB-C
输出音频接口：	2 x HDMI; 1 x 模拟音频输出

输入分辨率

HDMI/USB-C:	3840x2160(2160p30)
Miracast (Wi-Fi):	1920x1080(1080p60)
Airplay Mirroring (LAN/Wi-Fi):	1920x1080(1080p60)
Google Cast* (LAN/Wi-Fi):	1920x1080(1080p30)
USB-C Dongle:	3840x2160(2160p30)

输出分辨率

HDMI OUT1:	3840x2160(2160p60)
HDMI OUT2:	3840x2160 (2160p30)

控制

控制端口：	2 x RJ45, 10/100/1000Mbps 以太网；RS232
-------	-------------------------------------