

Multi-touchcard Authentication SDK manual

S1 系 ID 認証、サーバー設置版

改訂日: 2026/10/2
マルチタッチ合同会社
Ver 4.0.1

○動作要件

PHP5.6 以降が動作する Web/App サーバー

※ PHP は OpenSSL 関数が使用可能である必要有り

本ドキュメント作成時の最新 Chrome 又は Safari

○ファイル構成

card_XXX/

└ c/	
└ conf.php	… 設定ファイル
└ server.crt	… 公開鍵(カード設定ファイル復号化用)
└ f/	
└ func.php	… 汎用処理ファイル
└ css/	
└ style.css	… CSS スタイルシート
└ img/	
└ touch.png	… タッチ画面用画像保存領域
└ script/	
└ c/	
└ cs1.php	… カード設定ファイル
└ analyzerm-s1t4u3-ob.js	… 解析制御処理 (Rev.4.0.1)
└ cardrm-s1t4u3-ob.php	… 座標 ID 変換処理 (Rev.3.0.6)
└ ctrlrm.js	… 各処理ハンドリング (Rev.3.2.1)
└ res/	
└ beeps/	
└ pass.mp3	… 解析成功時効果音
└ warning.mp3	… 解析失敗時効果音
└ index.php	… 初回アクセス画面(Cookie 発行ページ)
└ main.php	… カートタッチ画面
└ docs/	
└ MTC_Authentication_SDK_manual_i_4.0.1.pdf	… 本ドキュメント
└ マルチタッチカード SDK 構成図 rm_rev1.1.pdf	
└ sample/	
└ main1.php	… サンプル HTML コード main1.php～main2.php
└ main2.php	

○導入手順

前提として動作要件を満たす Web/App サーバーが構築済みと仮定して説明する

1. 動作環境の構築

- ・FTP クライアントアプリ等でタッチ画面を設置したい Web/App サーバーに接続し、ドキュメントルート配下のタッチ画面を設置したい領域に /card_xxx 以下の/docs 以外をそのままアップロードする。
 - ・本パッケージのルートとなる /card_xxx ディレクトリの名称の xxx 部分は、提供する案件毎に異なる。ルートディレクトリ名は、変更可だが内容物のディレクトリ又はファイル名の変更は一部を除き不可とする。
- ※index.php、main.php の変更は可能だが conf.php の\$checkUrl、\$touchUrl も同一名称に変更する必要あり。
- ・設置した ~/card_xxx/ にアクセスし、タッチ画面が表示されれば設置完了とする。

2. カード認証仕様

2.1 制御パラメータ

- ・main.php 内に記載された HTML、JavaScript の cardConf= {} で設定されている表.1 に示す制御パラメータの値を変更することで、認証仕様を変更することが可能。
(通常、変更不用)

表.1 アナライザ認証仕様、動作モード制御パラメータと初期値

パラメータ	初期値	内容
touchElement	touch	タッチを受け付ける要素(id 又は要素で指定)
defaultContentsId	default_contents	初期表示要素の id
variableContentsClass	.variable_contents	認証成功時表示切替要素のクラス
elemIdPrefix	i	認証成功時表示切替コンテンツブロックの<div id= ...> id 名の先頭語。 id= elemIdPrefix + position (position : コールバックの実行関数を制御するキー名)
willStartCollbackKey	start	カード解析処理実行直前に呼ばれるコールバックに指定するキー名
onErrorCallbackKey	error	カード解析処理失敗に呼ばれるコールバックに指定するキー名
okSoundElemId	beep_ok	カードタッチ成功時効果音要素の id
ngSoundElemId	beep_ng	カードタッチ失敗時効果音要素の id

playSound	true	カードタッチ後に効果音を鳴らすか否かの設定 true:鳴らす、false:鳴らさない
fixPosition	false	コールバックキー名の position の値、および切替コンテンツブロックの<div id= ...> id 名の制御 true : position=1 固定、 <div id="認証 ID 番号+"_elemIdPrefix"+" 1" false : position=判定結果、 <div id="elemIdPrefix"+" 1"
cardIdNum	[]	認証判定する ID。空の場合、config の全ての ID が対象となる。SDK に設定されている ID に対して、当該ページで認証する ID を限定する場合に、その ID を記載する。
touchWaitTime	700	カード識別成功時に次のタッチを受け付けるまでのインターバル(msec)
touchedClearInterval	200	タッチイベント終了後に蓄積している座標を初期化するまでのインターバル(msec)
transitTouchWaitTime	25	動作制御カード移動中の識別成功時に次のタッチを受け付けるまでのインターバル(msec)
touchAngleDeg	0	タッチ方向判定回転角格納
showErrorAlert	true	エラーアラート表示フラグ
initModalElemId	init_modal	メディア読込用モーダルの要素の id
initModalDoneElemId	init_modal_done	メディア読込用モーダルを閉じる(ボタン)要素の id
commonErrorMsg	カードが認識出来ませんでした。	汎用エラーメッセージ

2.2 認証判定仕様

(1)カード ID 認証成功時に、`callbacks['position']` (`position` のデフォルトは '1') のコールバックキーに対応したコールバック関数 `function(cardId)` が実行される。

(2)認証した ID 番号は、変数 `cardId` に戻るなので、`cardId` の値に応じた処理をコールバック関数内に記述する。

(3)コールバック関数の戻り値に依って認証後の動作を切替えることが出来る。

`true` に設定した場合：HTML のコンテンツブロック `<div>` の `id` の値が、`"elemIdPrefix + position"` (デフォルト設定値は `"i1"`) で指定され、かつ `class` の値に `"variabl_contents"` を含んだコンテンツブロックがある場合、そのコンテンツブロックに画面表示を変更し、タッチ観測を再開する。

`false` に設定した場合：コンテンツブロックの画面表示は変更せず、タッチ観測も再開しない。

(4)コールバック関数オブジェクト制御パラメータ `fixPosition` の値を `true` に変えることによってページ表示切替え方法を変えることが出来る。

- ・認証成功時に、`callbacks['1']` の関数 `function(cardId)` が実行される。
- ・また、コールバック関数の戻り値を `true` に設定した場合の認証成功時に切替えるコンテンツブロック `<div>` の `id` の値を、デフォルト設定値の `"i1"` から `"ID 番号_i1"` に変更する。
- ・これにより、認証成功時に切替える画面表示のコンテンツブロックを ID 番号毎に設けることが出来る。

(5)認証 ID 指定パラメータ：`cardIdNum = []`;

- ・SDK に組み込まれている認証 ID の数が多い場合で、当該 HTML ページで認証させる ID が限定される場合、`cardIdNum = ['S1-XXX', 'S1-YYY']` の様に、制御パラメータの認証 ID 指定配列の要素に認証する ID 番号を設定する。
- ・設定した場合、ID 解析時にその ID のみを解析するため、処理速度が速くなり、誤認証防止にもつながる。設定しない場合、SDK に組み込まれた全カード ID を解析するので、処理速度は遅くなる。

(6)認証する品種が 2 点式カードの場合、2 つの ID は、ID 番号のハイフン以降の数字が小さい方 (カード名称で前の ID) が、カード保持部を右に横長に置いて下側の保持部に割り付けられ、数字の大きい方 (カード名称で後の ID) が上側の保持部に割り当てられているため、それを前提に HTML ページのコードを記述すること。

2.3 認証 HTML ページ具体例

- ・認証仕様に応じた HTML ページ例を下記(1)から(2)のサンプルコード毎に示す。SDK は、提供時に main.php（サンプルコード main1.php と同じ）を使用する状態となっている。main.php 以外のサンプルコードを使う場合は、使用するサンプルコードのファイル名を main.php に変更し、/card_xxx 直下にコピーする。もしくは、/c/conf.php の \$touchUrl 変数の値を使用するファイル名に書き換える。

(1) URL 遷移

- ・サンプルコード：main1.php（main.php）
- ・制御パラメータ：デフォルトから変更無し。
- ・callbacks['1']="1" のコールバック関数の戻り値 false;
- ・HTML 記述：タッチページとして初期に表示するコンテンツを HTML に記述する。
- ・タッチ認証処理：
 - ① 認証成功時に実行される callbacks['1'] のコールバック関数の中に、cardId に対応してブラウザに表示したい URL に遷移させるためのコードを記述する。
 - ② 関数の戻り値を false とし、認証成功時の切替え用コンテンツブロック記述は不要。

(2) ページコンテンツ内容切替え

- ・サンプルコード main2.php
- ・制御パラメータ：fixPosition=true に変更。
- ・callbacks['1']="1" のコールバック関数の戻り値 true;
- ・HTML 記述：
 - ① タッチページとして、HTML のコンテンツブロック <div> に id="default_contents"（defaultContentsId で設定した値）とした初期表示するコンテンツを記述。
 - ② ID 番号毎に、<div id="ID 番号_i1" class=".variable_contents"> とした認証成功に表示する内容を記述したコンテンツブロック（内容を書き換えるコンテンツを含む）を設ける。
- ・タッチ認証処理：
 - ① callbacks['1'] のコールバック関数の中に、認証成功時に認証した ID 番号の値に応じてコンテンツ内容を書き換えるコードを記述する。
 - ② 最初のタッチ認証で、callbacks['1'] のコールバック関数を実行後、初期表示コンテンツから認証成功した ID 番号に応じたコンテンツに切替り、タッチ観測を再開する。
 - ③ 以降、タッチ認証毎にコールバック関数を実行、ID 番号に応じた表示コンテンツ内容に切替り、タッチ観測を再開する。

3. その他のタッチ画面、カード ID 認証動作のカスタマイズ

- (1)一つの認証 HTML ページで、URL 遷移とページコンテンツ内容切替えを同時に設定することも可能。例えば 2 点式カード 1 枚を認証する HTML の場合、条件分岐で 1 つの ID 番号を URL 遷移、関数戻り値を `false` に設定し、もう一つの ID 番号で関数戻り値を `true` に設定し、切替え表示コンテンツブロックを設ければ良い。(この場合 `fixPosition` は、デフォルトのままで、`<div id="i1" class = ".variable_contents">` の設定のコンテンツブロックを設ければ良い。)
- (2) 効果音は `main.php` の中で定義されている `cardConf['playSound']` の値を `false` にする事で無効にでき、`id` が `beep_ok`、`beep_ng` の要素の音源参照先を変える事で音の変更も可能。
- (3)その他タッチ操作に対して画面の制御を行う処理関数、メディアファイルを制御する関数が `ctrlrm.js` に定義されているので、必要に応じて使用する。

○改定履歴

ver 1.0.0	2018/11/1	初版作成
ver 1.0.1	2019/1/7	最新構成に合わせた記載内容の更新
ver 1.1.0	2022/9/26	2点式カードに合わせた記載内容の更新
ver 2.0.0	2025/6/23	作成元変更に伴う記載内容更新
ver 3.2.0	2025/11/26	アナライザ修正に伴う記載内容更新
ver 3.2.5	2026/2/18	項番誤記訂正、社名変更
ver 4.0.0	2026/9/7	説明内容修正、本資料名変更
ver 4.0.1	2026/10/2	アナライザバージョン更新と説明内容変更