

חקירת תקלה IA05/IA06 ב-S4Q: השלבים שביצעת

סאלי חליף · 01/10/2026 · מק"ט לא נקלט ברכיבי רשימת משימות (LF014 ואחריה CI100)

התסמין: ב-S4Q, הקלדת מק"ט ברכיבים של רשימת משימות מקפיצה LF014 ואחריה CI100, והשורה נמחקת. בכל מק"ט. ב-ECC עובד.
כלל: כל השלבים קריאה בלבד. לא משנים קוד ולא נתונים.

1 מספר ההודעה בכל מערכת

מה עושים	לחיצה כפולה על ההודעה בשורת הסטטוס, ואז Performance Assistant ← מידע טכני (Technical Information).
מה מחפשים	מחלקת הודעה ומספר, תוכנית, include ושורה.
מה מצאנו	LF014 מ-SAPLLMGT / LLMGT01. CI100 מ-SAPLCMDI / LCMDIFPM שורה 4614.

2 שלילת נתוני אב OMSL · SE16N

מה עושים	OMSL בשתי המערכות (פורמט מק"ט). SE16N על MARC (מק"ט + אתר) ועל MEAN (ברקודים).
מה מחפשים	האם הבעיה במק"ט מסוים או בכל מק"ט.
מה מצאנו	OMSL זהה, המק"ט קיים באתר, אין לו ברקוד. זה קורה בכל מק"ט, כלומר לא נתונים.

3 מי קורא לפונקציה SE37

מה עושים	SE37 ← GET_MATERIAL_ID. ממסך הפתיחה (לא מתוך הקוד): Where-Used, Ctrl+Shift+F3 .
מה מחפשים	include של לקוח, כזה שמתחיל ב-ZX.
מה מצאנו	הפונקציה נקראת מ-ZXMG00U08.

4 לאיזה Exit שייך ה-include SE38

מה עושים `SE38` ← `ZXMG0U08` ← `Where-Used`.

מה מחפשים שם ה-Exit (`EXIT_SAPL...`).

מה מצאנו `EXIT_SAPLOMCMV_001` , שיפור `MGA00003` : רץ בהמרת המק"ט (`MATN1`), כלומר בכל שדה מק"ט בכל טרנזקציה.

5 האם הפרויקט פעיל SE16N

מה עושים `MODACT` עם `MGA00003` `MEMBER` ← שם הפרויקט. אחר כך `MODATTR` עם `NAME` = `YSDGEN`.

מה מחפשים `STATUS` = `A` (פעיל).

מה מצאנו פרויקט `YSDGEN` פעיל בשתי המערכות. נוצר ב-2009 ע"י צוות `SD`.

6 השוואת קוד ה-Exit SE38

מה עושים `SE38` ← `ZXMG0U08` ← הצגה, בשתי המערכות. העתקה והשוואה.

מה מחפשים הבדל בקוד.

מה מצאנו 323 שורות, זהות. הקוד קורא ל-`GET_MATERIAL_ID` לפני בדיקת `sy-tcode` (`VA01/VA02`).

7 דיבאגר: האם הבדיקה נכשלת IA06 + /h

מה עושים `IA06` ← רכיבים ← מקלידים מק"ט ← `/h` ← `Enter`. ואז **Breakpoints** ← `Function Module` ← `Breakpoint at` `GET_MATERIAL_ID` ← `F8`. כשעוצר: **F7** וב-**Variables 1** להקליד `SY-SUBRC`. בשתי המערכות.

מה מחפשים ערימת הקריאות (`ABAP and Screen Stack`) והערך של `SY-SUBRC`.

מה מצאנו בשתי המערכות `SY-SUBRC` = 2 (`EAN_NOT_FOUND`) בלי הודעה. ההבדל לא ב-Exit.

8 דיבאגר: מי מציג את ההודעה IA06 + /h

מה עושים ב-S4Q: **Breakpoints** ← **Breakpoint at** ← **Statement** ← לשונית
ABAP Cmnds ← MESSAGE . F8 שוב ושוב. עצירות ב-
 RAISING ... MESSAGE הן "שקטות".

מה מחפשים פקודת MESSAGE שאין בה RAISING, והתנאי שמעליה.

מה מצאנו LCMDIIPM, מודול RIHSTPX-IDNRK_NEW: 'E' <> sy-msgty IF, ובענף ה-
 ELSE מחיקת השורה ו-'I' TYPE sy-msgid MESSAGE ID. אחר כך CI100 כי
 הרכיב לא נוסף.

9 השוואת קוד SAP SE38

מה עושים SE38 ← LCMDIIPM ← הצגה (לא שינוי!). אחר כך Ctrl+F ומחפשים את מספר
 ה-Note. בשתי המערכות.

מה מחפשים הערות StartNote / ... "N... ליד הבדיקה.

מה מצאנו ב-S4Q: Notes- **3479804** ו-**3603616**. ב-ECC לא קיימים, והרכיב נוסף בלי
 בדיקה.

10 קריאת ה-Notes SAP for Me

מה עושים פותחים כל Note ועוברים על הלשוניות: Description, Software
 Components, Support Package, Correction, Prerequisites, Side
 effects.

מה מחפשים האם יש תיקון של SAP לבעיה.

מה מצאנו 3479804: רכיבים כפולים בשגיאה (ממנו הבדיקה). 3603616: CI053.
 3637601: DIMP בלבד. CI100: KBA 3695113 בפעם הראשונה. אין תיקון
 SAP, התיקון ב-Exit.

השרשרת שהתקבלה

1. ה-Exit ZXMG0U08 שולח כל מק"ט לבדיקת ברקוד (GET_MATERIAL_ID), גם ב-PM.
2. הבדיקה נכשלת בשקט ומשאירה בזיכרון הודעה מסוג שגיאה (sy-msgty = 'E', LF014).
3. ב-S4Q, הקוד של 3479804/3603616 Notes ב-LCMDIIPM רואה שגיאה בזיכרון, לא
 מוסיף את הרכיב, מוחק את השורה ומציג LF014.

4. בדיקות ההמשך לא מוצאות את הרכיב ומציגות CI100.

5. ב-ECC הבדיקה הזו לא קיימת, ולכן השורה נקלטת.

מה שהופרך בדרך

שינוי באורך המק"ט (18 מול 40) ובשגרת ההמרה: נבדק בדיבאגר, החלק הרלוונטי זהה. פורמט מק"ט, אתר חסר, נתוני EAN: נשללו בשלב 2. ניתוח AI חיצוני הציע BAdI ו-KBA שלא החזיקו מול הדיבאגר.

למה התיקון ב-Exit מספיק, למרות הקוד החדש של SAP

הבדיקה של SAP שואלת שאלה אחת: האם ההודעה האחרונה בזיכרון היא שגיאה. אחרי התיקון, ב-PM ה-Exit לא קורא לבדיקת הברקוד, ולכן לא נשארת שגיאה בזיכרון. הבדיקה של SAP עוברת והרכיב נקלט. הקוד של SAP נשאר ועושה את מה שצריך: חוסם רק כשבאמת יש שגיאה בעץ המוצר.

לאשר אחרי התיקון: בדיקה ב-IA06 שהרכיב נקלט, וב-VA01/VA02 שסריקת הברקוד ממשיכה לעבוד.

התיקון

ב-ZXMG0U08 : בדיקת sy-tcode (VA01/VA02) בראש הקוד, לפני בדיקת הברקוד. בעלות: SD ופיתוח. קוד SAP וה-Notes נשארים כמו שהם.