# Talimatname demo turu

Panel demo.talimatname.com adresinde ayakta. Bu sayfa neyi nasıl deneyeceğini, nereye özellikle bakman gerektiğini ve mobil uygulamanın bu tabloya nerede oturduğunu anlatıyor. Veri uydurma: gerçek şube, çalışan ya da müşteri kaydı yok.

## Giriş

SMS sağlayıcısı bağlı değil; kod ekranda yazıyor.

1. Telefon kutusuna aşağıdaki numaralardan birini yaz, **Kod iste**.
2. Sarı kutuda çıkan altı haneli kodu gir, **Giriş yap**.

| TELEFON | KİM | ROLÜ | NE GÖRÜR |
|---|---|---|---|
| `+905321110001` | Cem Yönetici | Yönetici | Her şey |
| `+905321110002` | Murat Bölge | Bölge müdürü | Yalnızca Anadolu şubeleri |
| `+905321110004` | Deniz Şube | Şube müdürü | Yalnızca Beşiktaş; Personel, Bildirimler, Kurulum menüde yok |
| `+905321110005` | Emre Personel | Personel | Panelde işi yok; mobil bölümünde kullanılıyor |

> Kodun ekranda görünmesi `DEMO_SHOW_OTP_CODE` ayarıyla açık. Giriş bu hâliyle tek faktöre iniyor ve bu ayar üretimde açılamıyor — panelin **Sistem durumu** ekranı da bunu yazıyor. Demoyu dar tutmak istersen güvenlik duvarında kaynak IP sınırı en ucuz yol.

# Ana senaryolar

Her birinin sonunda ne görmen gerektiği yazılı. Görmediğin şey kusurdur.

## 1 Rol, menüyü değiştiriyor mu

1. `…0001` ile gir, soldaki menüyü say.
2. Çık, `…0004` (şube müdürü) ile gir.

**Beklenen:** şube müdüründe Personel, Bildirimler ve Kurulum yok. Asıl denetim sunucuda; arayüz basılamayacak düğmeyi hiç göstermiyor — 403 görmek bilgi değil, sürtünme.

## 2 Plan kurma ve 7 gün önizleme

1. **Planlar** → aşağıdaki forma bak: dört grup var (Ne yapılacak · Ne zaman · Pencere ve tolerans · Kapsam).
2. Bir ad yaz, şablon seç, tekrarı *Haftalık* yap ve birkaç gün çipi tıkla, bir iki şube seç.
3. **Önizle**'ye bas. Kaydetme.

**Beklenen:** 7 günde hangi şubede kaç çalıştırma açılacağı, saatleriyle listeleniyor — **plan kaydedilmeden**. Kuralı yanlış kurduysan bunu plan oluşmadan görüyorsun.

## 3 Yayımlanan şablon değişmez

1. **Şablonlar** → "Kapanış (kafe)" → yayımlanmış sürüm.
2. Bir maddeyi değiştirmeye çalış.

**Beklenen:** düzenleyemiyorsun; kart "yayınlanan sürüm bir daha değişmez, değişiklik yeni bir taslak açar" diyor ve *Yeni taslak türet* öneriyor. Denetim kâğıdının anlamı bu: altı ay sonra bakıldığında o gün hangi soruların sorulduğu sabit.

## 4 Kurulum sihirbazı durumu veriden okuyor

1. **Kurulum** → adım çubuğuna bak, hangi adımların ✓ olduğunu not et.
2. Marka adını boş bırak, "Kaydet ve devam et" düğmesine bak.
3. Sekmeyi kapat, yeniden aç, tekrar Kurulum'a gir.

**Beklenen:** kaldığın adımda buluyorsun kendini — çünkü saklanan bir "adım" yok, sunucu hangi verinin girildiğini sayıyor. Devre dışı düğmenin yazısı da **okunuyor** (bu hafta düzeltildi; önce beyaz üstüne beyaza yakındı).

## 5 Aksiyon notsuz kapanmıyor

1. **Aksiyonlar** → üç kayıt var, hepsi dün kaçırılan listeden kendiliğinden açılmış.
2. Birinde **Kapat**'a bas, not alanını boş bırakıp göndermeyi dene.

**Beklenen:** boş notla sunucuya gidilmiyor. "Kapattım" demek yetmiyor, ne yapıldığının yazılması gerekiyor. Bir tanesini gerçekten kapatırsan sayaçlar düşüyor.

## 6 Kâğıttan kayda: belge doğrulama

1. **Raporlar** → Aylık özet → **PDF indir**.
2. PDF'in alt bilgisindeki doğrulama kodunu kopyala.
3. Çıkış yap. Giriş ekranının altındaki **Belge doğrula** bağlantısına tıkla, kodu yaz.

**Beklenen:** sayfa **oturumsuz** çalışıyor — denetçi bir kullanıcı değil, panele giremez. Dönen bilgi kâğıtta zaten yazılı olanlar: belge türü, dönem, şube kodu, üretim zamanı. Puan, madde sonuçları ve kimin ürettiği *dönmüyor*; kodu eline geçiren herkese iç veri açılmış olurdu.

### 7 KVKK maskelemesi

1. **Personel** → süzgeç satırındaki *Pasif ve maskelileri göster*'i aç.
2. "Eski personel #4821" satırını bul.

**Beklenen:** ad ve telefon gitmiş, kayıt durmuş. Maskeleme silme değil: kişisel veri siliniyor, o kişinin yaptığı işin izi kalıyor. Geri alınamaz — bu kayıt demoda *benim* maskeleme denememden kaldı ve bilerek bırakıldı, çünkü özelliği gösteriyor.

### 8 Tema, telefon, erişilebilirlik

1. Bandın sağındaki tema seçicisini *Koyu* yap. Sayfayı yenile.
2. Tarih kutusunun takvimini aç.
3. Tarayıcıyı telefon genişliğine daralt.
4. Klavyeyle gez: sekme tuşuyla düğmeler arasında dolaş.

**Beklenen:** seçim yenilemeden sonra duruyor ve sayfa *açılırken* doğru temada geliyor, bir an ters temada parlamıyor. Takvim de koyu açılıyor. Telefonda menü yatay şeride iniyor, tablolar kendi içinde kayıyor, bantta ürün adı düşüyor ama **kullanıcı adı kalıyor** — şubede cihaz paylaşılıyor, "kim olarak girdim" sorusunun cevabı ekranda durmalı. Odaklanan her öğenin görünür bir halkası var.

## Özellikle bakılacak yerler

Son günlerde elden geçen altı şey. Kusur ararken buralara bak.

- **Durum çipleri.** "Yüksek", "Kaçırıldı", "Pasif" gibi çiplerin yazısı zeminine göre okunuyor mu? Hepsi en az 4,5:1 olacak şekilde koyulaştırıldı; en zoru sarı olandı. Renk tek başına anlam taşımıyor: her çipte ikon *ve* kelime var.
- **Makine metni.** Planlar tablosunda tekrar sütunu "Her Pazartesi, Çarşamba" diyor, `FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,WE` demiyor. Ekranda `FREQ=` , ham UUID ya da ISO tarih görürsen kusurdur.

- **Yükleme.** Ağı yavaşlatırsan (tarayıcı geliştirici araçları → Network → throttling) tablolar gri iskelet kutularıyla doluyor, satır sayısı ve sütun sayısı gerçeğiyle aynı — veri gelince sayfa zıplamıyor. Hızlı yanıtta iskelet *hiç* görünmüyor; 250 ms altı bekleme için gri kutuların parlayıp kaybolması, hiç göstermemekten kötü.
- **Boş durumlar.** Veri olmayan her yerde kesik çizgili bir kutu ve ne yapılacağını söyleyen bir cümle var mı? Sessizce boş kalan bir alan bulursan kusurdur.
- **Koyu temada üst bant.** Bandın, giriş panelinin ve pano manşetinin sayfadan ayrıldığını görüyor musun? Koyu temada sayfa da koyu olduğu için ayrım yüzeyden değil *kenardan* geliyor; bu hafta düzeltildi.
- **Birincil düğme.** Açık temada koyu hap, koyu temada krem hap — her iki temada da sayfadan en uzak renk. "Kod iste" düğmesine iki temada da bak.

## Bilerek boş olan yerler

Kusur değil, eksik veri. Sebebi aynı.

| EKRAN | DURUM | NEDEN |
|---|---|---|
| Pano | boş | Dün üç şube de "Kaçırıldı", bugün üçü de "Bekleyen", tamamlanma %0. Demoya hiç çalıştırma gönderilmedi. |
| Kanıt galerisi | boş | Fotoğraf yükleyen bir telefon olmadı. |
| Ölçüm günlüğü | boş | Sıcaklık girişi mobil ekranda; henüz yok. |
| Aylık özet | çalışıyor | Tablo ve PDF üretiliyor, ama içindeki sayılar sıfır. |

Üçünün de sebebi aynı: **panel kurar, telefon uygular**. Çalıştırmayı kapatan, fotoğrafı çeken, sıcaklığı yazan mobil uygulama. O yazılmadan panelin bu üç ekranı dolmaz. Kodda dünkü çalıştırmaları üç farklı sonuçla kuran bir fikstür var (zamanında geçti / geç ve başarısız / kaçırıldı) ama yalnızca bellek içi adaptörde duruyor; tohum çalıştırma yazmıyor. İstenirse tohuma taşınıp demo

panosu doldurulabilir.

## Mobil uygulama ile etkileşim

Uygulama henüz yok. Ama konuşacağı sözleşme ayakta ve bugün denenebilir.

### İş bölümü

Bağımlılık tek yönlü: zincir, şube, personel, şablon ve plan **panelden** kurulur; mobil, panelin ürettiği veriyi tüketir. Panel olmadan telefonda gösterilecek tek bir çalıştırma yok. Tersi doğru değil — panel mobil olmadan kurulabiliyor, nitekim demoda öyle duruyor. Bu yüzden panel önce yazıldı, mobil geliştirici 6.–8. haftada katılıyor (ADR-0013).

| PANELDE YAPILAN | TELEFONDA KARŞILIĞI | SONUÇ PANELDE NEREDE GÖRÜNÜR |
|---|---|---|
| Şablon yayımlanır | Maddeler listesi olarak iner | — |
| Plan kurulur | "Bugün" ekranında pencere açılır | Pano ızgarası (Bekleyen) |
| — | Madde işaretlenir, fotoğraf çekilir | Pano hücresi + Kanıt galerisi |
| — | Sıcaklık yazılır | Ölçüm günlüğü, aralık dışı çipi |
| — | Pencere kaçırılır | Kaçırıldı hücresi + kendiliğinden açılan aksiyon |
| Aksiyon kapatılır | "Aksiyonlarım" listesinden düşer | Sayaçlar |

### Bugün ne var, ne yok

| PARÇA | DURUM | NOT |
|---|---|---|
| 11 mobil ekran tasarımı | yazılı | SCR-M-01…11: giriş, kiosk kilit, bugün, liste çalıştırma, madde bileşenleri, yapılamadı, sorun |

| | | |
|---|---|---|
| | | bildir, aksiyonlarım, duyuru, yönetici görünümü, senk ve profil |
| Çevrimdışı önbellek uç noktası | çalışıyor | `GET /sync/manifest` |
| Kuyruk gönderimi | çalışıyor | `POST /sync/batch` , kısmi başarı ve cihaz saati sapması ile |
| Kanıt yükleme üçlüsü | çalışıyor | ön imzalı URL → bayt yükleme → tamamlama (damga + SHA-256) |
| Flutter uygulaması | yazılmadı | Faz B; ilk iki hafta yalnızca iki riskli deney, ekran yok |
| Kiosk kilit / PIN | yazılmadı | Paylaşılan cihaz senaryosu; uç nokta da yok |
| Duyuru onayı | yazılmadı | v1.1'e bırakıldı |

## Sözleşmeyi kendin dene

Uygulama olmadan da telefonun göreceği veriyi görebilirsin. Hepsi okuma; hiçbir şey yazmıyor.

1. Panele `…0005` (Emre Personel, Kadıköy) ile gir.
2. Geliştirici araçları → Console:

   ```
   localStorage.getItem('talimatname.belirtec')
   ```

   Çıkan uzun metni kopyala.
3. demo.talimatname.com/api/v1/docs aç → sağ üstte **Authorize** → belirteci yapıştır.
4. `GET /sync/manifest` → **Try it out** → Execute.

> **Beklenen:** yalnızca **Kadıköy**'ün çalıştırmaları iniyor, iki tane. Kapsam cihazdan değil *kullanıcıdan* okunuyor: personel kendi şubesinden başkasını indiremiyor. Aynı çağrıyı `…0001` (yönetici) belirteciyle yapıp farkı gör.

Cihaz saati sapması, telefon olmadan denenebilen ikinci şey:

```
POST /api/v1/sync/batch
{ "device_time": "2026-11-04T07:45:00Z", "answers": [], "evidence": [] }
```

**Beklenen:** yanıtta `skew_minutes: 89` ve `flagged: true`. Telefonun saati kaymışsa kanıtın zamanı tartışmalı hâle gelir; sunucu bunu sessizce kabul etmiyor, işaretliyor. Boş kuyruk hiçbir şey yazmıyor, güvenle deneyebilirsin.

**Yazma denemesi yapacaksan.** `/sync/batch`'e gerçek bir cevap gönderirsen (`answer_id` cihazda üretilir) aynı kuyruğu *ikinci kez* göndermek ikinci kayıt açmaz: cevap güncellenir, kanıt "resumed" döner ve yükleme kaldığı yerden devam eder. Asansörde kopan bir yüklemenin çift kayıt üretmemesi bununla sağlanıyor. Deneyeceksen haber ver — demoya yazılan kaydı sonra temizlemek gerekiyor ve denetim izi silinmiyor, yani iz ile veritabanı arasında fark kalıyor.

## Kusur bildirirken

Üç şey yeterli, ekran görüntüsü varsa daha iyi:

1. Hangi hesapla girdin, hangi ekrandaydın.
2. Ne bekliyordun, ne oldu.
3. Tarayıcı ve genişlik (telefon mu, masaüstü mü), tema (açık/koyu).

> Demo verisi kalıcı: açtığın plan, kapattığın aksiyon, maskelediğin personel kalır. Tohumu yeniden koşturmak çalıştırma ve aksiyonları geri getirmez, onları zamanlayıcı üretiyor. Temizlik gerektirecek bir şey yaptıysan yazmanız yeterli.

## Adım adım senaryolar

Yukarıdakilerin uzun hâli: hangi alana ne yazılacağı ve her adımda ne görülmesi gerektiği. Her senaryonun başında demoya **yazıp yazmadığı** işaretli.

> **Geri alınamayanlar.** Panelde silme yok. Kurduğun plan durdurulabilir ama kalır; yayımladığın şablon sürümü değişmez; kapattığın aksiyon yeniden

açılmaz; maskelediğin personel geri gelmez. Yalnızca okumak istiyorsan D5 ve D6 ile başla, ikisi de hiçbir şey yazmıyor.

## D1 Sıfırdan plan kurmak

yazar durdurulabilir ~6 dk

Amaç: pencerenin şube çalışma saatinden nasıl türediğini ve önizlemenin ne işe yaradığını görmek.

1. `+905321110001` ile gir, soldan **Planlar**.

   **Görmen gereken:** Tek plan var: "Günlük kapanış", tekrarı **Her gün** yazıyor. Burada `FREQ=DAILY` görürsen kusurdur.

2. Sayfanın altındaki **Yeni plan** formuna in. Dört gruba ayrılmış: Ne yapılacak · Ne zaman · Pencere ve tolerans · Kapsam.

   **Görmen gereken:** Her grubun kendi çerçevesi ve başlığı var; alanlar alt kenarlarından hizalı.

3. **Ne yapılacak**: Plan adı `Deneme · hafta içi açılış`, Şablon listesinden `Kapanış (kafe) · Sürüm 1`.

   **Görmen gereken:** Listede yalnızca *yayımlanmış* sürümler var. Taslak bir sürüme plan bağlanamaz.

4. **Ne zaman**: Tekrar → `Haftanın günleri`. Altta çıkan gün çiplerinden `Pzt`, `Çar`, `Cum`.

   **Görmen gereken:** Seçilen çipler yeşile dönüyor. Çipin seçili hâli kutunun kendi durumundan okunuyor, ayrı bir işaretten değil — ekran okuyucu ile göz aynı kaynağı okuyor.

5. Aynı grupta Başlangıç → `Çalışma saatinden`. Çıpa `Açılış`, Dakika (±) `30`.

   **Görmen gereken:** "Saat" kutusu kayboldu, yerine Çıpa ve Dakika geldi. Alanlar yeniden dizildiğinde birbirinden kopmuyor, grubun içinde kalıyor.

6. **Pencere ve tolerans**: Pencere (dk) `60`, Tolerans (dk) `15`.

   **Görmen gereken:** İki kutu da içeriği kadar dar, satırı boydan boya kaplamıyor.

7. **Kapsam**: `Kadıköy` ve `Üsküdar` çiplerini seç.

   **Görmen gereken:** Şube çipleri gün çipleriyle aynı kalıpta

Görmen gereken: şube çiplerin gün çipleriyle aynı kalıpta.

8. **7 gün önizle**'ye bas. *Kaydetme.*

   **Görmen gereken:** Altta bir kart açılıyor: "Önizleme (7 gün): N çalıştırma". N = önümüzdeki yedi güne düşen Pzt/Çar/Cum sayısı × 2 şube. Satırlar gün, şube ve saat aralığıyla yazılı; saat her şubenin kendi açılışına göre. Plan henüz **yok**.

9. Tekrarı `Aylık` → Ayın günü `31` yapıp tekrar önizle.

   **Görmen gereken:** Kuralın kaç çalıştırma ürettiği değişiyor. Hiç üretmezse kart "Bu kuralla çalıştırma üretilmiyor" diyor — sessizce boş kalmıyor.

10. Tekrarı Haftanın günlerine geri al, **Planı kaydet**.

    **Görmen gereken:** Üstteki tabloda yeni satır; tekrar sütunu "Her Pazartesi, Çarşamba, Cuma", pencere sütunu "60 dk +15 dk tolerans".

11. **Temizlik:** yeni planın satırındaki **Durdur**'a bas.

    **Görmen gereken:** Satırda "Durduruldu" çipi çıkıyor ve bugünün çalıştırmaları listesinden düşüyor. Plan silinmiyor — silme yok; durdurma, yeni çalıştırma üretmeyi kesiyor.

## D2 Şablonu sürümlemek

yazar · yayımlarsan geri alınamaz · ~5 dk

Amaç: "yayımlanan sürüm değişmez" kuralının nasıl uygulandığını görmek.

1. **Şablonlar** → solda "Kapanış (kafe)" altındaki **Sürüm 1**.

   **Görmen gereken:** Sağda kart açılıyor; başlıkta şablon adı, altında sayılar (sürüm no, puanlanan, kritik, fotoğraf) ve yeşil **Yayında** çipi.

2. Madde satırlarına bak, bir şey değiştirmeyi dene.

   **Görmen gereken:** Düzenleme alanı yok. Kartın üstünde bildiri: "Yayınlanmış sürüm değişmez: ona bağlı çalıştırmalar ve kanıtlar korunur." Yanında **Yeni taslak türet** düğmesi.

3. **Yeni taslak türet**'e bas.

   **Görmen gereken:** Solda **Sürüm 2** belirdi, çipi **Taslak**. Sürüm 1 yerinde duruyor — geçmiş çalıştırmalar hâlâ ona bağlı.

4. Taslakta en alta in, **Bölüm başlığı** alanına `Deneme bölümü` yaz,

**Bölüm ekle**.

**Görmen gereken:** Yeni bölüm açıldı ve "Bu bölümde henüz madde yok" diyor. Düğmelerin üstünde "Kaydedilmemiş değişiklik var" uyarısı belirdi.

5 Yeni bölümün altındaki satırda **Madde başlığı**: `Buzdolabı sıcaklığı` , Madde türü `Sayı/sıcaklık` , **Madde ekle**.

**Görmen gereken:** Madde satırı geldi; türü çip olarak yazılı. Eylemler (Sil) sağa toplanmış, maddeyi anlatan bilgiler solda.

6 **Yayınla** düğmesine bak, *basma*.

**Görmen gereken:** Kapalı. Üstüne gelince "Önce taslağı kaydedin" diyor. Yayımla ikincil görünümde: geri alınamaz ama ekranın asıl işi değil — birincil olan, yapılan çalışmayı kaybetmeyen **Taslağı kaydet**.

7 **Taslağı kaydet**.

**Görmen gereken:** "Kaydedilmemiş değişiklik var" uyarısı kayboldu, Yayınla düğmesi açıldı. Taslakta yayına engel bir şey varsa (örneğin boş bölüm) kartta sarı bir kutu "Yayına engel olanlar:" diye maddeleri sayıyor.

8 *İsteğe bağlı:* Yayınla. Bunu yaparsan Sürüm 2 kalıcı olur ve bir daha değişmez.

**Görmen gereken:** Sürüm 1 "Arşiv"e, Sürüm 2 "Yayında"ya geçiyor. Planlar formundaki şablon listesinde artık Sürüm 2 çıkıyor.

## D3 Aksiyonu kapatmak

yazar geri alınamaz ~3 dk

Amaç: kapanışın neden not istediğini ve aksiyonun nereden doğduğunu görmek.

1 **Aksiyonlar**.

**Görmen gereken:** Başlığın sağında üç sayaç çipi: açık, gecikmiş, kritik. Üç kart var, hepsinin kaynağı "Kaçırılan liste" — kimse elle açmadı, dün pencere kapanınca zamanlayıcı açtı.

2 Bir kartın sağ üstündeki vade metnine bak.

**Görmen gereken:** "N saat gecikti" ya da "N saat kaldı" yazıyor — renk tek başına anlam taşımıyor. Gecikmiş kartın çerçevesi de kırmızı.

3 Süzgeçten **Yalnızca gecikmiş**'i aç, sonra kapat.

3 Süzgeçten **Yalnızca gecikmiş**'i aç, sonra kapat.

**Görmen gereken:** Liste süzülüyor; süzgeçle eşleşen yoksa "Bu süzgeçle aksiyon yok" kutusu çıkıyor.

4 Bir kartta **Kapat**'a bas.

**Görmen gereken:** Satır içinde bir not alanı açıldı: "Ne yapıldı? (zorunlu)". Yanında Kapat ve Vazgeç.

5 Alanı boş bırakıp **Kapat**'a bas.

**Görmen gereken:** Hiçbir şey olmuyor, sunucuya istek gitmiyor. "Kapattım" demek yetmiyor; ne yapıldığının yazılması zorunlu.

6 `Şube müdürüyle konuşuldu, liste ertesi gün tamamlandı.` yaz ve kapat.

**Görmen gereken:** Kart "Kapandı" çipine dönüyor, kapanış notu kartın altında yazılı duruyor, üstteki "açık" sayacı bir azaldı.

## D4 Kâğıttan kayda: rapor ve doğrulama

okur · denetim izine bir satır yazar · ~5 dk

Amaç: denetçinin elindeki kâğıdın sistemle bağını kurmak.

1 **Raporlar** → **Aylık özet** sekmesi. Ay ve yıl kutularını bugüne bırak.

**Görmen gereken:** Sekiz sayaç kutusu ve altında şube kırılımı tablosu. Sayılar sıfır, çünkü demoya hiç çalıştırma gönderilmedi — ekran çalışıyor, veri yok. Yüzde ölçülemeyen şube için sıfır değil "ölçülemedi" yazıyor.

2 **PDF indir**.

**Görmen gereken:** Düğme "PDF hazırlanıyor..." oluyor, sonra dosya iniyor. Dönem büyükse dosya yerine "arka plana alındı" diyor ve sayfanın altındaki *Hazırlanan çıktılar* listesinde beliriyor.

3 PDF'i aç, **sayfa altına** bak.

**Görmen gereken:** Her sayfada bir doğrulama kodu ve üretim zamanı var. Alt bilgi "zincir · Talimatname · zaman" biçiminde. Kodu kopyala.

4 Panelden **çık**. Giriş ekranının altındaki **Belge doğrula**.

**Görmen gereken:** Sayfa oturum istemiyor. Kod alanı harfleri aralıklı ve büyük yazıyor — kâğıttan elle giriliyor.

5 Kodu yapıştır, **Sor**.

**Görmen gereken:** Yeşil bir kutu: kaydın özeti tutuyor ve zincire bağlı. Altında kâğıtta *zaten yazılı* alanlar: belge türü, dönem, şube kodu, üretim zamanı. Puan, madde sonuçları ve kimin ürettiği **yok** — kodu eline geçiren herkese iç veri açılmış olurdu.

6 Kodun son harfini değiştirip tekrar sor.

**Görmen gereken:** "Belge bulunamadı" diyor. Uydurma bir kodu doğruluyormuş gibi yapmıyor.

## D5 Mobil sözleşmesini sınamak

yalnızca okur ~8 dk

Amaç: telefon uygulaması yazılmadan, telefonun göreceği veriyi görmek.

1 Panele `+905321110005` (Emre Personel · Kadıköy) ile gir.

**Görmen gereken:** Personel rolünde panelin işi yok; menü dar. Asıl ekranı mobilde olacak.

2 F12 → Console:

```
localStorage.getItem('talimatname.belirtec')
```

Çıkan uzun metni tırnaksız kopyala.

**Görmen gereken:** Üç parçalı, noktalarla ayrılmış bir JWT.

3 demo.talimatname.com/api/v1/docs aç → sağ üstte **Authorize** → belirteci yapıştır → Authorize → Close.

**Görmen gereken:** Uç noktaların yanındaki kilit simgeleri kapandı.

4 `GET /sync/manifest` → **Try it out** → **Execute**.

**Görmen gereken:** `runs` dizisinde **2** kayıt, ikisi de `"branch_code": "KDK"`. Kapsam cihazdan değil *kullanıcıdan* okunuyor: personel kendi şubesinden başkasını indiremiyor.

5 Yanıtın sonundaki `policy` bloğuna bak.

**Görmen gereken:** Madde başına en çok 3 kanıt, kanıt başına 3 MB, kuyrukta 500 kayıt, 72 saat. Telefon bu sınırları sunucudan öğreniyor;

kuyrukta 500 kayıt, 72 saat. Telefon bu sınırları sunucudan öğreniyor, uygulamaya gömülü değil.

6 Panele `+905321110001` (yönetici) ile gir, belirteci yenile, aynı çağrıyı tekrarla.

**Görmen gereken:** Bu kez **6** kayıt, üç şube: BSK, KDK, USK. Fark rolden geliyor.

7 `POST /sync/batch` → Try it out → gövdeye:

```
{ "device_time": "2026-11-04T07:45:00Z",
  "answers": [], "evidence": [] }
```

**Görmen gereken:** `clock` bloğunda `skew_minutes: 89` ve `flagged: true` . Telefonun saati kaymışsa kanıtın zamanı tartışmalı hâle gelir; sunucu bunu sessizce kabul etmiyor, işaretliyor. Boş kuyruk hiçbir şey yazmadı: `accepted: 0` .

8 `device_time` 'ı kendi saatine yakın bir değere çek, tekrar gönder.

**Görmen gereken:** `flagged: false` . Sapma eşiğin altında.

Gerçek bir cevap göndermek istersen ( `answers` dizisini doldurarak) aynı kuyruğu **ikinci kez** göndermek ikinci kayıt açmaz: `answer_id` cihazda üretildiği için cevap güncellenir, kanıt "resumed" döner ve yükleme kaldığı yerden devam eder. Asansörde kopan bir yüklemenin çift kayıt üretmemesi bununla sağlanıyor. Bu *yazar* — demoda temizlik gerektirir, haber vermen yeter.

## D6 Tema, telefon, klavye

yalnızca okur ~6 dk

Amaç: son iki haftanın arayüz işlerini tek turda denetlemek.

1 Bandın sağındaki tema seçicisini **Koyu** yap.

**Görmen gereken:** Sayfa koyuya döndü. Üst bant, sol menü ve pano manşeti zeminden *ayrılıyor* — koyu temada ayrım yüzeyden değil ince kenardan geliyor.

2. Sayfayı yenile (F5).

   **Görmen gereken:** Koyu tema *açılırken* geliyor; bir an açık temada parlayıp koyuya dönmüyor.

3. Pano'daki **İş günü** kutusunun takvimini aç.

   **Görmen gereken:** Takvim de koyu. Tarayıcının kendi denetimi; temayı ona da söylemek gerekiyor.

4. Koyu temadayken **Kurulum**'a git, "Kaydet ve devam et" düğmesine bak (marka adı boşken kapalı).

   **Görmen gereken:** Kapalı ama yazısı **okunuyor**. Sihirbazda neyin eksik olduğunu söyleyen düğme bu; okunmazsa işe yaramıyor.

5. Temayı **Sistem**'e al. Tarayıcıyı telefon genişliğine daralt (~375 px).

   **Görmen gereken:** Menü yatay kaydırılan şeride indi. Bantta ürün adı düştü, işaret kaldı; kullanıcının adı duruyor, rolü düştü. Bant tek satır. Sayfa yana kaymıyor.

6. Dar ekranda **Personel**'e git, tabloyu yana kaydır.

   **Görmen gereken:** Tablo kendi kutusu içinde kayıyor, sayfanın tamamı kaymıyor.

7. Dar ekranda **Planlar** formundaki gün çiplerine parmak/işaretçi ile bak.

   **Görmen gereken:** Çipler 44 px yüksekliğinde; masaüstünde 36. Dokunma hedefi telefonda büyüyor.

8. Masaüstü genişliğine dön, `Tab` ile menüden forma kadar gez.

   **Görmen gereken:** Odaklanan her öğenin çevresinde yeşil bir halka var ve sıra ekrandaki düzeni izliyor. Odak hiçbir noktada kaybolmuyor.

9. Geliştirici araçları → Network → throttling `Slow 3G`, sonra **Bildirimler**'e geç.

   **Görmen gereken:** Tablo yerine gri iskelet satırları; sütun sayısı gerçeğiyle aynı. Veri gelince satırlar *yerinde* doluyor, sayfa zıplamıyor. Throttling'i kapatıp tekrar geçersen iskelet hiç görünmüyor: 250 ms altı bekleme için gri kutuların parlayıp kaybolması, hiç göstermemekten kötü.

## Sırayla denemek istersen

Hiçbir şey yazmadan tam tur: **D5** → **D6** → **D4** (yalnızca son adımda denetim izine bir satır düşer). Ürünün kurulum tarafını görmek istersen **D1** → **D2** → **D3**; üçü de demoda iz bırakır, D1'in son adımı kendi temizliğini yapar.

---

Panel sürümü 4 Kasım 2026 · 174 arayüz testi, dört CI işi yeşil · Kanıt kovası ve sağlayıcı kararı gerçek veri girdiği gün verilir, demoda uydurma veri olduğu için serbest.