

Informe de auditoría WiFi: DigitalSoft

Estado: ficha OSINT completada; captura de handshake documentada.

Alcance: DigitalSoft es una empresa ficticia. La evaluación se limita al AP, cliente y captura autorizados del laboratorio.

1. Resumen ejecutivo

Se documenta una evaluación externa y autorizada de una red WiFi ficticia de DigitalSoft. El objetivo es registrar la captura de un handshake a partir de los datos confirmados de la empresa: desarrollo de software a medida, Enzo Gómez, Salt a, Landing Page, Doki, la fecha 02/11 y la publicación de 2022.

2. Objetivos

- Definir el AP, cliente y canal autorizados.
- Capturar un handshake por reconexión manual del cliente propio.
- Documentar el procedimiento y las evidencias de captura sin probar sistemas ajenos.

3. Metodología OWISAM y alcance

Se toma OWISAM, Open Wireless Security Assessment Methodology, como referencia para reconocimiento, identificación, captura controlada y validación de autenticación inalámbrica. Referencia: owisam.org. El pentesting es externo de caja negra: el evaluador no dispone de administración del AP y solo utiliza el perímetro radioeléctrico del laboratorio.

4. Ficha empresarial

Parámetros de captura: BSSID del AP 8E:75:F8:BA:9F:9E; MAC del cliente propio B2:58:73:0C:D6:41. La plataforma y la interfaz inalámbrica están documentadas en hardware_software-laboratorio.md.

5. Procedimiento reproducible

6.1 Reconocimiento

```
sudo airodump-ng wlan1mon
```

Seleccionar únicamente el AP preparado para DigitalSoft: BSSID 8E:75:F8:BA:9F:9E y cliente propio B2:58:73:0C:D6:41.

6.2 Captura

```
sudo mkdir -p /home/wifi-lab/digitalsoftware
```

```
sudo airodump-ng --band bg --channel 1 --bssid 8E:75:F8:BA:9F:9E \
--write /home/wifi-lab/digitalsoftware/digitalsoftware wlan1mon
```

Con la captura activa, reconectar manualmente el cliente propio. Confirmar WPA handshake y detener con Ctrl+C.

6.3 Contingencia autorizada

```
sudo aireplay-ng --deauth 1 -a 8E:75:F8:BA:9F:9E -c B2:58:73:0C:D6:41 wlan1mon
```

Usar solo si la reconexión manual falla, con AP y cliente propios, sin repetición ni difusión.

Captura asignada: handshake-jorge.cap, con SSID DigitalSoft. Conservar el archivo o fuera de Git y registrar la aparición del mensaje WPA handshake.