

Informe de auditoría WiFi: EcoNova

Tipo: pentesting externo, caja negra, sobre una red WiFi ficticia y autorizada.
Alcance: únicamente el AP y el cliente de prueba de EcoNova. No usar este método
lógica contra redes cercanas, datos reales o dispositivos ajenos.

1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta, en un entorno aislado, la captura de un handshake de una red WPA2-Personal asociada a EcoNova. El objetivo es registrar una evidencia técnica autorizada, no validar una contraseña ni acceder a una red real.

2. Objetivos

- Identificar los parámetros inalámbricos del AP de prueba.
- Capturar el handshake con una reconexión del cliente propio.
- Documentar el procedimiento y las evidencias de captura.

3. Metodología OWISAM y tipo de prueba

Se utiliza OWISAM, Open Wireless Security Assessment Methodology, como referencia de evaluación inalámbrica: reconocimiento, identificación del AP, captura autorizada y validación de autenticación. Referencia: owisam.org. Es un pentesting externo porque no se emplean credenciales administrativas ni acceso al panel del AP; la observación parte del perímetro radioeléctrico del laboratorio.

4. Parámetros de captura

Parámetros de captura: BSSID del AP 8E:7F:6E:F3:B2:B8; MAC del cliente propio 6E:39:A4:71:C2:0D. La plataforma y la interfaz inalámbrica están documentadas en `hardware_software-laboratorio.md`.

5. Narrativa de ejecución

5.1 Reconocimiento

```
sudo airodump-ng wlan1mon
```

Detener el barrido cuando se identifique únicamente el AP autorizado: BSSID 8E:7F:6E:F3:B2:B8 y cliente propio 6E:39:A4:71:C2:0D.

5.2 Captura sin interrupción

```
sudo mkdir -p /home/wifi-lab/econova
```

```
sudo airodump-ng --band bg --channel 6 --bssid 8E:7F:6E:F3:B2:B8 \
--write /home/wifi-lab/econova/econova wlan1mon
```

Mientras la captura está activa, hacer una desconexión y reconexión manual del cliente propio. Confirmar la aparición de WPA handshake antes de detener la captura.

5.3 Contingencia controlada

Si el cliente propio no se reconecta de forma manual, puede utilizarse una única desautenticación dirigida, con autorización documentada:

```
sudo aireplay-ng --deauth 1 -a 8E:7F:6E:F3:B2:B8 -c 6E:39:A4:71:C2:0D wlan1mon
```

No realizar desautenticaciones continuas, masivas ni sobre clientes no propios.

Captura asignada: `handshake-01.cap`, con SSID `Novacorp.srl` asociado a EcoNova. Conservar el archivo fuera de Git y registrar la aparición del mensaje WPA handshake.