



Guia de Operação de Equipamentos de Blitz

Configuração de Faixas, Sincronismo e Verificação de Passagens

Para operadores de campo, gestores de contrato e equipe de suporte

Versão 1.0 — Março 2026 · Axion Tecnologia



Índice

1. Seus Equipamentos
2. O que são Faixas e por que são importantes
3. O Problema: Faixa Errada no Tablet
4. Como Corrigir a Faixa
5. Sincronismo: Como as Passagens Chegam ao Sistema
6. Checklist — Antes, Durante e Após a Blitz
7. Como Verificar se o Equipamento Operou
8. Quem Faz o Quê
9. Problemas Comuns e Soluções

1. Seus Equipamentos

Equipamento	Tipo	AnyDesk ID	IP Zero Tier	Observação
BA601C	MiniPC	1914407146	172.27.4.1	Fixo — opera conectado à rede
BA602C	MiniPC	1868522311	172.27.4.2	Fixo — opera conectado à rede
BA603C	Tablet	1280283785	—	Móvel — opera offline em blitz
BA604C	Tablet	1062093213	—	Móvel — opera offline em blitz



MiniPC (BA601C / BA602C)

Ficam em local fixo com internet. Enviam passagens automaticamente enquanto online. Se perdem conexão, acumulam e enviam quando reconectam.



Tablet (BA603C / BA604C)

Vão a campo para operações de blitz. Trabalham **offline** durante a operação. **Sincronizam quando voltam à base** e se conectam à internet.

2. O que são Faixas e por que são Importantes

No AxHub, cada equipamento tem **faixas cadastradas**. Uma faixa representa um **endereço/sentido** onde o equipamento opera.



Exemplo prático — Equipamento BA604C:

Este equipamento tem 3 faixas cadastradas no AxHub:

Código	Faixa	Sentido	Endereço
BA604C-1	1	SIMÕES FILHO / SALVADOR	BA-526 km 105/N
BA604C-2	2	FEIRA DE SANTANA / SALVADOR	ROD. ENG. VASCO FILHO BR-324 KM 606/n
BA604C-3	3	SALVADOR / FEIRA DE SANTANA	BR-324, km 616



REGRA FUNDAMENTAL

O número da faixa configurado no tablet

DEVE SER EXATAMENTE IGUAL

ao número da faixa cadastrada no AxHub. Se o endereço onde você vai operar é "SIMÕES FILHO / SALVADOR", a faixa no tablet deve ser

1

.

3. O Problema: Faixa Errada no Tablet

O que aconteceu?

O operador de campo configurou a faixa no tablet como **12**, pensando que "12" significava "faixa 1 e faixa 2".

✗ ERRADO — O sistema entende literalmente

O AxHub interpretou como "faixa 12" — que **não existe**

no cadastro da operação. Resultado:

3.766 passagens capturadas no dia ficaram presas no tablet
e não subiram para o sistema.

✓ CORRETO — Usar o número exato

Se vai operar no endereço "SIMÕES FILHO / SALVADOR", configurar como

1

.

Se vai operar no endereço "FEIRA DE SANTANA / SALVADOR", configurar como

2

.

Se vai operar no endereço "SALVADOR / FEIRA DE SANTANA", configurar como

3

.

O que acontece com as passagens capturadas com faixa errada?

⚠ ATENÇÃO — Passagens com faixa errada NÃO sobem sozinhas

Ao corrigir a faixa no tablet, somente as

novas passagens

serão enviadas ao sistema. As passagens capturadas com a faixa errada (ex: "faixa 12") ficam presas e precisariam ser corrigidas

uma a uma manualmente

— o que pode ser inviável para grandes volumes. O gestor deve decidir se corrige ou descarta essas passagens.

4. Como Corrigir a Faixa no Tablet

1 Verifique as faixas no AxHub

Menu lateral → **Operações** → selecione a operação → **seção Faixas**

Anote os números e endereços de cada faixa.

2 No tablet, acesse as configurações

Abra o sistema Axion no tablet → toque em **Configurações**.

3 Acesse "Configuração do equipamento"

Você verá os campos: **Equipamento** (ex: BA604C) e **Nº da Faixa**.

4 Altere o Nº da Faixa

Digite o **número correto** conforme o endereço onde vai operar:

1 = SIMÕES FILHO / SALVADOR **2** = FEIRA DE SANTANA / SALVADOR **3** = SALVADOR / FEIRA DE SANTANA

5 Clique em "Salvar"

A partir deste momento, as novas passagens serão enviadas com a faixa correta.

5. Sincronismo: Como as Passagens Chegam ao Sistema

MiniPC (BA601C / BA602C)

- Ficam conectados à internet na base
- Envia as passagens **automaticamente**
- Se a internet cair, acumulam e enviam quando reconectam
- O **serviço de envio pode travar** se o equipamento for desligado sem procedimento correto
- Se travar: equipe de suporte acessa via AnyDesk e reinicia o serviço

Tablet (BA603C / BA604C)

- Operam **offline** durante a blitz
- As passagens ficam armazenadas no tablet
- **Ao voltar à base** e conectar na internet, sincronizam automaticamente
- Se ficaram muitos dias sem sincronizar, o envio pode levar **horas**
- Deixar ligado e conectado até finalizar

Exemplo Real — BA602C

Este equipamento ficou offline do dia 10 ao dia 27 de março. Ao reconectar, enviou mais de 2.600 passagens por dia. O envio levou várias horas para concluir. Dias pendentes: 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26 e 27.

Não desligue o equipamento enquanto estiver sincronizando!

Se desligar durante o envio, o serviço pode travar e precisará de intervenção do suporte via AnyDesk.

6. Checklist — Antes, Durante e Após a Blitz

ANTES de ir a campo

- 1 **Pergunte ao gestor** qual a faixa correta para o endereço da blitz
- 2 **Confira no tablet** se o "Nº da Faixa" está correto (Configurações → Configuração do equipamento)
- 3 Se o endereço da blitz **não tem faixa cadastrada**, avise o gestor para criar antes de sair
- 4 Verifique se o tablet está **carregado** e funcionando

DURANTE a operação

- 1 O tablet captura e armazena as passagens localmente (offline) — isso é normal
- 2 Se **mudar de endereço**, altere a faixa no tablet antes de continuar capturando
- 3 Não se preocupe se o sistema mostrar "offline" — os dados estão sendo guardados



AO RETORNAR à base

- 1 Conecte o tablet à internet (WiFi da base)
- 2 Aguarde a sincronização — pode levar alguns minutos em dias com alto volume
- 3 Verifique no AxHub se as passagens apareceram (Relatório de Mapa de Fluxo)
- 4 Se não aparecerem: verifique a faixa no tablet e a conexão com a internet
- 5 **Não desligue o tablet** antes da sincronização completar

7. Como Verificar se o Equipamento Operou

Relatório de Mapa de Fluxo de Passagens

Menu lateral → [Relatórios](#) → [Mapa de Fluxo de Passagens](#)

Mostra uma **tabela hora-a-hora** de todas as passagens do mês:

- **Vermelho** = Sem passagens naquela hora (equipamento parado)
- **Amarelo** = Poucas passagens
- **Verde** = Volume normal de passagens

Selecione o mês, o equipamento e clique em "**Emitir Relatório**".

Relatório de Fluxo Diário de Veículos

Menu lateral → [Relatórios](#) → [Fluxo Diário de Veículos](#)

Mostra **dia a dia** o total de fluxo e infrações por faixa. Dias com valor **zero** indicam que o equipamento não operou ou não sincronizou.

Use esses relatórios para responder:

- "Qual foi o último dia que o equipamento operou?"
- "Quantos dias ficou parado?"
- "As imagens estão chegando ao sistema?"

8. Quem Faz o Quê

Ação	Responsável	Observação
Cadastrar / alterar faixas no AxHub	Gestor do Contrato	Somente o gestor pode criar, editar ou remover faixas
Informar qual faixa usar em cada endereço	Gestor do Contrato	Antes de enviar a equipe a campo
Configurar a faixa no tablet antes da blitz	Operador de Campo	Seguir a faixa informada pelo gestor
Sincronizar o tablet ao retornar à base	Operador de Campo	Conectar à internet e aguardar
Verificar relatórios e passagens no sistema	Gestor / Suporte	Mapa de Fluxo, Fluxo Diário
Acessar equipamento via AnyDesk / reiniciar serviço	Suporte Axion	Quando serviço de envio travar

Criar nova faixa para novo endereço de
operação

**Gestor do
Contrato**

O suporte Axion NÃO altera faixas

9. Problemas Comuns e Soluções

Problema	Causa Provável	Solução
"As imagens não estão chegando no sistema"	Faixa errada no tablet ou equipamento offline sem sincronismo	Verificar faixa no tablet e se há internet para sincronizar
Passagens aparecem com "Faixa 12" (inexistente)	Operador digitou "12" pensando ser "faixa 1 e 2"	Corrigir para o número correto (1, 2 ou 3). Passagens antigas não sobem.
Equipamento MiniPC offline há vários dias	Internet caiu ou serviço de envio travou	Acessar via AnyDesk, verificar internet e reiniciar serviço
Tablet sincronizou mas passagens não aparecem	Faixa do tablet diferente da faixa no AxHub	Comparar Nº da Faixa no tablet com faixas cadastradas na operação
Sincronismo está muito lento	Muitos dias acumulados sem enviar	Normal — deixar ligado e conectado. Ex: BA602C levou horas para 9 dias pendentes
Não consigo acessar o equipamento via AnyDesk	Equipamento sem internet ou desligado	Pedir ao operador em campo que verifique energia e rede
Relatório mostra dias em vermelho (sem passagens)	Equipamento não operou, estava offline ou faixa errada	Verificar se o equipamento esteve em campo e se sincronizou ao voltar
Endereço de operação não tem faixa no AxHub	Faixa não foi cadastrada para esse local	Gestor do contrato deve cadastrar nova faixa antes de operar

Precisa de ajuda?

Entre em contato com o suporte Axion. Para problemas de acesso ao equipamento, tenha em mãos o **ID do AnyDesk** do equipamento e informe se está **ligado e conectado à internet**.