

Sequências Female e Male de Hofstadter

Trabalho 01 - Organização e Arquitetura de Processadores

Desenvolvedores: Juarez Fernando Goncalves dos Santos, Theo e Allan. Data: 28/09/2026.

Objetivo e definição

O programa implementa as sequências mutuamente recursivas de Hofstadter em Assembly MIPS, conforme o enunciado “Trabalho - Assembly do Processador MIPS - Hofstadter_v2.pdf”, seções 1.1, 1.2 e 2.

- $F(0) = 1$; para $n > 0$, $F(n) = n - M(F(n - 1))$.

- $M(0) = 0$; para $n > 0$, $M(n) = n - F(M(n - 1))$.

Após o cabeçalho com data e desenvolvedores, main solicita um inteiro n . Se n for negativo, encerra. Caso contrário, imprime três linhas: os índices de 0 até n , seus valores Female e seus valores Male. Depois solicita outra entrada. O algoritmo em português estruturado está em algoritmo.md; a versão em C está em trabalho1.c.

Organização do Assembly

main controla a entrada e os três laços de impressão. $\$s0$ guarda o limite n e $\$s1$ guarda o índice da coluna. As funções female e male recebem o parâmetro em $\$a0$ e devolvem o resultado em $\$v0$. Elas não alteram $\$s0$ ou $\$s1$. $\$t0$ é temporário; não guarda um valor que precise sobreviver a outra chamada recursiva.

As três macros são print_string (syscall 4), print_int (syscall 1) e read_int (syscall 5). O encerramento usa o syscall 10. As macros de saída utilizam $\$v0$ e $\$a0$; por isso, main copia o resultado da função para $\$t0$ antes de chamar print_int.

Female primeiro calcula $F(n - 1)$, chama Male com esse resultado e subtrai o retorno do n original. Male faz o processo correspondente: $M(n - 1)$, Female desse resultado e a subtração. Assim, ambas têm chamadas próprias e cruzadas, preservando a recursividade exigida.

Pilha e retorno

Cada chamada com $n > 0$ decrementa $\$sp$ em 8 bytes. O quadro é:

Deslocamento em relação a $\$sp$	Conteúdo
0	Parâmetro n original
4	Endereço de retorno $\$ra$

Depois das chamadas, n é carregado em $\$t0$ para a subtração. O endereço de retorno é restaurado, $\$sp$ é incrementado em 8 e $\$ra$ retorna ao chamador. O valor final de $\$a0$ não precisa ser preservado para o chamador. Os casos $n = 0$ não fazem chamadas e retornam diretamente, sem reservar um quadro.

Em pilha-female.png, a execução de F(4) está dentro de F(3), antes de chamar F(2). Há dois quadros, e \$sp = 0x7ffefec, 16 bytes abaixo do valor inicial.

Em pilha-male.png, a cadeia ativa é F(4) → F(3) → F(2) → F(1) → M(1). A próxima chamada será M(0). Os cinco quadros ocupam 40 bytes:

Função ativa	Endereço do quadro	n salvo	\$ra salvo
M(1)	0x7ffefd4	1	0x00400174
F(1)	0x7ffefdc	1	0x0040016c
F(2)	0x7ffefe4	2	0x0040016c
F(3)	0x7ffefec	3	0x0040016c
F(4)	0x7ffeff4	4	0x004000b4

Execução e verificação

Ambiente: MARS 4.5, pseudoinstruções e macros habilitadas, delayed branching desabilitado e configuração de memória padrão. O código não foi organizado para executar com delay slots habilitados. Para entrada de texto não inteiro, o tratamento é o do simulador; os testes seguem o domínio de inteiros do trabalho. O C verifica falha de leitura e fim da entrada.

Os testes de testes/verificar.py compilam o C com -std=c11 -Wall -Wextra -Werror e executam os dois programas. Os valores esperados foram transcritos da tabela do enunciado; não são calculados pelas funções sob teste.

Entradas, em ordem	Resultado obtido e esperado
0, 1, 4, 19, -1	Tabelas corretas para cada valor não negativo; encerramento em -1.
-5	Cabeçalho e pedido de entrada, sem tabela; encerramento imediato.
4, 0, 4, -2	Tabelas corretas, inclusive ao repetir 4 e voltar a zero; encerramento em -2.

Todos os cenários passaram no C e no MARS. O C compilou sem avisos. No MARS, \$sp terminou em 0x7ffeffc nos três cenários, igual ao valor inicial. A saída detalhada dos testes está em testes/resultados.txt.

Para n = 19, os resultados conferidos são:

```
n      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
F(n)   1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12
M(n)   0 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12
```

A captura execucao-registradores.png mostra uma execução adicional na interface gráfica com 0, 4, 19 e -1. Após o encerramento, \$s0 = 0xffffffff (-1), \$s1 = 0x00000014 (20), \$v0 = 10 e \$sp = 0x7ffeffc. O contador 20 resulta da última tabela, que incluiu o índice 19.

A implementação recalcula subproblemas e não usa memoização. Valores maiores podem exigir muito mais tempo; a validação de resultados cobre n de 0 a 19.

Material de entrega

O PDF reúne esta explicação, o algoritmo, o código C, o Assembly completo comentado e as sete capturas do MARS. As quatro vistas `codigo-01.png` a `codigo-04.png` cobrem o segmento de texto inteiro com sobreposição, de `0x00400000` a `0x004001c8` (115 instruções montadas). As demais capturas mostram a execução e os registradores finais, a pilha em Female e a pilha em Male.

O arquivo compactado contém o PDF e `hofstadter.asm` separadamente, além das fontes de documentação, do C, das imagens e dos testes. O simulador MARS e o enunciado da disciplina não integram o pacote.

Conferência dos requisitos

Requisito	Evidência entregue
Funções principal, Female e Male	<code>main</code> , <code>female</code> e <code>male</code> em <code>hofstadter.asm</code> .
Pelo menos três macros	<code>print_string</code> , <code>print_int</code> e <code>read_int</code> .
Recursividade mútua	Chamadas próprias e cruzadas em Female e Male.
Preservação na pilha	<code>n</code> e <code>\$ra</code> salvos e recuperados em quadros de 8 bytes.
Cabeçalho inicial	Título, data e três desenvolvedores na saída.
Leitura e laço até negativo	Leitura por <code>syscall 5</code> , teste de sinal e retorno à leitura.
Tabela de 0 até n	Três linhas horizontais, verificadas até <code>n = 19</code> .
Código comentado	Assembly completo reproduzido neste documento.
Algoritmo de alto nível	Português estruturado e implementação em C.
Área de código montada	Quatro capturas que cobrem todas as instruções.
Registradores finais e execução	Captura da sessão com 0, 4, 19 e -1.
Pilha durante Female e Male	Duas capturas com quadros ativos e explicação dos endereços.
Documentação e Assembly separado	PDF e arquivo <code>.asm</code> incluídos no pacote compactado.

Algoritmo em alto nível

O programa recebe inteiros e apresenta as sequências de 0 até n, inclusive. Um valor negativo encerra o laço. A implementação em C está em `trabalho1.c`.

```
função Female(n)
    se n = 0
        retornar 1
    retornar n - Male(Female(n - 1))
fim função

função Male(n)
    se n = 0
        retornar 0
    retornar n - Female(Male(n - 1))
fim função

função main()
    mostrar "Sequencias Female e Male de Hofstadter - 28/09/2026"
    mostrar "Desenvolvedores: Juarez Fernando Goncalves dos Santos, Theo e Allan"

    repetir
        mostrar "Digite n para calcular F(n) e M(n) ou numero negativo para abortar a execucao: "
        ler inteiro n
        se n < 0
            encerrar

        mostrar "n", sem mudar de linha
        para i de 0 até n, inclusive
            mostrar i, separado por tabulação
        mudar de linha

        mostrar "F(n)", sem mudar de linha
        para i de 0 até n, inclusive
            mostrar Female(i), separado por tabulação
        mudar de linha

        mostrar "M(n)", sem mudar de linha
        para i de 0 até n, inclusive
            mostrar Male(i), separado por tabulação
        mudar de linha
    fim repetir
fim função
```

As chamadas são mutuamente recursivas. Female calcula Female(n - 1) e passa o resultado para Male; Male calcula Male(n - 1) e passa o resultado para Female. O parâmetro original n precisa continuar disponível para a subtração após essas chamadas.

Implementação em C

Conteúdo integral de trabalho1.c. Os números à esquerda indicam as linhas do arquivo.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int Female(int n);
4  int Male(int n);
5
6  int main(void)
7  {
8      int n;
9
10     printf("Sequencias Female e Male de Hofstadter - 28/09/2026\n");
11     printf("Desenvolvedores: Juarez Fernando Goncalves dos Santos, Theo e Allan\n");
12
13     for (;;) {
14         printf("\nDigite n para calcular F(n) e M(n) ou numero negativo para abortar a execucao: ");
15         int leitura = scanf("%d", &n);
16         if (leitura == EOF)
17             return 0;
18         if (leitura != 1) {
19             fprintf(stderr, "Entrada invalida: informe um inteiro.\n");
20             return 1;
21         }
22         if (n < 0)
23             return 0;
24
25         printf("n\t");
26         for (int i = 0; i <= n; i++)
27             printf("%d\t", i);
28         printf("\nF(n)\t");
29         for (int i = 0; i <= n; i++)
30             printf("%d\t", Female(i));
31         printf("\nM(n)\t");
32         for (int i = 0; i <= n; i++)
33             printf("%d\t", Male(i));
34         printf("\n");
35     }
36 }
37
38 /* As funcoes recebem apenas valores naturais. */
39 int Female(int n)
40 {
41     if (n == 0)
42         return 1;
43     return n - Male(Female(n - 1));
44 }
45
46 int Male(int n)
47 {
48     if (n == 0)
49         return 0;
50     return n - Female(Male(n - 1));
51 }
```

Implementação Assembly MIPS

Conteúdo integral de hofstadter.asm. Os números à esquerda indicam as linhas do arquivo.

```
1 # Trabalho 01 - Sequencias Female e Male de Hofstadter
2 # Disciplina: Organizacao e Arquitetura de Processadores
3 # Desenvolvedores: Juarez Fernando Goncalves dos Santos, Theo e Allan
4 #
5 # Implementacao equivalente ao algoritmo em C usando recursividade,
6 # macros e pilha para preservar o endereco de retorno e o parametro n.
7
8 .data
9 titulo: .ascii "Sequencias Female e Male de Hofstadter - 28/09/2026\n"
10 autores: .ascii "Desenvolvedores: Juarez Fernando Goncalves dos Santos, Theo e Allan\n"
11 prompt: .ascii "\nDigite n para calcular F(n) e M(n) ou numero negativo para abortar a execucao: "
12 linha_n: .ascii "n\t"
13 linha_f: .ascii "F(n)\t"
14 linha_m: .ascii "M(n)\t"
15 tab: .ascii "\t"
16 nova_linha: .ascii "\n"
17
18 # Macro para imprimir uma string
19 .macro print_string(%rotulo)
20     li $v0, 4          # codigo do syscall para imprimir string
21     la $a0, %rotulo    # endereco da string
22     syscall
23 .end_macro
24
25 # Macro para imprimir um inteiro
26 .macro print_int(%reg)
27     li $v0, 1          # codigo do syscall para imprimir inteiro
28     move $a0, %reg     # valor que sera impresso
29     syscall
30 .end_macro
31
32 # Macro para ler um inteiro
33 .macro read_int(%reg)
34     li $v0, 5          # codigo do syscall para ler inteiro
35     syscall
36     move %reg, $v0     # guarda o valor lido
37 .end_macro
38
39 .text
40 .globl main
41
42 main:
43     print_string(titulo) # exibe o titulo
44     print_string(autores) # exibe os desenvolvedores
45
46 leitura:
47     print_string(prompt) # solicita o valor de n
48     read_int($s0)        # $s0 guarda n
49
50     bltz $s0, fim        # numero negativo encerra o programa
51
52     # Mostra a primeira linha: n 0 1 2 ... n
53     print_string(linha_n)
54     li $s1, 0            # contador inicia em zero
55
56 imprime_n:
57     bgt $s1, $s0, fim_n  # termina quando contador > n
58     print_int($s1)       # imprime o contador
59     print_string(tab)
60     addi $s1, $s1, 1     # contador++
61     j imprime_n
62
63 fim_n:
64     print_string(nova_linha)
```

```

65
66     # Mostra a segunda linha: F(n)
67     print_string(linha_f)
68     li $s1, 0          # volta o contador para zero
69
70 imprime_f:
71     bgt $s1, $s0, fim_f # termina quando contador > n
72     move $a0, $s1       # passa o contador como parametro
73     jal female          # calcula F(contador)
74     move $t0, $v0       # guarda o resultado retornado
75     print_int($t0)      # imprime F(contador)
76     print_string(tab)
77     addi $s1, $s1, 1    # contador++
78     j imprime_f
79
80 fim_f:
81     print_string(nova_linha)
82
83     # Mostra a terceira linha: M(n)
84     print_string(linha_m)
85     li $s1, 0          # volta o contador para zero
86
87 imprime_m:
88     bgt $s1, $s0, fim_m # termina quando contador > n
89     move $a0, $s1       # passa o contador como parametro
90     jal male            # calcula M(contador)
91     move $t0, $v0       # guarda o resultado retornado
92     print_int($t0)      # imprime M(contador)
93     print_string(tab)
94     addi $s1, $s1, 1    # contador++
95     j imprime_m
96
97 fim_m:
98     print_string(nova_linha)
99     j leitura          # volta para uma nova entrada
100
101 fim:
102     li $v0, 10         # codigo do syscall para encerrar
103     syscall
104
105 # Entrada: $a0 = n >= 0; saida: $v0 = resultado.
106 # $a0 e $t0 sao temporarios; $s0 e $s1 permanecem intactos.
107 # F(n) = 1, se n = 0
108 # F(n) = n - M(F(n - 1)), se n > 0
109 female:
110     beq $a0, $zero, female_base # caso base F(0)
111
112     addi $sp, $sp, -8      # reserva duas palavras na pilha
113     sw $a0, 0($sp)        # salva o n original
114     sw $ra, 4($sp)        # salva o endereco de retorno
115
116     addi $a0, $a0, -1     # prepara n - 1
117     jal female            # calcula F(n - 1)
118
119     move $a0, $v0         # passa F(n - 1) para Male
120     jal male              # calcula M(F(n - 1))
121
122     lw $t0, 0($sp)        # recupera o n original
123     sub $v0, $t0, $v0     # retorna n - M(F(n - 1))
124
125     lw $ra, 4($sp)        # recupera o endereco de retorno
126     addi $sp, $sp, 8      # libera o espaco usado na pilha
127     jr $ra               # retorna para quem chamou
128
129 female_base:
130     li $v0, 1             # F(0) = 1
131     jr $ra
132
133 # M(n) = 0, se n = 0
134 # M(n) = n - F(M(n - 1)), se n > 0
135 male:

```

```

136     beq $a0, $zero, male_base # caso base M(0)
137
138     addi $sp, $sp, -8         # reserva duas palavras na pilha
139     sw $a0, 0($sp)           # salva o n original
140     sw $ra, 4($sp)           # salva o endereço de retorno
141
142     addi $a0, $a0, -1         # prepara n - 1
143     jal male                  # calcula M(n - 1)
144
145     move $a0, $v0             # passa M(n - 1) para Female
146     jal female                # calcula F(M(n - 1))
147
148     lw $t0, 0($sp)           # recupera o n original
149     sub $v0, $t0, $v0         # retorna n - F(M(n - 1))
150
151     lw $ra, 4($sp)           # recupera o endereço de retorno
152     addi $sp, $sp, 8         # libera o espaço usado na pilha
153     jr $ra                   # retorna para quem chamou
154
155 male_base:
156     li $v0, 0                # M(0) = 0
157     jr $ra

```

Código montado - vista 1 de 4

Início do programa, cabeçalho, leitura e impressão dos índices. Montagem concluída sem erros.

/home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm - MARS 4.5 - Hofstadter

Run speed at max (no interaction)

Edit
Execute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
☐	0x00400000	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	43: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x00400004	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, titulo # endereco da string
☐	0x00400008	0x34240000	ori \$4,\$1,0x00000000	
☐	0x0040000c	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400010	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	44: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x00400014	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, autores # endereco da string
☐	0x00400018	0x34240035	ori \$4,\$1,0x00000035	
☐	0x0040001c	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400020	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	47: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x00400024	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, prompt # endereco da string
☐	0x00400028	0x3424007a	ori \$4,\$1,0x0000007a	
☐	0x0040002c	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400030	0x24020005	addiu \$2,\$0,0x00000005	48: <34> li \$v0, 5 # codigo do syscall para ler inteiro
☐	0x00400034	0x0000000c	syscall	<35> syscall
☐	0x00400038	0x00028021	addu \$16,\$0,\$2	<36> move \$s0, \$v0 # guarda o valor lido
☐	0x0040003c	0x06000043	bltz \$16,0x00000043	50: bltz \$s0, fim # numero negativo encerra o programa
☐	0x00400040	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	53: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x00400044	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, linha_n # endereco da string
☐	0x00400048	0x342400cb	ori \$4,\$1,0x000000cb	
☐	0x0040004c	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400050	0x24110000	addiu \$17,\$0,0x00000000	54: li \$s1, 0 # contador inicia em zero
☐	0x00400054	0x0211082a	slt \$1,\$16,\$17	57: bgt \$s1, \$s0, fim_n # termina quando contador > n
☐	0x00400058	0x14200009	bne \$1,\$0,0x00000009	
☐	0x0040005c	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	58: <27> li \$v0, 1 # codigo do syscall para imprimir inteiro
☐	0x00400060	0x00112021	addu \$4,\$0,\$17	<28> move \$a0, \$s1 # valor que sera impresso
☐	0x00400064	0x0000000c	syscall	<29> syscall
☐	0x00400068	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	59: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x0040006c	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, tab # endereco da string
☐	0x00400070	0x342400da	ori \$4,\$1,0x000000da	
☐	0x00400074	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400078	0x22310001	addi \$17,\$17,0x00000001	60: addi \$s1, \$s1, 1 # contador++
☐	0x0040007c	0x08100015	j 0x00400054	61: j imprime_n
☐	0x00400080	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	64: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x00400084	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, nova_linha # endereco da string
☐	0x00400088	0x342400dc	ori \$4,\$1,0x000000dc	
☐	0x0040008c	0x0000000c	syscall	<22> syscall

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x75716553	0x69636e65	0x46207361	0x6c616d65	0x20652065	0x656c616d	0x20656420	0x73666f48

←

Código montado - vista 2 de 4

Continuação do segmento de texto. As vistas se sobrepõem para manter a continuidade.

/home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm - MARS 4.5 - Hofstadter

Run speed at max (no interaction)

Edit					Execute				
Text Segment									
Bkpt	Address	Code	Basic	Source					
☐	0x0040008c	0x0000000c	syscall	<22> syscall					
☐	0x00400090	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	67: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string					
☐	0x00400094	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, linha_f # endereco da string					
☐	0x00400098	0x342400ce	ori \$4,\$1,0x000000ce						
☐	0x0040009c	0x0000000c	syscall	<22> syscall					
☐	0x004000a0	0x24110000	addiu \$17,\$0,0x00000000	68: li \$s1, 0 # volta o contador para zero					
☐	0x004000a4	0x0211082a	sllt \$1,\$16,\$17	71: bgt \$s1, \$s0, fim_f # termina quando contador > n					
☐	0x004000a8	0x1420000c	bne \$1,\$0,0x0000000c						
☐	0x004000ac	0x00112021	addu \$4,\$0,\$17	72: move \$a0, \$s1 # passa o contador como parametro					
☐	0x004000b0	0x0c100055	jal 0x00400154	73: jal female # calcula F(contador)					
☐	0x004000b4	0x00024021	addu \$8,\$0,\$2	74: move \$t0, \$v0 # guarda o resultado retornado					
☐	0x004000b8	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	75: <27> li \$v0, 1 # codigo do syscall para imprimir inteiro					
☐	0x004000bc	0x00082021	addu \$4,\$0,\$8	<28> move \$a0, \$t0 # valor que sera impresso					
☐	0x004000c0	0x0000000c	syscall	<29> syscall					
☐	0x004000c4	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	76: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string					
☐	0x004000c8	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, tab # endereco da string					
☐	0x004000cc	0x342400da	ori \$4,\$1,0x000000da						
☐	0x004000d0	0x0000000c	syscall	<22> syscall					
☐	0x004000d4	0x22310001	addi \$17,\$17,0x00000001	77: addi \$s1, \$s1, 1 # contador++					
☐	0x004000d8	0x08100029	j 0x004000a4	78: j imprime_f					
☐	0x004000dc	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	81: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string					
☐	0x004000e0	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, nova_linha # endereco da string					
☐	0x004000e4	0x342400dc	ori \$4,\$1,0x000000dc						
☐	0x004000e8	0x0000000c	syscall	<22> syscall					
☐	0x004000ec	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	84: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string					
☐	0x004000f0	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, linha_m # endereco da string					
☐	0x004000f4	0x342400d4	ori \$4,\$1,0x000000d4						
☐	0x004000f8	0x0000000c	syscall	<22> syscall					
☐	0x004000fc	0x24110000	addiu \$17,\$0,0x00000000	85: li \$s1, 0 # volta o contador para zero					
☐	0x00400100	0x0211082a	sllt \$1,\$16,\$17	88: bgt \$s1, \$s0, fim_m # termina quando contador > n					
☐	0x00400104	0x1420000c	bne \$1,\$0,0x0000000c						
☐	0x00400108	0x00112021	addu \$4,\$0,\$17	89: move \$a0, \$s1 # passa o contador como parametro					
☐	0x0040010c	0x0c100064	jal 0x00400190	90: jal male # calcula M(contador)					
☐	0x00400110	0x00024021	addu \$8,\$0,\$2	91: move \$t0, \$v0 # guarda o resultado retornado					
☐	0x00400114	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	92: <27> li \$v0, 1 # codigo do syscall para imprimir inteiro					
☐	0x00400118	0x00082021	addu \$4,\$0,\$8	<28> move \$a0, \$t0 # valor que sera impresso					

Data Segment								
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x75716553	0x69636e65	0x46207361	0x6c616d65	0x20652065	0x656c614d	0x20656420	0x73666f48

← →

☒ Hexadecimal Addresses
 ☒ Hexadecimal Values
 ☐ ASCII

Mars Messages Run I/O

```

Assemble: assembling /home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm
Assemble: operation completed successfully.
```

Clear

Código montado - vista 3 de 4

Laços de impressão, encerramento e início das funções recursivas.

/home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm - MARS 4.5 - Hofstadter

EditExecute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
☐	0x00400118	0x00082021	addu \$4,\$0,\$8	<28> move \$a0, \$t0 # valor que sera impresso
☐	0x0040011c	0x0000000c	syscall	<29> syscall
☐	0x00400120	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	93: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x00400124	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, tab # endereco da string
☐	0x00400128	0x342400da	ori \$4,\$1,0x000000da	
☐	0x0040012c	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400130	0x22310001	addi \$s1,\$s1,1	94: addi \$s1, \$s1, 1 # contador++
☐	0x00400134	0x08100040	j 0x00400100	95: j imprime_m
☐	0x00400138	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	98: <20> li \$v0, 4 # codigo do syscall para imprimir string
☐	0x0040013c	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, nova_linha # endereco da string
☐	0x00400140	0x342400dc	ori \$4,\$1,0x000000dc	
☐	0x00400144	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400148	0x08100008	j 0x00400020	99: j leitura # volta para uma nova entrada
☐	0x0040014c	0x2402000a	addiu \$2,\$0,0x0000000a	102: li \$v0, 10 # codigo do syscall para encerrar
☐	0x00400150	0x0000000c	syscall	103: syscall
☐	0x00400154	0x1080000c	beq \$4,\$0,0x0000000c	110: beq \$a0, \$zero, female_base # caso base F(0)
☐	0x00400158	0x23bdfff8	addi \$29,\$29,0xfffffffff8	112: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x0040015c	0xafaf0000	sw \$4,0x00000000(\$29)	113: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x00400160	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	114: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereco de retorno
☐	0x00400164	0x2084ffff	addi \$4,\$4,0xffffffffff	116: addi \$a0, \$a0, -1 # prepara n - 1
☐	0x00400168	0x0c100055	jal 0x00400154	117: jal female # calcula F(n - 1)
☐	0x0040016c	0x00022021	addu \$4,\$0,\$2	119: move \$a0, \$v0 # passa F(n - 1) para Male
☐	0x00400170	0x0c100064	jal 0x00400190	120: jal male # calcula M(F(n - 1))
☐	0x00400174	0x8fa80000	lw \$8,0x00000000(\$29)	122: lw \$t0, 0(\$sp) # recupera o n original
☐	0x00400178	0x01021022	sub \$2,\$8,\$2	123: sub \$v0, \$t0, \$v0 # retorna n - M(F(n - 1))
☐	0x0040017c	0x8fbf0004	lw \$31,0x00000004(\$29)	125: lw \$ra, 4(\$sp) # recupera o endereco de retorno
☐	0x00400180	0x23bd0008	addi \$29,\$29,0x00000008	126: addi \$sp, \$sp, 8 # libera o espaco usado na pilha
☐	0x00400184	0x03e00008	jr \$31	127: jr \$ra # retorna para quem chamou
☐	0x00400188	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	130: li \$v0, 1 # F(0) = 1
☐	0x0040018c	0x03e00008	jr \$31	131: jr \$ra
☐	0x00400190	0x1080000c	beq \$4,\$0,0x0000000c	136: beq \$a0, \$zero, male_base # caso base M(0)
☐	0x00400194	0x23bdfff8	addi \$29,\$29,0xfffffffff8	138: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x00400198	0xafaf0000	sw \$4,0x00000000(\$29)	139: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x0040019c	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	140: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereco de retorno
☐	0x004001a0	0x2084ffff	addi \$4,\$4,0xffffffffff	142: addi \$a0, \$a0, -1 # prepara n - 1
☐	0x004001a4	0x0c100064	jal 0x00400190	143: jal male # calcula M(n - 1)

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x75716553	0x69636e65	0x46207361	0x6c616d65	0x20652065	0x656c614d	0x20656420	0x73666f48

←→

0x10010000 (.data)

☒ Hexadecimal Addresses☒ Hexadecimal Values☐ ASCII

Mars MessagesRun I/O

Assemble: assembling /home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm
Assemble: operation completed successfully.

Clear

Código montado - vista 4 de 4

Final das funções Female e Male. Última instrução no endereço 0x004001c8.

/home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm - MARS 4.5 - Hofstadter

EditExecute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
☐	0x0040013c	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, nova_linha # endereco da string
☐	0x00400140	0x342400dc	ori \$4,\$1,0x000000dc	
☐	0x00400144	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400148	0x08100008	j 0x00400020	99: j leitura # volta para uma nova entrada
☐	0x0040014c	0x2402000a	addiu \$2,\$0,0x0000000a	102: li \$v0, 10 # codigo do syscall para encerrar
☐	0x00400150	0x0000000c	syscall	103: syscall
☐	0x00400154	0x1080000c	beq \$4,\$0,0x0000000c	110: beq \$a0, \$zero, female_base # caso base F(0)
☐	0x00400158	0x23bdfff8	addi \$29,\$29,0xfffffffff8	112: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x0040015c	0xa0fa40000	sw \$4,0x00000000(\$29)	113: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x00400160	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	114: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereco de retorno
☐	0x00400164	0x2084ffff	addi \$4,\$4,0xfffffffff	116: addi \$a0, \$a0, -1 # prepara n - 1
☐	0x00400168	0x0c100055	jal 0x00400154	117: jal female # calcula F(n - 1)
☐	0x0040016c	0x00022021	addu \$4,\$0,\$2	119: move \$a0, \$v0 # passa F(n - 1) para Male
☐	0x00400170	0x0c100064	jal 0x00400190	120: jal male # calcula M(F(n - 1))
☐	0x00400174	0x8fa80000	lw \$8,0x00000000(\$29)	122: lw \$t0, 0(\$sp) # recupera o n original
☐	0x00400178	0x01021022	sub \$2,\$8,\$2	123: sub \$v0, \$t0, \$v0 # retorna n - M(F(n - 1))
☐	0x0040017c	0x8fbf0004	lw \$31,0x00000004(\$29)	125: lw \$ra, 4(\$sp) # recupera o endereco de retorno
☐	0x00400180	0x23bd0008	addi \$29,\$29,0x00000008	126: addi \$sp, \$sp, 8 # libera o espaco usado na pilha
☐	0x00400184	0x03e00008	jr \$31	127: jr \$ra # retorna para quem chamou
☐	0x00400188	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	130: li \$v0, 1 # F(0) = 1
☐	0x0040018c	0x03e00008	jr \$31	131: jr \$ra
☐	0x00400190	0x1080000c	beq \$4,\$0,0x0000000c	136: beq \$a0, \$zero, male_base # caso base M(0)
☐	0x00400194	0x23bdfff8	addi \$29,\$29,0xfffffffff8	138: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x00400198	0xa0fa40000	sw \$4,0x00000000(\$29)	139: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x0040019c	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	140: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereco de retorno
☐	0x004001a0	0x2084ffff	addi \$4,\$4,0xfffffffff	142: addi \$a0, \$a0, -1 # prepara n - 1
☐	0x004001a4	0x0c100064	jal 0x00400190	143: jal male # calcula M(n - 1)
☐	0x004001a8	0x00022021	addu \$4,\$0,\$2	145: move \$a0, \$v0 # passa M(n - 1) para Female
☐	0x004001ac	0x0c100055	jal 0x00400154	146: jal female # calcula F(M(n - 1))
☐	0x004001b0	0x8fa80000	lw \$8,0x00000000(\$29)	148: lw \$t0, 0(\$sp) # recupera o n original
☐	0x004001b4	0x01021022	sub \$2,\$8,\$2	149: sub \$v0, \$t0, \$v0 # retorna n - F(M(n - 1))
☐	0x004001b8	0x8fbf0004	lw \$31,0x00000004(\$29)	151: lw \$ra, 4(\$sp) # recupera o endereco de retorno
☐	0x004001bc	0x23bd0008	addi \$29,\$29,0x00000008	152: addi \$sp, \$sp, 8 # libera o espaco usado na pilha
☐	0x004001c0	0x03e00008	jr \$31	153: jr \$ra # retorna para quem chamou
☐	0x004001c4	0x24020000	addiu \$2,\$0,0x00000000	156: li \$v0, 0 # M(0) = 0
☐	0x004001c8	0x03e00008	jr \$31	157: jr \$ra

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x75716553	0x69636e65	0x46207361	0x6c616d65	0x20652065	0x656c614d	0x20656420	0x73666f48

Hexadecimal Addresses Hexadecimal Values ASCII

Mars MessagesRun I/O

Assemble: assembling /home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm
Assemble: operation completed successfully.

Clear

Execução completa e registradores finais

Entradas 0, 4, 19 e -1. Ao encerrar: \$s0 = -1, \$s1 = 20, \$v0 = 10 e \$sp = 0x7ffefffc.

/home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm - MARS 4.5 - Hofstadter
Run speed at max (no interaction)

Edit
Execute

Text Segment
□ ↗

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
☐	0x0040013c	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, nova_linha # endereco da string
☐	0x00400140	0x342400dc	ori \$4,\$1,0x000000dc	
☐	0x00400144	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400148	0x08100008	j 0x00400020	99: j leitura # volta para uma nova entrada
☐	0x0040014c	0x2402000a	addiu \$2,\$0,0x0000000a	102: li \$v0, 10 # codigo do syscall para encerrar
☐	0x00400150	0x0000000c	syscall	103: syscall
☐	0x00400154	0x1080000c	beq \$4,\$0,0x0000000c	110: beq \$a0, \$zero, female_base # caso base F(0)
☐	0x00400158	0x23bdfbf8	addi \$29,\$29,0xffffffff8	112: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x0040015c	0xafa40000	sw \$4,0x00000000(\$29)	113: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x00400160	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	114: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereco de retorno
☐	0x00400164	0x2084ffff	addi \$4,\$4,0xffffffff	116: addi \$a0, \$a0, -1 # prepara n - 1
☐	0x00400168	0x0c100055	jal 0x00400154	117: jal female # calcula F(n - 1)
☐	0x0040016c	0x00022021	addu \$4,\$0,\$2	119: move \$a0, \$v0 # passa F(n - 1) para Male
☐	0x00400170	0x0c100064	jal 0x00400190	120: jal male # calcula M(F(n - 1))
☐	0x00400174	0x8fa80000	lw \$8,0x00000000(\$29)	122: lw \$t0, 0(\$sp) # recupera o n original
☐	0x00400178	0x01021022	sub \$2,\$8,\$2	123: sub \$v0, \$t0, \$v0 # retorna n - M(F(n - 1))
☐	0x0040017c	0x8fbf0004	lw \$31,0x00000004(\$29)	125: lw \$ra, 4(\$sp) # recupera o endereco de retorno
☐	0x00400180	0x23bd0008	addi \$29,\$29,0x00000008	126: addi \$sp, \$sp, 8 # libera o espaco usado na pilha
☐	0x00400184	0x03e00008	jr \$31	127: jr \$ra # retorna para quem chamou
☐	0x00400188	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	130: li \$v0, 1 # F(0) = 1
☐	0x0040018c	0x03e00008	jr \$31	131: jr \$ra

Registers
Coproc 1
Coproc 0

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x10010000
\$v0	2	0x0000000a
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x1001007a
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x0000000c
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0xffffffff
\$s1	17	0x00000014
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x10008000
\$sp	29	0x7fffffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00400110
pc		0x00400154
hi		0x00000000
lo		0x00000000

Mars Messages
Run I/O

Sequencias Female e Male de Hofstadter - 28/09/2026
Desenvolvedores: Juarez Fernando Goncalves dos Santos, Theo e Allan

Digite n para calcular F(n) e M(n) ou numero negativo para abortar a execucao: 0

n 0

F(n) 1

M(n) 0

Digite n para calcular F(n) e M(n) ou numero negativo para abortar a execucao: 4

n 0 1 2 3 4

F(n) 1 1 2 2 3

M(n) 0 0 1 2 2

Digite n para calcular F(n) e M(n) ou numero negativo para abortar a execucao: 19

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

F(n) 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12

M(n) 0 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12

Digite n para calcular F(n) e M(n) ou numero negativo para abortar a execucao: -1

-- program is finished running --

Pilha durante Female

F(4) chamou F(3), que está prestes a chamar F(2). Dois quadros ativos: \$sp = 0x7ffffefc.

/home/santojuca/repos/mips-hofstadter-trabalho01/hofstadter.asm - MARS 4.5 - Hofstadter
Run speed at max (no interaction)

Edit
Execute

Text Segment
↗

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
☐	0x00400114	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	92: <27> li \$v0, 1 # código do syscall para imprimir inteiro
☐	0x00400118	0x00082021	addu \$4,\$0,\$8	<28> move \$a0, \$t0 # valor que sera impresso
☐	0x0040011c	0x0000000c	syscall	<29> syscall
☐	0x00400120	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	93: <20> li \$v0, 4 # código do syscall para imprimir string
☐	0x00400124	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, tab # endereço da string
☐	0x00400128	0x342400da	ori \$4,\$1,0x000000da	
☐	0x0040012c	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400130	0x22310001	addi \$s1,\$s1,1	94: addi \$s1, \$s1, 1 # contador++
☐	0x00400134	0x08100040	j 0x00400100	95: j imprime_m
☐	0x00400138	0x24020004	addiu \$2,\$0,0x00000004	98: <20> li \$v0, 4 # código do syscall para imprimir string
☐	0x0040013c	0x3c011001	lui \$1,0x00001001	<21> la \$a0, nova_linha # endereço da string
☐	0x00400140	0x342400dc	ori \$4,\$1,0x000000dc	
☐	0x00400144	0x0000000c	syscall	<22> syscall
☐	0x00400148	0x08100008	j 0x00400020	99: j leitura # volta para uma nova entrada
☐	0x0040014c	0x2402000a	addiu \$2,\$0,0x0000000a	102: li \$v0, 10 # código do syscall para encerrar
☐	0x00400150	0x0000000c	syscall	103: syscall
☐	0x00400154	0x1080000c	beq \$4,\$0,0x0000000c	110: beq \$a0, \$zero, female_base # caso base F(0)
☐	0x00400158	0x23bdfbf8	addi \$29,\$29,0xffffffff	112: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x0040015c	0xafa40000	sw \$4,0x00000000(\$29)	113: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x00400160	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	114: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereço de retorno

Data Segment
↗

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x7ffffefe0	0x00400174	0x00000001	0x004001a8	0x00000003	0x0040016c	0x00000004	0x004000b4	0x00000000
0x7fffff000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff080	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff0a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff0c0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff0e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff120	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff140	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff160	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7fffff180	0x00000000	0x00000000	0					

Pilha durante Male

Cadeia ativa F(4), F(3), F(2), F(1), M(1). Cinco quadros (40 bytes): \$sp = 0x7ffefd4.

Run speed at max (no interaction)

Edit

Execute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
☐	0x00400158	0x230d1118	addi \$29,\$29,0x11111118	112: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x0040015c	0xafaf40000	sw \$4,0x00000000(\$29)	113: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x00400160	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	114: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereco de retorno
☐	0x00400164	0x2084ffff	addi \$4,\$4,0xffffffff	116: addi \$a0, \$a0, -1 # prepara n - 1
☐	0x00400168	0x0c100055	jal 0x00400154	117: jal female # calcula F(n - 1)
☐	0x0040016c	0x00022021	addu \$4,\$0,\$2	119: move \$a0, \$v0 # passa F(n - 1) para Male
☐	0x00400170	0x0c100064	jal 0x00400190	120: jal male # calcula M(F(n - 1))
☐	0x00400174	0x8fa80000	lw \$8,0x00000000(\$29)	122: lw \$t0, 0(\$sp) # recupera o n original
☐	0x00400178	0x01021022	sub \$2,\$8,\$2	123: sub \$v0, \$t0, \$v0 # retorna n - M(F(n - 1))
☐	0x0040017c	0x8fbf0004	lw \$31,0x00000004(\$29)	125: lw \$ra, 4(\$sp) # recupera o endereco de retorno
☐	0x00400180	0x23bd0008	addi \$29,\$29,0x00000008	126: addi \$sp, \$sp, 8 # libera o espaco usado na pilha
☐	0x00400184	0x03e00008	jr \$31	127: jr \$ra # retorna para quem chamou
☐	0x00400188	0x24020001	addiu \$2,\$0,0x00000001	130: li \$v0, 1 # F(0) = 1
☐	0x0040018c	0x03e00008	jr \$31	131: jr \$ra
☐	0x00400190	0x1080000c	beq \$4,\$0,0x0000000c	136: beq \$a0, \$zero, male_base # caso base M(0)
☐	0x00400194	0x23bdffff8	addi \$29,\$29,0xffffffff8	138: addi \$sp, \$sp, -8 # reserva duas palavras na pilha
☐	0x00400198	0xafaf40000	sw \$4,0x00000000(\$29)	139: sw \$a0, 0(\$sp) # salva o n original
☐	0x0040019c	0xafbf0004	sw \$31,0x00000004(\$29)	140: sw \$ra, 4(\$sp) # salva o endereco de retorno
☐	0x004001a0	0x2084ffff	addi \$4,\$4,0xffffffff	142: addi \$a0, \$a0, -1 # prepara n - 1
☒	0x004001a4	0x0c100064	jal 0x00400190	143: jal male # calcula M(n - 1)

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x7ffefc0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00400174	0x00000001
0x7ffefe0	0x0040016c	0x00000002	0x0040016c	0x00000003	0x0040016c	0x00000004	0x00400b4	0x00000000
0x7ffff00	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff080	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff0a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff0c0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff0e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff120	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff140	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff160	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff180	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x7ffff1a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

Registers

Coproc 1

Coproc 0

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000001
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000002
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000004
\$s1	17	0x00000004
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x10008000
\$sp	29	0x7ffefd4
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00400174
pc		0x004001a4
hi		0x00000000
lo		0x00000000

Mars Messages

Run I/O

Go: execution paused at breakpoint: hofstadter.asm

Go: running hofstadter.asm

Go: execution paused at breakpoint: hofstadter.asm

Go: running hofstadter.asm

Go: execution paused at breakpoint: hofstadter.asm

Clear