Réseaux complexe

Cours : Configuration Réseau par Étages

Exemple pour le 1er étage :

Interface	Connecté à
f0/1	PC1 - Dir
f0/2	PC2 - Dir
f0/3	Imprimante - Dir
f0/4	PC1 - Exam
f0/5	PC2 - Exam
f0/6	Imprimante - Exam

Instructions :

Faire les tableaux des autres étages.

Faire le schéma complet.

Organisation des autres étages :

2e étage :

Paie

Emploi

3e étage :

Médical

Assurance

Sous-sol :

Informatique

Serveurs

Les Ports Réseau

Comment s'appellent les ports :

Du routeur : g0/0 et g0/1

Des commutateurs : de f0/1 à f0/24, g0/1 et g0/2

Du cœur de réseau :

g1/0/1 à g1/0/24

g1/1/1 à g1/1/4

Numérotation :

Les routeurs commencent à partir de 0.

Les commutateurs commencent à partir de 1.

Cœur de réseau :

Il est de niveau 3.

Option à activer : Always show port labels

Règles d'attribution des ports :

PC1 : première interface disponible.

PC2 : seconde interface disponible.

Imprimante : troisième interface disponible.

Plan d'adressage

Groupe	@ Réseau	1re @ disponible	Dernière @ dispo	Passerelle
Direction	192.168.20.0 /24	192.168.20.1	192.168.20.253	192.168.20.254
Examen	192.168.21.0 /24	192.168.21.1	192.168.21.253	192.168.21.254
Paie	192.168.22.0 /24	192.168.22.1	192.168.22.253	192.168.22.254
Emploi	192.168.23.0 /24	192.168.23.1	192.168.23.253	192.168.23.254
Médical	192.168.24.0 /24	192.168.24.1	192.168.24.253	192.168.24.254
Assurance	192.168.25.0 /24	192.168.25.1	192.168.25.253	192.168.25.254
Informatique	192.168.27.0 /24	192.168.27.1	192.168.27.253	192.168.27.254
Serveurs	192.168.30.0 /24	192.168.30.1 à .3		192.168.30.254
Imprimantes	192.168.40.0 /24	192.168.40.1	192.168.40.7	192.168.40.254

Adressage des PC

Groupe	PC1	PC2	Passerelle
Direction	192.168.20.1 /24	192.168.20.2 /24	192.168.20.254
Examen	192.168.21.1 /24	192.168.21.2 /24	192.168.21.254
Paie	192.168.22.1 /24	192.168.22.2 /24	192.168.22.254
Emploi	192.168.23.1 /24	192.168.23.2 /24	192.168.23.254
Médical	192.168.24.1 /24	192.168.24.2 /24	192.168.24.254
Assurance	192.168.25.1 /24	192.168.25.2 /24	192.168.25.254
Informatique	192.168.27.1 /24	192.168.27.2 /24	192.168.27.254

Rappel de l'adressage des serveurs

Serveur	Adresse IP
Serveur-AD	192.168.30.1
Serveur-Appli	192.168.30.2
Serveur-Fichiers	192.168.30.3
Passerelle Serveurs	192.168.30.254

Adressage des imprimantes (complété)

Imp-Dir	Imp-Exam	Imp-Paie	Imp-Emploi	Imp-Med	Imp-Assur	Imp-Info
192.168.40.1	192.168.40.2	192.168.40.3	192.168.40.4	192.168.40.5	192.168.40.6	192.168.40.7

```
Switch>
Switch>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname dir-exam
dir-exam(config)#
```