

Symptôme : Suite au remplacement du module de puissance, l'appareil est en marche, même sur la position arrêt.

Diagnostic : Ce symptôme, qui peut être considéré comme un dysfonctionnement n'en est pas un. L'appareil va faire un auto test automatique. Cet auto test dure entre 5 et 10 minutes. Durant celui-ci, les touches sont verrouillées.

Solution : Laisser l'appareil faire son auto test (voir les étapes dans le tableau ci-dessous).

Une fois l'auto test terminé, débrancher du secteur l'appareil, puis rebrancher. L'appareil est prêt pour son utilisation.

Etapes	Composants	Durée
0	Pause	5 sec
1	Chauffage	5 sec
2	Pause	5 sec
3	Prise d'eau	5 sec
4	Pause	5 sec
5	Pompe de cyclage	5 sec
6	Pause	5 sec
7	Vidange	5 sec
8	Pause	5 sec
9	Boite à produits	5 sec
10	Pause	5 sec
11	Régénération	5 sec
12	Pause	5 sec
13	Chauffage	5 sec
14	Pause	5 sec
Suivant versions	Composants	Durée
1	Prise d'eau et boite à produit	1,2 lt
2	Pompe de cyclage et chauffage	10 sec
3	Pompe de cyclage + chauffage + Vidange	45 sec
4	Pompe de cyclage et chauffage	60 sec
5	Vidange et régénération	40 sec