Instrucción	Significado	Qué hace	Ejemplo
`beq`	Branch if EQual	Salta a la etiqueta si $rs1 = rs2$	`beq x0, x0, Exit`
`bne`	Branch if Not Equal	Salta a la etiqueta si $rs1 \neq rs2$	`bne x22, x23, Else`
`add`	ADD	$rd = rs1 + rs2$ (suma)	`add x19, x20, x21`
`sub`	SUBtract	$rd = rs1 - rs2$ (resta)	`sub x19, x20, x21`
`addi`	ADD Immediate	$rd = rs1 +$ valor literal	`addi x22, x22, 1`
`slli`	Shift Left Logical Immediate	Desplaza bits a la izquierda (multiplica por 2^n)	`slli x10, x22, 3`
`srl / srli`	Shift Right Logical (Immediate)	Desplaza a la derecha, rellena con ceros	—
`sra / srai`	Shift Right Arithmetic (Immediate)	Desplaza a la derecha, rellena con bit de signo	—
`ld`	Load Doubleword	Lee un valor de memoria y lo guarda en un registro	`ld x9, 0(x10)`
`and`	AND	$rd = rs1$ AND $rs2$ bit a bit	—
`or`	OR	$rd = rs1$ OR $rs2$ bit a bit	—
`xor`	eXclusive OR	$rd = rs1$ XOR $rs2$ bit a bit (simula NOT)	—
`jalr`	Jump And Link Register	Salto incondicional a dirección guardada en un registro	—
`blt`	Branch if Less Than	Salta si $rs1 < rs2$ (con signo)	—
`bge`	Branch if Greater or Equal	Salta si $rs1 \geq rs2$ (con signo)	—
`bltu`	Branch if Less Than Unsigned	Igual que `blt` pero sin signo	—
`bgeu`	Branch if Greater or Equal Unsigned	Igual que `bge` pero sin signo	—

Cuadro 1: Instrucciones RISC-V mencionadas en el Capítulo 2 (secciones 2.6 y 2.7)