

FA66系列

功能特点 Function Feature



- ▶ 可选4~20通道, 每通道采用独立ADC采集
- ▶ 每通道均具有断线检测功能
- ▶ 通信方式RS485+232或485+以太网可选
- ▶ 可选配模拟量(12/16位分辨率)、开关量、TEDS功能
- ▶ 可连接手持器标定、设置/查看参数

技术参数 Specifications

参数	技术指标/Technique
供电电压	DC:9~30V
信号输入	0.4~6mV/V
激励电压	5VDC $\pm$ 2%, 500mA
A/D 分辨率	24bits (24 位)
通信端口	RS485+RS232/RS485+以太网 (RS485+RS232 or RS485+Ethernet)
通信协议	以太网: Modbus TCP/Modbus RTU Over TCP/ASCII/FREE RS232/RS485: Modbus RTU/ASCII/FREE(自由协议)
传输速率	以太网: 10M/100M/10~100自适应 RS232/RS485: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
驱动能力	总共可驱动4个350欧传感器 (4 x 350 ohm sensors in total)
模拟量(选配)	3路开关量输入(支持所有通道单独清零和同时清零) 4路: 0~5V、0~10V、 $\pm$ 5V、 $\pm$ 10V(12/16位分辨率); 4路: 4~20mA、0~20mA(12/16位分辨率); 电压和电流二选一
开关量(选配)/I/O	8路晶体管输出(NPN/PNP可选); 8-point transistor outputs, 24V/1A load capacity
工作温度	-30~60 $^{\circ}$ C
采样率	10/40/640/1280 HZ
显示精度	1/10000
功耗	About 2.3W(不含传感器)

系列安装尺寸 Dimension

	长	宽	高
1~2 通道放大器	88.5cm	54.5mm	45mm
3 通道放大器	88.5cm	72cm	45mm
4 通道放大器	105mm	90mm	40mm
6 通道放大器	125mm	90mm	40mm
8 通道放大器	145mm	90mm	40mm
10 通道放大器	165mm	90mm	40mm
12 通道放大器	125mm	90mm	54mm
14 通道放大器	145mm	90mm	54mm
16 通道放大器	145mm	90mm	54mm
18 通道放大器	165mm	90mm	54mm
20 通道放大器	165mm	90mm	54mm