```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char* ssid = "Selvalakshitha_Server";
const char* password = "22022007";

WebServer server(80);

String loginHTML =
"<html>"
"<body>"
"<h2>ESP32 Login</h2>"
"<form action='/login' method='POST'>"
"Username: <input type='text' name='username'><br><br>"
"Password: <input type='password' name='password'><br><br>"
"<input type='submit' value='Login'>"
"</form>"
"</body>"
"</html>";

void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", loginHTML);
}

void handleLogin() {
  if (server.hasArg("username") && server.hasArg("password")) {
    if (server.arg("username") == "admin" && server.arg("password") ==
"admin123") {
      server.send(200, "text/html", "<h1>Login Successful!</h1><p>Welcome,
Admin.</p>");
    } else {
      server.send(401, "text/html", "<h1>Login Failed</h1><p>Invalid
Credentials.</p><a href='/'>Try again</a>");
    }
  } else {
    server.send(400, "text/plain", "Bad Request");
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(ssid, password);

  Serial.println("AP Started");
  Serial.print("Open this IP: ");
```

```
  Serial.println(WiFi.softAPIP());

  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/login", HTTP_POST, handleLogin);
  server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
}
```

Not secure
192.168.4.1
ESP32 Login
Username:
Password:
Login

Not secure
192.168.4.1/login
Login Successful!
Welcome, Admin.