

1. 校准文件说明

「 1.1. 校准文件如何获取 」

D:\Nano\Cuga-Calibration\CalibrationResult\Result_日期时间.dat

- 按照日期进行分类排序存储的

「 1.2. 怎么验证校准对象是否可以使用 」

任何校准对象都是继承自 `CalibrationBase` , 所以需要使用 `CalibrationBase.IsOk` 判断改校准对象是否能够使用

```
1  [Serializable]
2  public class CalibrationBase
3  {
4      /// <summary>
5      /// 是否校准Ok
6      /// </summary>
7      public bool IsCalibrated { get; set; }
8
9      /// <summary>
10     /// 是否验证Ok
11     /// </summary>
12     public bool IsVerified { get; set; }
13
14     /// <summary>
15     /// 是否Ok
16     /// </summary>
17     [JsonIgnore]
18     public bool IsOk => IsCalibrated && IsVerified;
19 }
```

「 1.3. 有哪些大类 」

一共4大类

ADS: `CalibrationObj.CalibrationAdsObj`

Chuck: `CalibrationObj.CalibrationChuckObj`

激光: `CalibrationObj.CalibrationLaserObj`

显微镜: `CalibrationObj.CalibrationMicroscopeObj`

```
1  /// <summary>
2  /// 校准对象序列化
```

```

3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationObj
6  {
7      /// <summary>
8      /// 缓震平台校准对象
9      /// </summary>
10     public CalibrationAdsObj CalibrationAdsObj { get; set; } = new
    CalibrationAdsObj();
11
12     /// <summary>
13     /// Chuck校准对象
14     /// </summary>
15     public CalibrationChuckObj CalibrationChuckObj { get; set; } = new
    CalibrationChuckObj();
16
17     /// <summary>
18     /// 激光校准对象
19     /// </summary>
20     public CalibrationLaserObj CalibrationLaserObj { get; set; } = new
    CalibrationLaserObj();
21
22     /// <summary>
23     /// 显微镜校准对象
24     /// </summary>
25     public CalibrationMicroscopeObj CalibrationMicroscopeObj { get; set; }
    = new CalibrationMicroscopeObj();
26 }

```

2. 显微镜: CalibrationMicroscopeObj

显微镜一共4个校准: 自动聚焦校准、Cal Chip4个耳朵校准、尺寸校准、中心校准: 分别对应一下属性

自动聚焦校准: `CalibrationMicroscopeObj.CalibrationMicroscopeFocusItemList` 是列表, 列表中有5个对象, 因为我们有多个镜头5X 10X 50X 100X 150X

Cal Chip4个耳朵校准: `CalibrationMicroscopeObj.CalibrationMicroscopeCalChip`

尺寸校准: `CalibrationMicroscopeObj.CalibrationMicroscopePixelSizeItemList` 是列表, 列表中有5个对象, 因为我们有多个镜头5X 10X 50X 100X 150X

中心校准: `CalibrationMicroscopeObj.CalibrationMicroscopeCentricityItemList` 是列表, 列表中有5个对象, 因为我们有多个镜头5X 10X 50X 100X 150X

```

1  /// <summary>
2  /// 显微镜校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationMicroscopeObj
6  {
7      /// <summary>
8      /// Focus校准对象列表

```

```

9      /// </summary>
10     public List<CalibrationMicroscopeFocusItem>
CalibrationMicroscopeFocusItemList { get; set; } = new
List<CalibrationMicroscopeFocusItem>(0);
11
12     /// <summary>
13     /// Cal Chip校准对象
14     /// </summary>
15     public CalibrationMicroscopeCalChip CalibrationMicroscopeCalChip { get;
set; } = new CalibrationMicroscopeCalChip();
16
17     /// <summary>
18     /// PixelSize校准对象列表
19     /// </summary>
20     public List<CalibrationMicroscopePixelSizeItem>
CalibrationMicroscopePixelSizeItemList { get; set; } = new
List<CalibrationMicroscopePixelSizeItem>(0);
21
22     /// <summary>
23     /// Centricity校准对象列表
24     /// </summary>
25     public List<CalibrationMicroscopeCentricityItem>
CalibrationMicroscopeCentricityItemList { get; set; } = new
List<CalibrationMicroscopeCentricityItem>(0);
26 }

```

「 2.1. 自动聚焦校准： CalibrationMicroscopeFocusItem 」

需要使用的属性为一下3个：

CalibrationMicroscopeFocusItem.CgMicroscopeLens ：当前镜头（cuga中显微镜枚举类型，分别对应了5个镜头）

CalibrationMicroscopeFocusItem.EcsValue ：当前镜头的最佳清晰高度（绝对ECS），**需要下发AF硬件**

```

1  public SxExecuteRet<bool>
SetSensorStandardEcsValue(MicroscopeMagnificationEnum
microscopeMagnificationEnum, double standardEcsValue)
2  {
3      return SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
4      throw new NotImplementedException();
5  }

```

CalibrationMicroscopeFocusItem.MicroscopeVoltage ：当前镜头的的显微镜相像差镜头电压值（绝对电压），**需要下发Microscope硬件**

```

1 public SxExecuteRet<bool> SetVoltage(double voltage)
2 {
3     var sxExecuteRet = Invoke(() =>
        Service!.WriteMicroscopeVolt(Convert.ToInt32(voltage)));
4
5     return sxExecuteRet.IsSuccess == false
6         ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
7         : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
8 }

```

```

1 /// <summary>
2 /// Focus校准对象
3 /// </summary>
4 [Serializable]
5 public sealed class CalibrationMicroscopeFocusItem : CalibrationBase
6 {
7     /// <summary>
8     /// 显微镜镜头
9     /// </summary>
10    public CgMicroscopeLens CgMicroscopeLens { get; set; }
11
12    /// <summary>
13    /// Ecs值
14    /// </summary>
15    public double EcsValue { get; set; }
16
17    /// <summary>
18    /// 显微镜电压值(像差镜头绝对位置)
19    /// </summary>
20    public double MicroscopeVoltage { get; set; }
21 }

```

「 2.2. Cal Chip4个耳朵校准: CalibrationMicroscopeCalChip 」

需要使用的属性为一下4个:

CalChipSiteModelEnum.ChuckModel => 0,

CalChipSiteModelEnum.UndefinedModel => 1,

CalChipSiteModelEnum.DswModel => 2,

ChipSiteModelEnum.ShinyWaferModel => 3,

ChipSiteModelEnum.HazeModel => 4,

CalibrationMicroscopeCalChip.DswBrightFieldMachinePosition : DSW 明场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

CalibrationMicroscopeCalChip.DswDarkFieldMachinePosition : DSW 暗场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

CalibrationMicroscopeCalChip.DswDarkFieldMachinePosition : DSW 5X的最佳清晰高度 (绝对ECS), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.UndefinedBrightFieldMachinePosition` : Undefined
明场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.UndefinedDarkFieldMachinePosition` : Undefined
暗场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.UndefinedDarkFieldMachinePosition` : Undefined
5X的最佳清晰高度 (绝对ECS), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.HazeBrightFieldMachinePosition` : Haze
明场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.HazeDarkFieldMachinePosition` : Haze
暗场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.HazeDarkFieldMachinePosition` : Haze
5X的最佳清晰高度 (绝对ECS), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.ShinyWaferBrightFieldMachinePosition` :
ShinyWafer 明场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.ShinyWaferDarkFieldMachinePosition` : ShinyWafer
暗场中心的机械位置 (绝对位置), 需要下发AF硬件

`CalibrationMicroscopeCalChip.ShinyWaferDarkFieldMachinePosition` : ShinyWafer
5X的最佳清晰高度 (绝对ECS), 需要下发AF硬件

```
1 public SxExecuteRet<bool>
   SetSensorBrightFieldCalChipCenterMachinePositionValue(CalChipSiteModel
   Enum calChipSiteModelEnum, Point position)
2 {
3     switch (calChipSiteModelEnum.ToCgCalChipModel())
4     {
5         case 1:
6             var sxExecuteRet1 = Invoke(() =>
7 Service!.SetAFBFCalChipLUloaction(position.ToCgPoint()));
8             return sxExecuteRet1.IsSuccess == false
9                 ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet1.Msg,
10 false)
11                 : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
12         case 2:
13             var sxExecuteRet2 = Invoke(() =>
14 Service!.SetAFBFCalChipRUloaction(position.ToCgPoint()));
15             return sxExecuteRet2.IsSuccess == false
16                 ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet2.Msg,
17 false)
18                 : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
19         case 3:
20             var sxExecuteRet3 = Invoke(() =>
21 Service!.SetAFBFCalChipRDloaction(position.ToCgPoint()));
22             return sxExecuteRet3.IsSuccess == false
23                 ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet3.Msg,
24 false)
25                 : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
```

```

26         case 4:
27             var sxExecuteRet4 = Invoke(() =>
Service!.SetAFBFCalChipLDLoaction(position.ToCgPoint()));
28
29             return sxExecuteRet4.IsSuccess == false
30                 ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet4.Msg,
false)
31                 : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
32
33         default:
34             throw new
ArgumentOutOfRangeException(nameof(calChipSiteModelEnum),
calChipSiteModelEnum, null);
35     }
36 }
37
38 public SxExecuteRet<bool>
SetSensorBrightFieldCalChipStandardEcsValue(CalChipSiteModelEnum
calChipSiteModelEnum, double standardEcsValue)
39 {
40     switch (calChipSiteModelEnum.ToCgCalChipModel())
41     {
42         case 1:
43             var sxExecuteRet1 = Invoke(() =>
Service!.SetAFBFCalChipLUHeight(Convert.ToUInt16(standardEcsValue)));
44
45             return sxExecuteRet1.IsSuccess == false
46                 ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet1.Msg,
false)
47                 : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
48
49         case 2:
50             var sxExecuteRet2 = Invoke(() =>
Service!.SetAFBFCalChipRUHeight(Convert.ToUInt16(standardEcsValue)));
51
52             return sxExecuteRet2.IsSuccess == false
53                 ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet2.Msg,
false)
54                 : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
55
56         case 3:
57             var sxExecuteRet3 = Invoke(() =>
Service!.SetAFBFCalChipRDHeight(Convert.ToUInt16(standardEcsValue)));
58
59             return sxExecuteRet3.IsSuccess == false
60                 ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet3.Msg,
false)
61                 : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
62
63         case 4:
64             var sxExecuteRet4 = Invoke(() =>
Service!.SetAFBFCalChipLDHeight(Convert.ToUInt16(standardEcsValue)));
65
66             return sxExecuteRet4.IsSuccess == false

```

```

67         ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet4.Msg,
        false)
68         : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
69
70     default:
71         throw new
        ArgumentOutOfRangeException(nameof(calChipSiteModelEnum),
        calChipSiteModelEnum, null);
72     }
73 }

```

```

1  /// <summary>
2  /// Cal Chip校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationMicroscopeCalChip : CalibrationBase
6  {
7      /// <summary>
8      /// Dsw明场机械位置
9      /// </summary>
10     public CgPoint DswBrightFieldMachinePosition { get; set; }
11
12     /// <summary>
13     /// Dsw暗场机械位置
14     /// </summary>
15     public CgPoint DswDarkFieldMachinePosition { get; set; }
16
17     /// <summary>
18     /// DswEcs值
19     /// </summary>
20     public double DswEcsValue { get; set; }
21
22     /// <summary>
23     /// Undefined明场机械位置
24     /// </summary>
25     public CgPoint UndefinedBrightFieldMachinePosition { get; set; }
26
27     /// <summary>
28     /// Undefined暗场机械位置
29     /// </summary>
30     public CgPoint UndefinedDarkFieldMachinePosition { get; set; }
31
32     /// <summary>
33     /// UndefinedEcs值
34     /// </summary>
35     public double UndefinedEcsValue { get; set; }
36
37     /// <summary>
38     /// Haze明场机械位置
39     /// </summary>
40     public CgPoint HazeBrightFieldMachinePosition { get; set; }
41

```

```

42     /// <summary>
43     /// Haze暗场机械位置
44     /// </summary>
45     public CgPoint HazeDarkFieldMachinePosition { get; set; }
46
47     /// <summary>
48     /// HazeEcs值
49     /// </summary>
50     public double HazeEcsValue { get; set; }
51
52     /// <summary>
53     /// Shiny Wafer明场机械位置
54     /// </summary>
55     public CgPoint ShinyWaferBrightFieldMachinePosition { get; set; }
56
57     /// <summary>
58     /// Shiny Wafer暗场机械位置
59     /// </summary>
60     public CgPoint ShinyWaferDarkFieldMachinePosition { get; set; }
61
62     /// <summary>
63     /// ShinyWaferEcs值
64     /// </summary>
65     public double ShinyWaferEcsValue { get; set; }
66 }

```

「 2.3. 尺寸校准： CalibrationMicroscopePixelSizeItem 」

需要使用的属性为一下2个：

CalibrationMicroscopePixelSizeItem.CgMicroscopeLens ：当前镜头（cuga中显微镜枚举类型，分别对应了5个镜头）

CalibrationMicroscopePixelSizeItem.PixelSize ：当前镜头的x方向和y方向1像素转尺寸（um），**Cuga内部使用**

```

1  /// <summary>
2  /// PixelSize校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationMicroscopePixelSizeItem : CalibrationBase
6  {
7      /// <summary>
8      /// 显微镜镜头
9      /// </summary>
10     public CgMicroscopeLens CgMicroscopeLens { get; set; }
11
12     /// <summary>
13     /// PixelSize, 单位um/pixel(SizePerPixel)
14     /// </summary>
15     public CgSize PixelSize { get; set; }

```


「 2.4. 中心校准： CalibrationMicroscopeCentricityItem 」

需要使用的属性为一下2个：

`CalibrationMicroscopeCentricityItem.CgMicroscopeLens`：当前镜头（cuga中显微镜枚举类型，分别对应了5个镜头）

`CalibrationMicroscopeCentricityItem.Offset`：当前镜头的中心位置偏差【相对距离】（都是和150X偏差，所以可以通过这个可以计算任意两个镜头差），**Cuga内部使用**

```

1  /// <summary>
2  /// Centricity校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationMicroscopeCentricityItem : CalibrationBase
6  {
7      /// <summary>
8      /// 显微镜镜头
9      /// </summary>
10     public CgMicroscopeLens CgMicroscopeLens { get; set; }
11
12     /// <summary>
13     /// 显微镜中心镜头位置偏差(当前镜头 - 150X镜头)
14     /// </summary>
15     public CgPoint Offset { get; set; }
16 }
```

3. Chuck: CalibrationChuckObj

Chuck一共5个校准：分别对应以下属性

Prealigner校准：`CalibrationPrealignerObj`

正交校准：`CalibrationChuckObj.CalibrationChuckGantry`

Chuck Center校准：`CalibrationCenterObj`

```

1  /// <summary>
2  /// Chuck校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationChuckObj
6  {
7      /// <summary>
8      /// Prealigner校准对象
9      /// </summary>
10     public CalibrationPrealignerObj CalibrationPrealignerObj { get; set; }
11     = new CalibrationPrealignerObj();
```

```

12     /// <summary>
13     /// Gantry正交校准对象
14     /// </summary>
15     public CalibrationChuckGantry CalibrationChuckGantry { get; set; } =
new CalibrationChuckGantry();
16
17     /// <summary>
18     /// Chuck Center校准对象
19     /// </summary>
20     public CalibrationCenterObj CalibrationCenterObj { get; set; } = new
CalibrationCenterObj();
21 }

```

「 3.1.Prealigner校准: CalibrationPrealignerObj 」

需要使用以下属性:

CalibrationPrealignerObj.NewEfemLoadWaferStagePosition : 校准后EFEM上下料位置的Stage物理坐标 (校准时EFEM上下料位置的Stage物理坐标+校准得出的晶圆中心偏移量)

CalibrationPrealignerObj.NewEfemLoadWaferChuckAngle : 校准后EFEM上下料时Chuck的起始旋转角度 (校准时EFEM上下料时Chuck的起始旋转角度+校准得出的晶圆偏移角度)

```

1     public sealed class CalibrationPrealignerObj : CalibrationBase
2     {
3         /// <summary>
4         /// 校准后EFEM上下料位置的Stage物理坐标
5         /// </summary>
6         public CgPoint NewEfemLoadWaferStagePosition { get; set; }
7
8         /// <summary>
9         /// 校准后EFEM上下料时Chuck的起始旋转角度
10        /// </summary>
11        public double NewEfemLoadWaferChuckAngle { get; set; }
12    }
13
14

```

「 3.2. 正交校准: CalibrationChuckGantry 」

需要使用的属性为以下1个:

CalibrationChuckGantry.Offset : Y轴正交误差 (绝对偏差) , 需要下发ACS硬件

```

1 public SxExecuteRet<bool> SetGantryOffset(double gantryOffset)
2 {
3     var sxExecuteRet = Invoke(() => Service!.SetGantry(gantryOffset));
4
5     return sxExecuteRet.IsSuccess == false
6         ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
7         : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
8 }

```

```

1 /// <summary>
2 /// Gantry正交校准对象
3 /// </summary>
4 public sealed class CalibrationChuckGantry : CalibrationBase
5 {
6     /// <summary>
7     /// 整个Y轴的误差
8     /// </summary>
9     public double Offset { get; set; }
10 }

```

「 3.3.Chuck Center校准: CalibrationCenterObj 」

需要使用以下属性:

CalibrationCenterObj.NewBFCenterStagePosition : 校准后明场中心Stage的物理坐标 (校准时明场中心Stage的物理坐标+校准后Chuck Center中心偏移量)

```

1 public sealed class CalibrationCenterObj : CalibrationBase
2 {
3     /// <summary>
4     /// 校准后明场中心Stage的物理坐标
5     /// </summary>
6     public CgPoint NewBFCenterStagePosition { get; set; }
7 }

```

4. 激光: CalibrationLaserObj

Laser一共7个校准:

暗场自动聚焦、Aod延迟校准、暗场相机尺寸、暗场自动聚焦: 分别对应一下属性

自动聚焦校准: **CalibrationLaserObj.CalibrationLaserAutoFocus**

Aod延迟校准: **CalibrationLaserObj.CalibrationLaserAodDelay**

暗场相机尺寸校准: **CalibrationLaserObj.CalibrationLaserPixelSizeItemList** 是列表, 列表中有3*15个对象, 分别对用有3个mag (低中高) * 15个通道3PMT暗场相机

Beam Stabilizer校准: **CalibrationLaserObj.CalibrationBeamStabilizerObj**

Attenuator校准: **CalibrationLaserObj.CalibrationAttenuatorObj**

暗场自动聚焦校准: CalibrationLaserObj.CalibrationLaserAutoFocus

暗场自动聚焦校准: CalibrationLaserObj.CalibrationLaserOpticalPower

暗场扫描方向误差校准:

CalibrationLaserObj.CalibrationLaserScanDirectionOffsetItemList 是列表, 列表中有 3*3*15个对象, 分别对用有3个mag (低中高) *3个速度(低中高)* 15个通道3PMT暗场相机

```
1  /// <summary>
2  /// 激光校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationLaserObj
6  {
7      /// <summary>
8      /// 暗场自动聚焦, AB两路灯亮度校准对象
9      /// </summary>
10     public CalibrationLaserAutoFocus CalibrationLaserAutoFocus { get; set; }
11     = new CalibrationLaserAutoFocus();
12
13     /// <summary>
14     /// AOD延迟时间校准对象
15     /// </summary>
16     public CalibrationLaserAodDelay CalibrationLaserAodDelay { get; set; }
17     = new CalibrationLaserAodDelay();
18
19     /// <summary>
20     /// 暗场相机的像素尺寸校准对象列表
21     /// </summary>
22     public List<CalibrationLaserPixelSizeItem>
23     CalibrationLaserPixelSizeItemList { get; set; } = new
24     List<CalibrationLaserPixelSizeItem>(0);
25
26     /// <summary>
27     /// Beam Stabilizer校准对象
28     /// </summary>
29     public CalibrationBeamStabilizerObj CalibrationBeamStabilizerObj { get;
30     set; } = new CalibrationBeamStabilizerObj();
31
32     /// <summary>
33     /// Attenuator校准对象
34     /// </summary>
35     public CalibrationAttenuatorObj CalibrationAttenuatorObj { get; set; }
36     = new CalibrationAttenuatorObj();
37
38     /// <summary>
39     /// 台面功率计校准对象
40     /// </summary>
41     public CalibrationLaserOpticalPower CalibrationLaserOpticalPower { get;
42     set; } = new CalibrationLaserOpticalPower();
43
44     /// <summary>
45     /// 暗场扫描方向误差校准对象
```

```

39     /// </summary>
40     [Description(ConstantHelper.LaserStageScanDirectionCalibrationName)]
41     public List<CalibrationLaserScanDirectionOffsetItem>
        CalibrationLaserScanDirectionOffsetItemList { get; set; } = new
        List<CalibrationLaserScanDirectionOffsetItem>(0);
42 }

```

「 4.1. 自动聚焦校准： CalibrationLaserAutoFocus 」

需要使用的属性为以下2个：

CalibrationLaserAutoFocus.CurrentA：A路灯的电流值（绝对电流值），需要下发AF硬件

```

1  public SxExecuteRet<bool> SetSensorCurrentValue(double current, bool
    isA)
2  {
3      var sxExecuteRet = isA
4          ? Invoke(() => Service!.SetLedA(Convert.ToUInt16(current)))
5          : Invoke(() => Service!.SetLedB(Convert.ToUInt16(current)));
6
7      return sxExecuteRet.IsSuccess == false
8          ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
9          : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
10 }

```

CalibrationLaserAutoFocus.CurrentB：B路灯的电流值（绝对电流值），需要下发AF硬件

```

1  public SxExecuteRet<bool> SetSensorCurrentValue(double current, bool
    isA)
2  {
3      var sxExecuteRet = isA
4          ? Invoke(() => Service!.SetLedA(Convert.ToUInt16(current)))
5          : Invoke(() => Service!.SetLedB(Convert.ToUInt16(current)));
6
7      return sxExecuteRet.IsSuccess == false
8          ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
9          : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
10 }

```

```

1  /// <summary>
2  /// 暗场自动聚焦，AB两路灯亮度校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationLaserAutoFocus : CalibrationBase
6  {
7      /// <summary>
8      /// A灯电流值
9      /// </summary>
10     public double CurrentA { get; set; }
11
12     /// <summary>

```

```

13     /// B灯电流值
14     /// </summary>
15     public double CurrentB { get; set; }
16 }

```

「 4.2. Aod延迟校准: CalibrationLaserAodDelay 」

需要使用的属性为以下1个:

CalibrationLaserAodDelay.AodDelayTime : AOD 延迟时间 (绝对延迟时间) , 需要下发Laser硬件

```

1 public SxExecuteRet<bool> SetSensorAodDelayValue(double aodDelay)
2 {
3     var sxExecuteRet = Invoke(() =>
4         Service!.SetSensorAodDelay(Convert.ToInt32(aodDelay)));
5     return sxExecuteRet.IsSuccess == false
6         ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
7         : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
8 }

```

```

1     /// <summary>
2     /// AOD延迟时间校准对象
3     /// </summary>
4     public sealed class CalibrationLaserAodDelay : CalibrationBase
5     {
6         /// <summary>
7         /// AOD 延迟时间
8         /// </summary>
9         public double AodDelayTime { get; set; }
10    }

```

「 4.3. 暗场相机尺寸校准: CalibrationLaserPixelSizeItem 」

需要使用的属性为以下3个:

CalibrationLaserPixelSizeItem.CgMagTypeEnum : 当前Mag (cuga中Mag枚举类型, 分别对应了低中高) (注意: 我们硬件目前只有高Mag, 其他的暂时没有)

CalibrationLaserPixelSizeItem.PmtId : 通道3 PMT暗场相机ID

CalibrationLaserPixelSizeItem.YPixelSize : 当前Mag, 当前通道3 PMT暗场相机ID的: y方向1像素转尺寸 (um) , Cuga内部使用

```

1     /// <summary>
2     /// 暗场相机的像素尺寸校准对象
3     /// </summary>
4     [Serializable]
5     public sealed class CalibrationLaserPixelSizeItem : CalibrationBase

```

```

6 {
7     /// <summary>
8     /// Mag类型
9     /// </summary>
10    public CgMagTypeEnum CgMagTypeEnum { get; set; }
11
12    /// <summary>
13    /// 暗场相机ID
14    /// </summary>
15    public int PmtId { get; set; }
16
17    /// <summary>
18    /// 单位um/pixel(YSizePerPixel)
19    /// </summary>
20    public double YPixelSize { get; set; }
21 }

```

「 4.4. 明暗场中心的offset校准： CalibrationLaserLineCentricityItem 」

需要使用的属性为一下3个：

CalibrationLaserLineCentricityItem.CgMagTypeEnum : 当前Mag (cuga中Mag枚举类型, 分别对应了低中高) (注意: 我们硬件目前只有高Mag, 其他的暂时没有)

CalibrationLaserLineCentricityItem.PmtId : 通道3 PMT暗场相机ID

CalibrationLaserLineCentricityItem.OffsetPosition : 当前通道3 PMT暗场相机ID的: 修正后的明暗场中心位置, **Cuga内部使用**

```

1    /// <summary>
2    /// 扫描线中心与明场中心的offset校准
3    /// </summary>
4    [Serializable]
5    public sealed class CalibrationLaserLineCentricityItem : CalibrationBase
6    {
7        /// <summary>
8        /// Mag类型
9        /// </summary>
10       public CgMagTypeEnum CgMagTypeEnum { get; set; }
11
12       /// <summary>
13       /// 暗场相机ID
14       /// </summary>
15       public int PmtId { get; set; }
16
17       /// <summary>
18       /// 校准后的明场机械坐标
19       /// </summary>
20       public double FindBrightMachinePosition { get; set; }
21
22       /// <summary>
23       /// 校准后的暗场机械坐标

```

```

24     /// </summary>
25     public double FindDarkMachinePosition { get; set; }
26 }

```

「 4.5. 三个CIB的采样窗口完全同步校准： CalibrationLaserXTCCalibrationItem 」

需要使用的属性为一下5个：

CalibrationLaserXTCCalibrationItem.CgMagTypeEnum : 当前Mag (cuga中Mag枚举类型, 分别对应了低中高) (注意: 我们硬件目前只有高Mag, 其他的暂时没有)

CalibrationLaserXTCCalibrationItem.PmtId : PMT暗场相机ID, 1到15号光斑

CalibrationLaserXTCCalibrationItem.Ch1 : Ch1的补偿值

CalibrationLaserXTCCalibrationItem.Ch2 : Ch2的补偿值

CalibrationLaserXTCCalibrationItem.Ch3 : Ch3的补偿值

```

1  /// <summary>
2  /// 三个CIB的采样窗口完全同步校准
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationLaserXTCCalibrationItem : CalibrationBase
6  {
7      /// <summary>
8      /// Mag类型
9      /// </summary>
10     public CgMagTypeEnum CgMagTypeEnum { get; set; }
11
12     /// <summary>
13     /// 暗场相机ID
14     /// </summary>
15     public int PmtId { get; set; }
16
17     /// <summary>
18     /// Ch1补偿值
19     /// </summary>
20     public int CH1 { get; set; }
21
22     /// <summary>
23     /// Ch2补偿值
24     /// </summary>
25     public int CH2 { get; set; }
26
27     /// <summary>
28     /// Ch3补偿值
29     /// </summary>
30     public int CH3 { get; set; }
31 }

```


「 4.6. 使扫描线各处的强度一致校准： CalibrationIllumination 」

需要使用的属性为一下5个：

`CalibrationIllumination .CgMagTypeEnum` : 当前Mag (cuga中Mag枚举类型, 分别对应了低中高) (注意: 我们硬件目前只有高Mag, 其他的暂时没有)

`CalibrationIllumination .PmtId` : PMT暗场相机ID, 1到15号光斑

`CalibrationIllumination .ChannelId` : PMT暗场相机ID的通道, 1到3通道

`CalibrationIllumination .RatioValue` : 扫描线于平均值比值

```
1  /// <summary>
2  /// 使扫描线各处的强度一致校准
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationIllumination : CalibrationBase
6  {
7      /// <summary>
8      /// 波形功率系数(1表示100%, 0表示0%)
9      /// </summary>
10     public double Coefficient { get; set; }
11
12     /// <summary>
13     /// Mag类型
14     /// </summary>
15     public CgMagTypeEnum CgMagTypeEnum { get; set; }
16
17     /// <summary>
18     /// 扫描线与平均值比值
19     /// </summary>
20     public List<double> RatioValue { get; set; }
21 }
```

「 4.7. Beam Stabilizer校准： CalibrationBeamStabilizerObj 」

需要使用以下属性：

`CalibrationBeamStabilizerObj.CurrentPDPosition1` : 当前四象限PD1坐标

`CalibrationBeamStabilizerObj.CurrentPDPosition2` : 当前四象限PD2坐标

```

1 public sealed class CalibrationBeamStabilizerObj : CalibrationBase
2 {
3     /// <summary>
4     /// 四象限PD1坐标
5     /// </summary>
6     public CgPoint CurrentPDPosition1 { get; set; }
7
8     /// <summary>
9     /// 四象限PD2坐标
10    /// </summary>
11    public CgPoint CurrentPDPosition2 { get; set; }
12 }

```

「 4.8. Attenuator校准: CalibrationAttenuatorObj 」

需要使用以下属性:

CalibrationAttenuatorObj.CoefficientCurvePositions : 台面功率与系数C之间的曲线值(C,Pc/P)的一系列List值。

CalibrationAttenuatorObj.CoefficientFitCurvePositions : 系数曲线CoefficientCurvePositions通过三次多项式拟合后的曲线值。

```

1 public sealed class CalibrationAttenuatorObj : CalibrationBase
2 {
3     /// <summary>
4     /// 台面功率与系数C之间的曲线值(C,Pc/P)的一系列List值。
5     /// </summary>
6     public List<CgPoint> CoefficientCurvePositions { get; set; }
7
8     /// <summary>
9     /// 系数曲线通过三次多项式拟合后的曲线值
10    /// </summary>
11    public List<CgPoint> CoefficientFitCurvePositions { get; set; }
12 }

```

「 4.9. OpticalPower台面功率计校准: CalibrationLaserOpticalPower 」

需要使用以下属性:

CalibrationLaserOpticalPower.MeasureMaxPower : 测量的最大功率

CalibrationLaserOpticalPower.MeasureMaxPowerPosition : 测量的最大功率的机械坐标

```

1 /// <summary>
2 /// 台面功率计校准对象
3 /// </summary>

```

```

4 [Serializable]
5 public sealed class CalibrationLaserOpticalPower : CalibrationBase
6 {
7     /// <summary>
8     /// 测量的最大功率
9     /// </summary>
10    public double MeasureMaxPower { get; set; }
11
12    /// <summary>
13    /// 测量的最大功率机械坐标
14    /// </summary>
15    public CgPoint MeasureMaxPowerPosition { get; set; }
16 }

```

「 4.10. 暗场扫描方向误差校准： CalibrationLaserScanDirectionOffsetItem 」

需要使用的属性为一下3个：

CalibrationMicroscopePixelSizeItem.CgMicroscopeLens : 当前镜头 (cuga中显微镜枚举类型, 分别对应了5个镜头)

CalibrationLaserScanDirectionOffsetItem.CgMagTypeEnum : 当前Mag (cuga中Mag枚举类型, 分别对应了低中高) (注意: 我们硬件目前只有高Mag, 其他的暂时没有)

CalibrationAdsXGainsItem.Speed : 当前速度档位 StageSpeedEnum.Low $\Rightarrow$ 0, StageSpeedEnum.Middle $\Rightarrow$ 1, StageSpeedEnum.High $\Rightarrow$ 2

CalibrationLaserScanDirectionOffsetItem.PmtId : 通道3 PMT暗场相机ID

CalibrationLaserScanDirectionOffsetItem.Offset : 当前通道3 PMT暗场相机ID的: 正向扫描负向扫描的平移台的偏移量, **Cuga内部使用**

```

1  /// <summary>
2  /// 暗场扫描方向误差校准
3  /// </summary>
4  [Serializable]
5  public sealed class CalibrationLaserScanDirectionOffsetItem :
    CalibrationBase
6  {
7      /// <summary>
8      /// 显微镜镜头
9      /// </summary>
10     public CgMicroscopeLens CgMicroscopeLens { get; set; }
11
12     /// <summary>
13     /// Mag类型
14     /// </summary>
15     public CgMagTypeEnum CgMagTypeEnum { get; set; }
16
17     /// <summary>
18     /// 速度
19     /// </summary>

```

```

20     public ADSSpeedEnum Speed { get; set; }
21
22     /// <summary>
23     /// 暗场相机ID
24     /// </summary>
25     public int PmtId { get; set; }
26
27     /// <summary>
28     /// 正向扫描负向扫描的平移台的偏移量
29     /// </summary>
30     public CgPoint Offset { get; set; }
31 }

```

5. 缓震平台: CalibrationAdsObj

ads一共3个校准:

压力前馈、X方向速度前馈、y方向速度前馈校准: 分别对应一下属性

压力前馈校准: `CalibrationAdsObj.CalibrationAdsPressureGains`

X方向速度前馈校准: `CalibrationAdsObj.CalibrationAdsXGainsItemList` 是列表, 列表中有3个对象, 因为我们有多个速度挡位: 低中高

y方向速度前馈校准: `CalibrationAdsObj.CalibrationAdsYGainsItemList` 是列表, 列表中有1个对象, 只需要做高速挡位

「 5.1. 压力前馈校准: CalibrationAdsPressureGains 」

需要使用的属性为以下1个:

`CalibrationAdsPressureGains.PressureValue1` : 比例阀输出值1 (绝对), 需要下发ADS硬件

`CalibrationAdsPressureGains.PressureValue2` : 比例阀输出值2 (绝对), 需要下发ADS硬件

`CalibrationAdsPressureGains.PressureValue3` : 比例阀输出值3 (绝对), 需要下发ADS硬件

```

1  public SxExecuteRet<bool> SetSensorFeedForwardPressureValue(double
   pressureValue1, double pressureValue2, double pressureValue3)
2  {
3      var sxExecuteRet = Invoke(() =>
        Service!.SetSensorPressureValue(Convert.ToUInt16(pressureValue1),
        Convert.ToUInt16(pressureValue2), Convert.ToUInt16(pressureValue3)));
4      return sxExecuteRet.IsSuccess == false
5          ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
6          : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
7  }

```

```

1  /// <summary>
2  /// 压力前馈校准对象
3  /// </summary>
4  [Serializable]

```

```

5 public sealed class CalibrationAdsPressureGains : CalibrationBase
6 {
7     /// <summary>
8     /// 比例阀输出值1
9     /// </summary>
10    public double PressureValue1 { get; set; }
11
12    /// <summary>
13    /// 比例阀输出值2
14    /// </summary>
15    public double PressureValue2 { get; set; }
16
17    /// <summary>
18    /// 比例阀输出值3
19    /// </summary>
20    public double PressureValue3 { get; set; }
21 }

```

「 5.2. X方向速度前馈校准： CalibrationAdsXGainsItem 」

需要使用的属性为以下1个：

CalibrationAdsXGainsItem.Speed : 当前速度档位 StageSpeedEnum.Low $\Rightarrow$ 0, StageSpeedEnum.Middle $\Rightarrow$ 1, StageSpeedEnum.High $\Rightarrow$ 2

CalibrationAdsXGainsItem.PositiveX1 : X正速度前馈系数X1 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsXGainsItem.PositiveX2 : X正速度前馈系数X2 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsXGainsItem.NegativeX3 : X负速度前馈系数X3 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsXGainsItem.NegativeX4 : X负速度前馈系数X4 (绝对) , 需要下发ADS硬件

```

1 public SxExecuteRet<bool>
   SetSensorXSpeedFeedForwardValue(StageSpeedEnum stageSpeedEnum, bool
   isPositive, (double X1, double X2) value)
2 {
3     var sxExecuteRet = Invoke(()  $\Rightarrow$ 
   Service!.SetXSpeedFeed(stageSpeedEnum.ToAdsSpeedEnum(), isPositive,
   (Convert.ToUInt16(value.X1), Convert.ToUInt16(value.X2))));
4
5     return sxExecuteRet.IsSuccess == false
6         ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
7         : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
8 }

```

```

1 /// <summary>
2 /// X方向速度前馈校准对象
3 /// </summary>
4 [Serializable]
5 public sealed class CalibrationAdsXGainsItem : CalibrationBase
6 {

```

```

7      /// <summary>
8      /// 速度前馈校准速度
9      /// </summary>
10     public int Speed { get; set; }
11
12     /// <summary>
13     /// X正速度前馈系数X1
14     /// </summary>
15     public double PositiveX1 { get; set; }
16
17     /// <summary>
18     /// X正速度前馈系数X2
19     /// </summary>
20     public double PositiveX2 { get; set; }
21
22     /// <summary>
23     /// X负速度前馈系数X3
24     /// </summary>
25     public double NegativeX3 { get; set; }
26
27     /// <summary>
28     /// X负速度前馈系数X4
29     /// </summary>
30     public double NegativeX4 { get; set; }
31 }

```

「 5.2. Y方向速度前馈校准： CalibrationAdsYGainsItem 」

需要使用的属性为以下1个：

CalibrationAdsYGainsItem.Speed : 当前速度挡位 StageSpeedEnum.Low $\Rightarrow$ 0, StageSpeedEnum.Middle $\Rightarrow$ 1, StageSpeedEnum.High $\Rightarrow$ 2。 (目前只有高挡位)

CalibrationAdsYGainsItem.PositiveY1 : Y正速度前馈系数Y1 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsYGainsItem.PositiveY2 : Y正速度前馈系数Y2 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsYGainsItem.PositiveY3 : Y正速度前馈系数Y3 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsYGainsItem.NegativeY4 : Y负速度前馈系数Y4 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsYGainsItem.NegativeY5 : Y负速度前馈系数Y5 (绝对) , 需要下发ADS硬件

CalibrationAdsYGainsItem.NegativeY6 : Y负速度前馈系数Y6 (绝对) , 需要下发ADS硬件

```

1 public SxExecuteRet<bool>
   SetSensorYSpeedFeedForwardValue(StageSpeedEnum stageSpeedEnum, bool
   isPositive, (double Y1, double Y2, double Y3) value)
2 {
3     var sxExecuteRet = Invoke(() =>
   Service!.SetYSpeedFeed(stageSpeedEnum.ToAdsSpeedEnum(), isPositive,
   (Convert.ToUInt16(value.Y1), Convert.ToUInt16(value.Y2),
   Convert.ToUInt16(value.Y3)));
4
5     return sxExecuteRet.IsSuccess == false
6         ? SxExecuteRetHelper.CreateError(sxExecuteRet.Msg, false)
7         : SxExecuteRetHelper.CreateSuccess(true);
8 }

```

```

1 /// <summary>
2 /// Y方向速度前馈校准对象
3 /// </summary>
4 [Serializable]
5 public sealed class CalibrationAdsYGainsItem : CalibrationBase
6 {
7     /// <summary>
8     /// 速度前馈校准速度
9     /// </summary>
10    public int Speed { get; set; }
11
12    /// <summary>
13    /// Y正速度前馈系数Y1
14    /// </summary>
15    public double PositiveY1 { get; set; }
16
17    /// <summary>
18    /// Y正速度前馈系数Y2
19    /// </summary>
20    public double PositiveY2 { get; set; }
21
22    /// <summary>
23    /// Y正速度前馈系数Y3
24    /// </summary>
25    public double PositiveY3 { get; set; }
26
27    /// <summary>
28    /// Y负速度前馈系数Y4
29    /// </summary>
30    public double NegativeY4 { get; set; }
31
32    /// <summary>
33    /// Y负速度前馈系数Y5
34    /// </summary>
35    public double NegativeY5 { get; set; }
36
37    /// <summary>
38    /// Y负速度前馈系数Y6
39    /// </summary>

```

```
40 | public double NegativeY6 { get; set; }  
41 | }
```

##