

제5장 화재진압과 소방전술 — 제4절 전기 화재진압 (4) 전기화재 대응활동 원칙 1)~8) (본문 323~324p)

핵심 개념


전선은 절대 소방대원이 직접 끊지 않고 훈련된 전기기사가 끊는다. 끊어진 전선 주위 양쪽 전신주 한 구간을 위험지역으로 간주하며, 전류흐르는 장치에는 관창압력 700kPa 이상 분무방수한다.

6. 전기화재의 대응활동 원칙

다음은 전기사고 처리에 도움이 되는 지침이다:

전기화재 대응원칙 1)~6)

- 1) 전선은 훈련된 전기기사가 끊도록 기다림 (당장 안 끊으면 안 될 때 훈련된 대원+알맞은 장비가 있으면 예외)
- 2) 전기위험 시 항상 완전방화복 + 승인된 절연도구만 사용
- 3) 모든 전선에 고압이 흐른다고 가정하고 다룸
- 4) 감전·화상뿐 아니라 전기아크로 인한 시력손상 경계 — 아크를 직접 쳐다보지 않음
- 5) 끊어진 전선은 양쪽 전신주 한 구간을 위험지역으로 간주 — 쇼트로 다른 전선도 약해져 나중에 떨어질 수 있음
- 6) 여러 전선이 떨어져 있고 한 가닥만 아크 발생해도 모든 전선을 똑같이 위험하게 간주



[그림 1-130] 끊어진 전선의 위험지역

7)~8)

- 7) 전류 흐르는 전기장치 주위에는 직사방수 금지, 최소 관창압력 700kPa로 분무방수, 소방장비는 이 지역 가까이서 사용 금지
- 8) 머리 위 전선 근처는 사다리·호스·장비 올리고 내릴 때 주의



[그림 1-131] 전선근처에서 사다리 사용 시 주의

시험 포인트

전류흐르는 장치 최소 관창압력 700kPa 분무방수(직사 금지)라는 구체적 수치, 그리고 "한 가닥만 아크 나도 모든 전선이 위험"이라는 안전마진 원칙을 정확히 기억.