



Схема соединений

XR1						XR2	
Обозн.	Конт.					Конт.	Обозн.
+48В	1	белый				1	+48В
-48В	2	коричневый				2	-48В
28 V op	3	зелёный				3	28 V op
GND	4	жёлтый				4	GND

MOLEX 105308-2204
(контакт 105300 -2300)

UNITRONIC LIYY
4 x0.5

MOLEX 105308-2204
(контакт 105300 -2300)

Вид со стороны монтажа



- *Размер для справок
- Монтаж кабеля производить согласно схеме соединений.
- Технические требования к конструкции разделки провода по ГОСТ 23587–96 вар.1.1.
- Обжать специнструментом.
- Маркировать обозначение кабеля в этикетке поз.1, адреса разъемов маркировать в этикетке поз.3.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

3	ЕКВМ.19-349		
2	ЕКВМ.19-141		
1	ЕКВМ.19-054		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись
Разраб.	Муратшина		
Пров.	Кадыров		
Т.контр.	Руханов		
Н.контр.			
Утв.	Сергеевский		

ЕРВЛ.685622.003 СБ

Кабель

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
01		1:1
Лист	Листов 1	