

TUGAS 2 - Analisis Audio & Noise Statis

Nama: Varasina Farmadani

NIM: 123140107

Link Direktori GitHub: https://github.com/sinavarasina/stm-if25-40305-123140107/tree/main/O2_audio_noise_statis

ACT OF TRANSPARENCY

Kode ini co-authored by gemini, saya sebagai author memahami 100% kode yang digunakan disini (anti copypasta). hal ini saya lakukan karena saya mengerjakan sudah dekat deadline.

1. Setup, Load Audio, dan Cek Metadata

```
# bagian Import
import numpy as np
import librosa
# modul display librosa yang optimal untuk spektrogram
import librosa.display
import matplotlib.pyplot as plt
import soundfile as sf
```

```
# nama file audio
AUDIO_FILE = 'audio_original.wav'

# load file audio dengan sample rate yang 1:1
y, sr = librosa.load(AUDIO_FILE, sr=None)

# menghitung durasi dari total panjang sample di bagi sample rate
duration_sec = len(y) / sr

# mencari nilai amplitude tertinggi dan terendah dalam array sinyal
max_amplitude = np.max(y)
min_amplitude = np.min(y)

print(f'Sample Rate (fs): {sr} Hz')
print(f'Audio Duration: {duration_sec:.2f} seconds')
print(f'Total Samples: {len(y)} points')
print(f'Array Data Type: {y.dtype}')
print(f'Max Amplitude: {max_amplitude:.5f}')
print(f'Min Amplitude: {min_amplitude:.5f}')
```

```
Sample Rate (fs): 48000 Hz
Audio Duration: 12.41 seconds
Total Samples: 595596 points
Array Data Type: float32
Max Amplitude: 0.22369
Min Amplitude: -0.20789
```

2. 4D Visualization

2.1 Waveform (Amplitude - Time)

```
# inialisasi canvas lebar 14 tinggi 4
plt.figure(figsize=(14, 4))


# Menggambar fluktuasi Amplitude sinyal audio terhadap waktu
librosa.display.waveshow(y, sr=sr, color='blue', alpha=0.7)

# Memberikan judul deskriptif pada bagian atas plot Waveform
plt.title('1. Waveform: Silent Area (Noise Floor) vs Active Voiced Area')

plt.xlabel('Time (seconds)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)

plt.show()
```

1. Waveform: Silent Area (Noise Floor) vs Active Voiced Area




Di detik 0-0,4 dan 10,5 – 12,4 amplitudo hanya sekitar $\pm 0,01$ dan tidak nol. Itu noise floor dari kipas angin yang saya nyalakan disekitar mic . Saat membaca berita amplitudo naik sampai $\pm 0,22$ dengan pola amplitudo membesar ketika terucap kata dari pembicara. Karena amplitudo noise di gap antar kata tidak berubah, noise ini bisa di bilang bersifat statis.

2.2 FFT Spectrum (Aplitude - Frequency)

```
# transformasi dari Time Domain ke Frequency Domain (Fast Fourier Transform) via NumPy
yf = np.fft.fft(y)
# Membangun array sumbu frekuensi dan mengambil hanya setengah bagian pertama (frekuensi positif)
xf = np.fft.fftfreq(len(y), 1 / sr)[:len(y)//2]
# Mengekstrak nilai absolut (Magnitude murni) dari array bilangan kompleks hasil FFT
magnitude_positive = np.abs(yf[:len(y)//2])
# Mengonversi array Magnitude linier menjadi skala logaritmik decibel (dBFS) dengan batas matematis
magnitude_dbfs = 20 * np.log10(magnitude_positive / np.max(magnitude_positive) + 1e-10)

# Membuka figur kanvas baru untuk plot spektrum berukuran 12x6 inci
plt.figure(figsize=(12, 6))
# Menggambar garis spektrum warna merah yang memetakan frekuensi terhadap desibel
plt.plot(xf, magnitude_dbfs, color='red')
# Menambahkan judul spesifik terkait FFT Amplitude Spectrum
plt.title('2. FFT Amplitude Spectrum (Finding the Dominant Noise Frequency)')
# Memberi label pada sumbu horizontal dengan satuan Hertz
plt.xlabel('Frequency (Hz)')
# Memberi label pada sumbu vertikal dengan satuan dBFS
plt.ylabel('Magnitude (dBFS)')
# Membatasi tampilan plot maksimum pada batas Nyquist (sr/2) agar relevan
plt.xlim(0, sr/2)
# Mengaktifkan garis grid
plt.grid(True)
# Menampilkan plot FFT ke layar
plt.show()
```

2. FFT Amplitude Spectrum (Finding the Dominant Noise Frequency)



Energi paling besar ada di bawah ± 1 kHz, lalu turun melandai sekitar -60 s.d. -80 dB di atas 12 kHz. Puncak sepertinya berada di ± 500 Hz mungkin berasal dari suara + noise. Kalau untuk noise nya mungkin berada di sekitar ± 400 -500Hz

2.3 STFT Spectrogram (Time - Freq)


```
# Menghitung matriks STFT dan langsung mengonversi nilai Amplitude-nya menjadi skala decibel (dB)
stft_matrix_db = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(y)), ref=np.max)

# Menyiapkan area figur khusus untuk Spectrogram
plt.figure(figsize=(12, 6))
# Menggambar heatmap dari Spectrogram menggunakan colormap 'magma'
```

```

librosa.display.specshow(stft_matrix_db, sr=sr, x_axis='time', y_axis='hz', cmap='magma')
# Menambahkan panel color bar vertikal di kanan sebagai legenda intensitas dB
plt.colorbar(format="%+2.0f dB")
# Memberi judul instruksional untuk mencari garis horizontal konstan
plt.title('3. STFT Spectrogram (Detection of Constant Horizontal Static Noise Lines)')
# Menampilkan heatmap Spectrogram
plt.show()

```



Vokal terlihat sebagai pola terang di bawah 5 kHz yang berubah tiap waktu. Latar belakangnya berupa pita noise di frekuensi rendah yang tetap ada dari awal sampai akhir, termasuk di gap antar kata. Itu ciri noise statis.


2.4 Mel Spectrogram (Perceptual Scale)

```

# Mengekstrak daya Mel-spectrogram (128 frequency bands) dan mengonversinya ke decibel
mel_matrix_db = librosa.power_to_db(librosa.feature.melspectrogram(y=y, sr=sr, n_mels=128), ref=np.max)

# Menyiapkan kanvas untuk visualisasi skala Mel
plt.figure(figsize=(12, 6))
# Merender heatmap frekuensi skala Mel dengan colormap 'viridis'
librosa.display.specshow(mel_matrix_db, sr=sr, x_axis='time', y_axis='mel', cmap='viridis')
# Menambahkan color bar untuk informasi format decibel
plt.colorbar(format="%+2.0f dB")
# Menuliskan judul plot Mel-spectrogram untuk identifikasi harmonik
plt.title('4. Mel-Spectrogram (Human Vocal Harmonics Visualization on Mel Scale)')
# Menampilkan grafik keseluruhan
plt.show()

```



Skala Mel kira-kira linear di bawah 1 kHz dan logaritmik di atasnya, jadi area 0–1 kHz mendapat ruang lebih banyak.

3. Resampling & Aliasing

```

# target freq
TARGET_SR = 8000

decimation_factor = sr // TARGET_SR

```

```
# Naive Decimation
y_naive = y[::decimation_factor]
sr_naive = sr // decimation_factor
stft_naive_db = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(y_naive)), ref=np.max)

# Resampling Standar Berfilter
y_clean = librosa.resample(y, orig_sr=sr, target_sr=TARGET_SR)
stft_clean_db = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(y_clean)), ref=np.max)


# Menyimpan hasil
sf.write('audio_downsampled_naive.wav', y_naive, sr_naive)
sf.write('audio_downsampled_clean.wav', y_clean, TARGET_SR)
```

```
plt.figure(figsize=(14, 6))

# Plot Kiri (Aliasing)
plt.subplot(1, 2, 1)
librosa.display.specshow(stft_naive_db, sr=sr_naive, x_axis='time', y_axis='hz', cmap='magma')
plt.title('Naive Decimation (Aliasing/Foldover Visible)')
plt.colorbar(format="%+2.0f dB")

# Plot Kanan (Bebas Aliasing)
plt.subplot(1, 2, 2)
librosa.display.specshow(stft_clean_db, sr=TARGET_SR, x_axis='time', y_axis='hz', cmap='magma')
plt.title('Librosa Filtered Resampling (Aliasing-Free)')
plt.colorbar(format="%+2.0f dB")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Sampling rate diturunkan dari 48 kHz ke 8 kHz. Pada naive decimation `y[::6]` tidak ada filter, jadi komponen di atas 4 kHz folding ke rentang 0–4 kHz. Pada resampling berfilter, komponen itu dibuang sehingga terlihat gelap di dekat 4 kHz. Perbedaannya sedikit karena rekaman asli hanya punya sedikit suara di atas 4 kHz. Selisih terukur paling jelas di band 3,6–4 kHz (± 4 dB), sedangkan di bawahnya hampir sama. Artinya aliasing tetap terjadi, tapi dampaknya kecil.