C1 · La carte sonne-t-elle ?

Normal ou alarme ? Quelle règle ? Que faire ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. S'entraîner à lire une carte de contrôle et à choisir la bonne réaction.
Il vous faut. La page « La carte sonne-t-elle ? »

Je prédis, avant de commencer

Tous les points sont dans les limites. Peut-il quand même y avoir une alarme ?

À faire

1. Page web Ouvrir la page. Regarder les quatre démonstrations : procédé normal, 1 point hors limite, 7 points du même côté, 6 points qui montent.
2. Page web Série 1 : 10 cartes, aide-mémoire ouvert. En binôme, dire la règle et la réaction à voix haute **avant** de cliquer.
3. Page web Série 2 : 10 cartes, aide-mémoire fermé, chacun son tour.
4. Page web Essayer les trois « pièges » du menu.

	Série 1 (avec aide)	Série 2 (sans aide)
Points obtenus		
Règle que j'ai confondue		

J'observe, je décide

Q1. Complétez : 7 points du même côté de la ligne centrale → on _____.

Q2. Les limites de contrôle sont-elles les tolérances du plan ? D'où viennent-elles ?

Q3. Pourquoi ne faut-il rien régler quand aucune règle ne sonne ?

À retenir

Les limites de contrôle disent ce que la machine fait d'habitude. Les tolérances disent ce que le client accepte. Ce ne sont pas les mêmes lignes.

Ressources de la base : La carte sonne-t-elle ?.