

EVT-PRE-20 Rev D — чертёж и заказ жгутов / Harness drawing and order

Заказ / Order: 22 полных комплекта / complete sets · 30.09.2026 · DIO-HARNESS-SET-EVT-D

1. Состав заказа / Order scope

Жгут / Harness	Кол-во / Qty	Цепей / Circuits	Нарезка / Cut	Окончание А / End A	Окончание В / End B
H-MIC1...H-MIC4	88	6	275 ±5 мм	Molex 5040510601 + 5040520098	Molex 5040510601 + 5040520098
H-MAIN-PWR	22	12	440 ±5 мм	Molex 430251200	Molex 430251200
H-BAT-PWR	22	2	330 ±5 мм	TE 8-34114-1 M8	Molex 430250200 + 430300038

2. Обязательные правила / Mandatory rules

Собрать один полный первый комплект, зафиксировать высоту обжима и разрушающее усилие для каждого типа контакта, выполнить 100% проверку распайки, полярности, отсутствия межцепных коротких замыканий и сопротивления. Остальные 21 комплект выпускать после PASS первого комплекта. Build one complete first article, record crimp height and destructive pull for each terminal type, then perform 100% pin-to-pin, polarity, cross-short and resistance testing. Release the remaining 21 sets after first-article PASS.

Предел сопротивления: MIC и MAIN-PWR ≤0,15 Ом на проводник; BAT-PWR ≤0,10 Ом. Маркировать оба конца уникальным Harness_ID и обозначением стороны. Замена провода, контакта, корпуса, цвета или перестановка полостей допускается только по ECO. Resistance limit: MIC and MAIN-PWR ≤0.15 ohm per conductor; BAT-PWR ≤0.10 ohm. Label both ends with Harness_ID and end designation. Wire, terminal, housing, colour or cavity changes require an ECO.

В комплект поставки включить: протокол первого изделия, ведомость партий провода и контактов, применённую оснастку, результаты 100% теста и упаковочный лист. Delivery records: first-article report, wire/terminal lots, tooling identification, 100% test results and packing list.

3. MIC: распайка 24 цепей / 24-circuit pinout

ID	Откуда / From	Куда / To	Цепь / Net	Провод / Wire	Цвет / Colour	L, мм	Контакты / Terminals
MIC1-01	PCB-MAIN J_MIC1_MATING_5040510601:1	PCB-MIC1 J1_MATING_5040510601:1	1V8_MIC	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	RED	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC1-02	PCB-MAIN J_MIC1_MATING_5040510601:2	PCB-MIC1 J1_MATING_5040510601:2	GND	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	BLACK	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC1-03	PCB-MAIN J_MIC1_MATING_5040510601:3	PCB-MIC1 J1_MATING_5040510601:3	PDM_CLK	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	WHITE	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC1-04	PCB-MAIN J_MIC1_MATING_5040510601:4	PCB-MIC1 J1_MATING_5040510601:4	PDM_DATA1	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	BLUE	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC1-05	PCB-MAIN J_MIC1_MATING_5040510601:5	PCB-MIC1 J1_MATING_5040510601:5	MIC_WAKE1	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	VIOLET	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC1-06	PCB-MAIN J_MIC1_MATING_5040510601:6	PCB-MIC1 J1_MATING_5040510601:6	AAD_CFG	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	GREY	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC2-01	PCB-MAIN J_MIC2_MATING_5040510601:1	PCB-MIC2 J1_MATING_5040510601:1	1V8_MIC	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	RED	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC2-02	PCB-MAIN J_MIC2_MATING_5040510601:2	PCB-MIC2 J1_MATING_5040510601:2	GND	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	BLACK	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC2-03	PCB-MAIN J_MIC2_MATING_5040510601:3	PCB-MIC2 J1_MATING_5040510601:3	PDM_CLK	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	WHITE	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC2-04	PCB-MAIN J_MIC2_MATING_5040510601:4	PCB-MIC2 J1_MATING_5040510601:4	PDM_DATA2	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	YELLOW	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC2-05	PCB-MAIN J_MIC2_MATING_5040510601:5	PCB-MIC2 J1_MATING_5040510601:5	MIC_WAKE2	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	VIOLET	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC2-06	PCB-MAIN J_MIC2_MATING_5040510601:6	PCB-MIC2 J1_MATING_5040510601:6	AAD_CFG	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	GREY	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC3-01	PCB-MAIN J_MIC3_MATING_5040510601:1	PCB-MIC3 J1_MATING_5040510601:1	1V8_MIC	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	RED	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC3-02	PCB-MAIN J_MIC3_MATING_5040510601:2	PCB-MIC3 J1_MATING_5040510601:2	GND	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	BLACK	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC3-03	PCB-MAIN J_MIC3_MATING_5040510601:3	PCB-MIC3 J1_MATING_5040510601:3	PDM_CLK	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	WHITE	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC3-04	PCB-MAIN J_MIC3_MATING_5040510601:4	PCB-MIC3 J1_MATING_5040510601:4	PDM_DATA3	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	GREEN	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC3-05	PCB-MAIN J_MIC3_MATING_5040510601:5	PCB-MIC3 J1_MATING_5040510601:5	MIC_WAKE3	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	VIOLET	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC3-06	PCB-MAIN J_MIC3_MATING_5040510601:6	PCB-MIC3 J1_MATING_5040510601:6	AAD_CFG	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	GREY	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC4-01	PCB-MAIN J_MIC4_MATING_5040510601:1	PCB-MIC4 J1_MATING_5040510601:1	1V8_MIC	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	RED	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC4-02	PCB-MAIN J_MIC4_MATING_5040510601:2	PCB-MIC4 J1_MATING_5040510601:2	GND	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	BLACK	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC4-03	PCB-MAIN J_MIC4_MATING_5040510601:3	PCB-MIC4 J1_MATING_5040510601:3	PDM_CLK	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	WHITE	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC4-04	PCB-MAIN J_MIC4_MATING_5040510601:4	PCB-MIC4 J1_MATING_5040510601:4	PDM_DATA4	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	ORANGE	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC4-05	PCB-MAIN J_MIC4_MATING_5040510601:5	PCB-MIC4 J1_MATING_5040510601:5	MIC_WAKE4	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	VIOLET	275 ±5	5040520098 / 5040520098
MIC4-06	PCB-MAIN J_MIC4_MATING_5040510601:6	PCB-MIC4 J1_MATING_5040510601:6	AAD_CFG	AWG24_TE_55A0111-24_OD0P94MM	GREY	275 ±5	5040520098 / 5040520098

4. MAIN-PWR и BAT-PWR: распайка 14 цепей / 14-circuit pinout

ID	Откуда / From	Куда / To	Цепь / Net	Провод / Wire	Цвет / Colour	L, мм	Контакты / Terminals
PWR-01	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:1	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:1	3V8_MODEM	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	RED	440 ±5	430300038 / 430300038
PWR-02	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:2	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:2	GND_MODEM	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	BLACK	440 ±5	430300038 / 430300038
PWR-03	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:3	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:3	3V3_DIGITAL	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	ORANGE	440 ±5	430300038 / 430300038
PWR-04	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:4	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:4	GND_DIGITAL	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	BLACK_WHITE	440 ±5	430300038 / 430300038
PWR-05	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:5	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:5	1V8_MIC	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	BROWN	440 ±5	430300038 / 430300038
PWR-06	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:6	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:6	GND_MIC	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	BLACK_BLUE	440 ±5	430300038 / 430300038
PWR-07	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:7	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:7	PWR_GOOD	AWG22_ALPHA_3051_OD1P575MM	WHITE	440 ±5	430300001 / 430300001
PWR-08	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:8	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:8	FAULT	AWG22_ALPHA_3051_OD1P575MM	YELLOW	440 ±5	430300001 / 430300001
PWR-09	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:9	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:9	EN_MODEM	AWG22_ALPHA_3051_OD1P575MM	GREEN	440 ±5	430300001 / 430300001
PWR-10	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:10	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:10	EN_AUX	AWG22_ALPHA_3051_OD1P575MM	BLUE	440 ±5	430300001 / 430300001
PWR-11	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:11	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:11	I2C2_SCL	AWG22_ALPHA_3051_OD1P575MM	VIOLET	440 ±5	430300001 / 430300001
PWR-12	PCB-PWR J_MAIN_PWR_MATING_430251200:12	PCB-MAIN J_PWR_MATING_430251200:12	I2C2_SDA	AWG22_ALPHA_3051_OD1P575MM	GREY	440 ±5	430300001 / 430300001
BAT-01	SYSTEM-BAT1 RELION_RB40_M8_POSITIVE:+	PCB-PWR J_PWR_IN_MATING_430250200:1	VBAT_PLUS	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	RED	330 ±5	TE_8-34114-1_M8 / 430300038
BAT-02	SYSTEM-BAT1 RELION_RB40_M8_NEGATIVE:-	PCB-PWR J_PWR_IN_MATING_430250200:2	VBAT_MINUS	AWG18_TE_55A0111-18_OD1P52MM	BLACK	330 ±5	TE_8-34114-1_M8 / 430300038

После сборки станции проверить установленную трассу, разгрузку натяжения, PDM/AAD, I²C 100 кГц, падение напряжения и нагрев. After station assembly verify installed routing, strain relief, PDM/AAD, 100 kHz I²C, voltage drop and temperature rise.