# 明月设计实验室【实验室】模拟测试

单项选择题(共30题,每题2分,共60分)

姓名： 成绩： 0分

## 单项选择

1. 题目编号:2025-12-10-CS-Lab-Basic 题型:一级题型 时间:2025-12-10 10:00:00 编辑 删除

执行下面程序段后,printf(_____)的输出结果是【填空题-1】

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=1,
    b=2,
    c=3,
    d=4,
    e=5,
    f=6,
    g=7;
    printf("%d",
    a<b?a:b<c?b:c<d?c:d<e?d:e<f?e:f<g?f:g);
    return 0;
}
```

填空结果是多少？【填空题-1】

2. 题目编号:2025-12-10-CS-Lab-Basic 题型:一级题型 时间:2025-12-10 10:00:00 编辑 删除

程序如下：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a=1,b=2,c=3,d=4,e=5,f=6,g=7;
    printf("%d",
    a<b?a:b<c?b:c<d?c:d<e?d:e<f?e:f<g?f:g);
    return 0;
}
```

填空结果是多少？【填空题-1】

3. 题目编号:2025-12-10-CS-Lab-Basic 题型:一级题型 时间:2025-12-10 10:00:00 编辑 删除

下面程序的运行结果是_____。【填空题-1】(填数字)

```
#include<stdio.h>
int f(int a,int b)
{
    int c;
    c=a+b;
    if(c>50)
    printf("%d",b);
    else if(c>40)
    printf("%d",a);
    else if(c>30)
    printf("%d",c);
    else
    printf("%d",a*b);
    return(c);
}
int main()
{
    int x=15,y=40,z=10,s,t,p;
    s=f(x,y);
    t=f(s,z);
    p=f(t,x);
    printf("%d\n",p);
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是_____。【填空题-1】(填数字)

4. 题目编号:2025-12-10-CS-Lab-Basic 题型:一级题型 时间:2025-12-10 10:00:00 编辑 删除

```
#include <stdio.h>
int a=5;
int b=6;
int add()
{
    int c;
    c=a+b;
    a=b;
    b=c;
    return c;
}
int main()
{
    int c=0,i=0,a=4,b=5;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        int a=3,b=4;
        int c=add();
        printf("%d,%d,%d,",a,b,c);
    }
    return 0;
}
```

程序运行后，输出结果是多少？【填空题-1】

5. 题目编号:2025-12-10-CS-Lab-Basic 题型:一级题型 时间:2025-12-10 10:00:00 编辑 删除

执行下面程序段后,printf(_____)的输出结果是【填空题-1】

```
#define N 3
int a[N];
int i=0;
int *p=a;
int *q=a;
int *r=a;
int *s=a;
int *t=a;
int *u=a;
int *v=a;
int *w=a;
int *x=a;
int *y=a;
int *z=a;
int *m=a;
int *n=a;
int *o
```