

1 heater commissioning

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 이 전이는 실제 장치의 물리 단계에 적용한다. 앞 단계의 서명·측정 증거와 해당 단계의 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 문서 작성·호스트 테스트·시뮬레이션의 진행이나 완료를 승인하는 절차는 아니다.

1.2 절차

1.3 입력

빈 metal hot path, 모든 motor disable, grounded shield, T1-T5 reference probe, 독립 thermal cutoff, 원격 stop.

1.4 방법

TC open과 permission-open을 먼저 시험하고 zone별 저출력 step으로 channel mapping/온도 상승을 확인한다. PLA 목표 180/195/205/200 °C, PET 245/260/270/265 °C는 별도 ramp로 수행한다.

1.5 증거

Zone별 command/온도 250 ms log, reference-probe 비교, cutoff 개방 trace, hot-zone travel 측정.

1.6 수치 합격기준

TC mapping 오류 0건; valid range -20-300 °C; 120 s 가열 명령에서 최소 +4 °C 아니면 fault; command-off 60 s 동안 +8 °C면 fault; software overtemperature 285 °C 이전 차단; cold axial travel ≥ 1.50 mm.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀