

1 dry run

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 이 전이는 실제 장치의 물리 단계에 적용한다. 앞 단계의 서명·측정 증거와 해당 단계의 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 문서 작성·호스트 테스트·시뮬레이션의 진행이나 완료를 승인하는 절차는 아니다.

1.2 절차

1.3 입력

원료 없음, heater fuse 제거, guard 장착, tach/current 계측, branch별 별도 승인.

1.4 방법

Fan → puller/spooler/traverse → FD-MET feeder → screw → guarded shredder 순으로 한 branch씩 구동한다. 방향·fault pin·tach-loss·limit·E-stop을 강제한다.

1.5 증거

명령/실측 RPM·전류·방향 표, fault/limit/E-stop timestamp log, 복전·재기동 video.

1.6 수치 합격기준

명령 반대 회전 0건; feeder 5 A, puller/spooler 각 5 A design envelope 이내; tach-loss 또는 driver fault 뒤 다음 supervisor cycle에서 command 0; traverse usable width 68 mm와 2 mm home backoff; 자동재기동 0건.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀