

№ байта	данные	
0	0xB5 (маркер)	
1	Байт управления	
2	0x00	зарезервировано
3	0x00	зарезервировано
4	Контрольная сумма	

В ответ прибор возвращает 0xB5

Байт управления

BIT#	Значение	Название	Pin#
0	резервный		
1	Поджиг лампы		
2	VALVE#3	Zero/Measure	X10:3
3	SELF-TEST CELL (1-ON, 0-OFF)		
4	VALVE#2	Calibration/Measure	X10:4
5	VALVE#1	Total/Elemental	X10:5
6	RELAY#1	Пока не используется (0)	
7	RELAY#2	Пока не используется (0)	

Прочие команды управления

Посылка в МК	Действие	Ответ МК
F5 5F 5F	Ресет МК	F5 F5
CA 0F 0F	Включить передачу пакетов A5	CA CA