

2222 中国铁塔视联平台开放接口 API 规范

(试行稿 1111)

2022 年 04 月
中国铁塔股份有限公司

修订记录

版本	修改内容	修改日期	修改人
V1.0	初始版本	2021-09-08	铁塔平台创新中心
V1.1	新增增加预置点、删除预置点、修改预置点、查询预置点列表、转至预置点、3D 定位、抓图等接口	2021-11-18	铁塔平台创新中心
V1.1	修改告警推送报文	2023-02-01	铁塔平台创新中心

目录

1. 前言.....	7
2. 协议说明.....	7
2.1. 名词定义.....	7
2.2. HTTP 协议.....	8
2.3. 报文描述.....	8
3. 格式定义.....	8
3.1. 接口鉴权认证.....	8
3.1.1. 签名认证.....	8
3.2. 通用请求.....	10
3.2.1. 请求头参数.....	10
3.3. 通用响应.....	11
3.3.1. 响应头信息.....	11
3.3.2. 响应内容信息.....	11
3.4. HTTP 请求示例.....	12
3.5. HTTP 成功响应示例.....	12
3.6. HTTP 失败响应示例.....	13
4. 监控服务接口定义.....	14
4.1. 获取通道的录像回放流 URL 地址.....	14
4.1.1. 请求头参数 (Header).....	14
4.1.2. 请求路径入参 (Path).....	14
4.1.3. 请求内容 (Body).....	14
4.1.4. 请求示例.....	15
4.1.5. 响应内容 (Body).....	15
4.1.6. 响应示例.....	15
4.2. 查询通道的录像列表.....	16
4.2.1. 请求路径入参 (Path).....	16
4.2.2. 请求参数 (Query String).....	16
4.2.3. 请求内容 (Body).....	16
4.2.4. 请求示例.....	17
4.2.5. 响应内容 (Body).....	17
4.2.6. 响应示例.....	18
4.3. 获取通道实时流 URL 地址.....	19
4.3.1. 请求头参数 (Header).....	19
4.3.2. 请求路径入参 (Path).....	20
4.3.3. 请求内容 (Body).....	20

4.3.4.	请求示例.....	20
4.3.5.	响应内容 (Body).....	21
4.3.6.	响应示例.....	21
4.4.	获取/释放云台控制权.....	21
4.4.1.	请求路径入参 (Path).....	22
4.4.2.	请求参数 (Query String).....	22
4.4.3.	请求内容 (Body).....	22
4.4.4.	请求 Body 示例.....	22
4.4.5.	响应内容 (Body).....	23
4.4.6.	响应示例 (加锁成功).....	24
4.4.7.	响应示例 (加锁失败).....	24
4.4.8.	响应示例 (释放锁成功).....	25
4.5.	开始/结束云台转动.....	25
4.5.1.	请求头参数 (Query String).....	25
4.5.2.	请求路径入参 (Path).....	26
4.5.3.	请求内容 (Body).....	26
4.5.4.	请求 Body 示例.....	26
4.5.5.	响应内容 (Body).....	26
4.5.6.	响应示例.....	26
4.6.	开始/结束聚焦 (focus)/缩放 (zoom).....	27
4.6.1.	请求头参数 (Query String).....	27
4.6.2.	请求路径入参 (Path).....	27
4.6.3.	请求内容 (Body).....	27
4.6.4.	请求 Body 示例.....	28
4.6.5.	响应内容 (Body).....	28
4.6.6.	响应示例.....	28
4.7.	增加预置点.....	28
4.7.1.	请求路径入参 (Path).....	29
4.7.2.	请求参数 (Query String).....	29
4.7.3.	请求内容 (Body).....	29
4.7.4.	请求 Body 示例.....	29
4.7.5.	响应内容 (Body).....	29
4.7.6.	响应示例.....	30
4.8.	删除预置点.....	30
4.8.1.	请求路径入参 (Path).....	31
4.8.2.	请求参数 (Query String).....	31
4.8.3.	请求内容 (Body).....	31
4.8.4.	请求 Body 示例.....	31
4.8.5.	响应内容 (Body).....	31
4.8.6.	响应示例.....	31

4.9.	修改预置点.....	32
4.9.1.	请求路径入参(Path).....	32
4.9.2.	请求参数(Query String)	32
4.9.3.	请求内容(Body).....	32
4.9.4.	请求 Body 示例.....	32
4.9.5.	响应内容(Body).....	33
4.9.6.	响应示例.....	33
4.10.	查询预置点列表.....	33
4.10.1.	请求路径入参(Path).....	34
4.10.2.	请求参数(Query String).....	34
4.10.3.	请求 Body 示例.....	34
4.10.4.	响应内容(Body).....	34
4.10.5.	响应示例.....	34
4.11.	转到预置点.....	35
4.11.1.	请求路径参数(Path).....	36
4.11.2.	请求头参数.....	36
4.11.3.	请求内容(Body).....	36
4.11.4.	请求示例.....	37
4.11.5.	响应内容(Body).....	37
4.11.6.	响应示例.....	37
4.12.	3D 定位.....	37
4.12.1.	请求路径参数(Path).....	38
4.12.2.	请求参数(Query String).....	38
4.12.3.	请求内容(Body).....	38
4.12.4.	请求示例.....	39
4.12.5.	响应内容(Body).....	39
4.12.6.	响应示例.....	39
4.13.	抓图.....	40
4.13.1.	请求路径入参(Path).....	40
4.13.2.	请求参数(Query String).....	40
4.13.3.	请求内容(Body).....	40
4.13.4.	请求 Body 示例.....	41
4.13.5.	响应内容(Body).....	41
4.13.6.	响应示例.....	41
4.14.	查询 PTZ 位置.....	41
4.14.1.	请求路径入参(Path).....	42
4.14.2.	请求参数(Query String).....	42
4.14.3.	请求内容(Body).....	42
4.14.4.	请求 Body 示例.....	42
4.14.5.	响应内容(Body).....	42

4.14.6.	响应示例.....	43
4.15.	转到指定 PTZ 位置.....	43
4.15.1.	请求路径入参(Path).....	44
4.15.2.	请求内容(Body).....	44
4.15.3.	请求 Body 示例.....	44
4.15.4.	响应内容(Body).....	44
4.15.5.	响应示例.....	45
4.16.	订购信息推送.....	45
4.16.1.	请求路径入参(Path).....	46
4.16.2.	请求参数(Query String).....	46
4.16.3.	请求内容(Body).....	46
4.16.4.	请求 Body 示例.....	50
4.16.5.	响应内容(Body).....	52
4.16.6.	响应示例.....	53
4.17.	设备在离线状态推送.....	53
4.17.1.	请求路径入参(Path).....	53
4.17.2.	请求参数(Query String).....	53
4.17.3.	请求内容(Body).....	54
4.17.4.	请求 Body 示例.....	54
4.17.5.	响应内容(Body).....	55
4.17.6.	响应示例.....	55
4.18.	事件告警消息推送.....	55
4.18.1.	请求路径入参(Path).....	55
4.18.2.	请求参数(Query String).....	55
4.18.3.	请求 Body 示例.....	58
4.18.4.	响应内容(Body).....	61
4.18.5.	响应示例.....	61
4.19.	开启/关闭灯/雨刷/透雾.....	61
4.19.1.	请求头参数(Header).....	61
4.19.2.	请求路径参数(Path).....	61
4.19.3.	请求参数(Query String).....	61
4.19.4.	请求内容(Body).....	62
4.19.5.	请求示例.....	62
4.19.6.	响应内容(Body).....	62
4.19.7.	响应示例.....	62
5.	监控服务通用内容.....	63
5.1.	云台命令类型值.....	63
5.2.	HTTP 状态码.....	64
5.3.	数据推送类型.....	64
5.4.	错误码.....	64

5.5.	接口响应规则.....	65
5.6.	告警类型.....	66
5.7.	扩展字段说明.....	66

1. 前言

本文档是中国铁塔视联平台开放 API 标准接口规范，主要用于中国铁塔视联平台面向第三方平台的应用程序接口对接。

第三方平台需要遵守本接口规范，通过中国铁塔视联平台提供的服务网关，获得授权后调用中国铁塔视联平台开放服务接口 API。

本文档也同时作为指导中国铁塔视联平台和第三方平台的集成开发的依据。

最终解释权归中国铁塔股份有限公司所有。

2. 协议说明

接口统一使用标准的 RESTful 风格。

2.1. 名词定义

名词	定义
URL	统一资源定位器（Uniform Resource Locator），用于在互联网上给每一信息资源指定统一的地址。URL 地址由部分组成：协议（scheme）、主机（host）、端口（port）、路径（path）、查询（query）、锚点（fragment），其完整结构为：scheme://host:port/path?query#fragment 。
请求路径参数 (Path Parameter)	URL 地址的路径（path）中的一部分字符串，通常用于指定资源标识等。例如：https://.towervideo.cn/monitor/pictures/123/1.jpg，其中“123”部分即为请求路径参数，在下文中的 API 请求 URL 定义中，一般以花括号形式标记参数和名称，用于与 URL 地址中的相应参数内容匹配，如：https://.towervideo.cn/monitor/pictures/{user_id}/1.jpg，其中 {user_id} 为请求路径参数“user_id”，匹配上面例子中的“123”。
请求头参数 (Request Header)	HTTPS 协议请求的报文头（header），用于传递通用的业务数据内容。
请求内容 (Request Body)	HTTPS 协议请求的正文（Body），用于传递具体的业务请求或数据内容。
状态码 (HTTP Status)	HTTPS 协议中，通用状态码（status）来标识请求是否成功，通常状态码小于 400（<400）表示成功，大于或等于 400（≥400）表示失败。
响应头参数 (Response Header)	HTTPS 协议请求的报文头（header），用于传递通用的业务数据内容。
响应内容 (Request Body)	HTTPS 协议请求的正文（Body），用于传递具体的业务数据内容。

2.2. HTTP 协议

1、本协议基于 HTTPS 协议，消息格式统一采用 JSON 标准，字符编码采用 UTF-8 格式，请求头参数中的 Content-Type 和 Accept 参数取值为：application/json; charset=utf-8;

2、为了简化接口调用，本协议结合使用普通 GET/POST 请求方式制定接口规范，GET 请求 Get 方式只允许用于资源下载请求使用，如：视频、图片下载请求等，其它请求统一采用 POST 方式；

3、第三方平台采用签名认证的方式进行调用，以及回调签名验证；

4、第三方平台应采用 HTTPS 协议进行接口调用和回调。

2.3. 报文描述

全局字段使用说明：所有接口协议内声明的字段，字段名均要求为必填。其中：【必填】字段标为 N 时，含义为非必填，即字段名 key 为必传，值 value 可以为空值；【必填】字段标为 Y 时，含义为必填，即字段名 key 为必传，值 value 为必传；

3. 格式定义

3.1. 接口鉴权认证

3.1.1. 签名认证

认证 demo 代码示例：



采用 AK/SK 认证方式，通过 AppKey 和 SecretKey 进行加密形成认证签名。其中，AppKey 用于标示用户身份，SecretKey 是密钥加密认证字符串必须是私密的。调用方对认证签名所需要的信息包括：URL 的 Path 部分、X-AppKey、X-MsgId、X-RequestTime、X-CustomerCode、X-UserCode 六部分进行哈希运算（使用 hmacSha1 算法），得到认证签名结果字符串在请求时放到 Request Header 中的 X-Signature 字段内，实现进行身份认证。

铁塔视联平台收到请求后，先对 X-RequestTime 值进行校验，当前时间与 X-RequestTime 值时间差不能大于 5min。然后同时需要按上述同样方式，使用 URL 的 Path 部分、X-AppKey、X-MsgId、X-RequestTime、X-CustomerCode、X-UserCode 六部分进行哈希运算（使用 hmacSha1 算法）得到认证字符串与报文中的 X-Signature 值进行比较，若一致则认证通过，否则认证失败。

AppKey 和 SecretKey 具有有效期管理。其中 SecretKey 可以定期更新，调用方可在铁

塔视联平台开发者视图中自行申请和查看；AppKey 有效期与调用方商务条约有效期绑定，商务条约到期时，AppKey 自动失效，失效后调用请求将认证失败，拒绝访问。

认证报文格式如下：

Header 名称	是否必选	内容
X-AppKey	Y	AppKey 的值
X-Signature	Y	请求签名计算值。

签名算法说明：

签名字符串 = URL 的 Path 部分+ X-AppKey + X-MsgId + X-RequestTime + X-CustomerCode（如果有）+ X-UserCode（如果有）。

签名值（即 X-Signature） = HmacShal(ToUpper(签名字符串), SecretKey)

举例：

URL 为：https://sl.chinatarcom.cn:9995/v1/common/getRegions

AppKey：892113432

SecretKey：FB88B679D7754D24B527B6744A2D0D77

HEADER 为：

X-MsgId：730D7BBAF1914E8BA60E9C922D58A8C8

X-RequestTime：2021-04-27 12:36:20

X-CustomerCode：5667A9DD9990497AA9E6D655FAC573B5

则签名串为：

/v1/common/getRegions892113432730D7BBAF1914E8BA60E9C922D58A8C82021-04-27
12:36:205667A9DD9990497AA9E6D655FAC573B5

转为大写后为：

/V1/COMMON/GETREGIONS892113432730D7BBAF1914E8BA60E9C922D58A8C82021-04-27
12:36:205667A9DD9990497AA9E6D655FAC573B5

并使用 SecretKey 进行 HmacShal 计算，得到签名值：

8d07d927908c5e7c2638c45952cde8a6ed9e9d19

最终请求示例：

POST /v1/common/getRegions HTTP/1.1

Host: api.chinatarcom.cn

User-Agent: curl/7.64.1

Accept: Application/json;charset=utf-8

Content-Type: Application/json;charset=utf-8

X-MsgId: 730D7BBAF1914E8BA60E9C922D58A8C8

X-RequestTime: 2021-04-27 12:36:20

```
X-AppKey: 892113432

X-CustomerCode: 5667A9DD9990497AA9E6D655FAC573B5

X-UserCode: s345667A9DD9990497AA9E6D655FAC57

X-Signature: 8d07d927908c5e7c2638c45952cde8a6ed9e9d19

Content-Length: 99

{
  "action": 1,
  "direction": 3,
  "speed": 1,
  ...
}
```

3.2. 通用请求

3.2.1. 请求头参数

Header 名称	必填	类型	示例	描述
X-MsgId	Y	string[1, 32]	C0D60C3219ED4DFBAFA1E030131D1367	请求时需传入的唯一请求消息编码，一般为 32 位 UUID。
X-RequestTime	Y	string[1, 32]	2020-09-10 11:20:00	请求时间，格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
X-AppCode	Y	string[1, 32]	JGJS-JN001	第三方应用平台版本编码（由铁塔视联平台统一分配）
X-CustomerCode	Y	string[1, 32]	5667A9DD9990497AA9E6D655FAC573B5	请求的客户唯一编码，用于鉴权
X-UserCode	Y	string[1, 32]		请求的用户唯一编码(暂时由视联平台定义分配)，用于鉴权
X-OrderCode	Y	varchar(32)	D60C3219ED4DFBAFA1E030	订购关系编码，用于鉴权，客户请求时为必填项

以下请求头字段需要在调用 5.4、5.5、5.10、5.14 接口时需要传入，由第三方平台调用 5.4 接口获取 token 后负责传入该参数：

Header 名称	是否必填	类型	示例	字段说明
X-Token	Y	varchar(64)	40a657ac81e1209a6d14ac4e79ef684e	云台控制令牌

3.3. 通用响应

3.3.1. 响应头信息

Header 名称	必填	类型	示例	描述
X-MsgId	Y	string[1, 32]	COD60C3219ED4DFBAFA1E030131D1367	返回时带上请求消息编码。
X-ResponseTime	Y	string[1, 32]	2020-09-10 11:20:00	响应时间，格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

3.3.2. 响应内容信息

序号	中文名称	元素名称	必填	类型	描述
1	返回编码	returnCode	Y	string[1, 16]	请求成功：0000 请求失败：8888 具体规则详见 6.5接口响应规则
2	返回信息	returnMsg	Y	string[1, 256]	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	string[1, 16]	retureCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 6.4错误：引用源未找到
4	错误消息	errorMsg	N	string[1, 256]	retureCode 为 8888 时必须写明错误信息详见 6.4错误：引用源未找到
5	业务信息	data	N	Object	返回结果

3.4. HTTP 请求示例

```
POST /v1/common/getRegions https/1.1
Host: api.chinatower.cn
User-Agent: curl/7.64.1
Accept: Application/json;charset=utf-8
Content-Type: Application/json;charset=utf-8
X-MsgId: 730D7BBAF1914E8BA60E9C922D58A8C8
X-RequestTime: 2021-04-27 12:36:20
X-AppKey: 892113432
```

```
X-CustomerCode: 5667A9DD9990497AA9E6D655FAC573B5
X-UserCode: s345667A9DD9990497AA9E6D655FAC57
X-Signature: 8d07d927908c5e7c2638c45952cde8a6ed9e9d19
Content-Length: 99
{
  "action": 1,
  "direction": 3,
  "speed": 1.5,
  ...
}
```

3.5. HTTP 成功响应示例

```
https/1.1 200 OK
Date: Fri, 16 Apr 2021 02:21:17 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
X-MsgId: 730D7BBAF1914E8BA60E9C922D58A8C8
X-ResponseTime: 2021-04-16 10:21:17
Content-Length: 318

{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "OK",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

3.6. HTTP 失败响应示例

```
https/1.1 400 Bad Request
Date: Fri, 16 Apr 2021 02:21:17 GMT
```

Content-Type: application/json;charset=utf-8

Access-Control-Allow-Origin: *

Access-Control-Allow-Credentials: true

X-MsgId: 730D7BBAF1914E8BA60E9C922D58A8C8

X-ResponseTime: 2021-04-16 10:21:17

Content-Length: 318

```
{  
  "returnCode": "8888",  
  "returnMsg": "Error",  
  "errorCode": "1001",  
  "errorMsg": "参数错误",  
  "data": {}  
}
```

4. 监控服务接口定义

4.1. 获取通道的录像回放流 URL 地址

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/getVideoPlaybackUrl
请求类型	post
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
接口描述	获取通道的录像回放流 URL 地址

4.1.1. 请求头参数(Header)

字段描述	字段名称	类型	内容示例	描述
流 UUID	X-StreamUuid	string[1, 32]	40288d8e60674d82016175292cc266f7	录像视频流的唯一编码
插件 id	X-PlugId	string[1, 32]	40288d8e60674d82016175292cc266f7	播放插件唯一标识

4.1.2. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	描述
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.1.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	必填	类型	描述
1	开始时间	startTime	Y	string[1, 32]	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2	结束时间	endTime	Y	string[1, 32]	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	协议类型	protocolType	Y	string[1, 16]	1-rtsp; 2-rtmp; 3-hls; 4-http-flv; 5-wss; 6-铁塔私协

4.1.4. 请求示例

```
{
```

```
"protocolType": "1",
"startTime": "2021-04-01 12:00:00",
"endTime": "2021-04-01 12:00:00"
}
```

4.1.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节及 data 内容定义：

序号	字段描述	字段名称	必填	类型	描述
1	录像流 url 地址	streamUrl	Y	string[1,256]	录像流 url 地址（公网地址）
2	视频流 UUID	streamUuid	Y	string[1,32]	本次请求录像流 ID

4.1.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {
    "streamUuid": "1234567890956789uytrewqerty23",
    "streamUrl": "rtsp://xxx.xx.x.xxx:7070/vod/12421SSxxxxxx"
  }
}
```

4.2. 查询通道的录像列表

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/queryVideoList
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	queryVideoList
接口描述	查询通道的录像列表

4.2.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.2.2. 请求参数(Query String)

无

4.2.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	当前页数	currentPage	N	int	查询起始行
2	一页条数	pageSize	N	int	一页条数
3	存储类型	storageType	Y	int	0-前端存储; 1-中心存储
4	录像类型	recordType	Y	int	录像类型: 0-普通录像, 1-报警录像, 2-全部查询
5	开始时间	startTime	Y	varchar(32)	开始时间(格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
6	结束时间	endTime	Y	varchar(32)	结束时间(格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

4.2.4. 请求示例

```
{
  "pageSize":1,
  "currentPage":1,
  "storageType":1,
  "recordType":1,
  "startTime":"2021-04-01 12:00:00",
  "endTime":"2021-04-01 13:00:00"
}
```

4.2.5. 响应内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功：0000 请求失败：8888 具体规则详见 7.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	returnCode 为 8888 时必须 写明错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	returnCode 为 8888 时必须 写明错误代码详见 5.1.5 章节
5	返回信息	data	N	Object[]	返回查询结果列表

data 列表定义：

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	总页数	totalPage	N	int	总页数
2	当前查询数量	totalNum	N	int	当前查询数量
3	文件列表	videos	Y	Object[]	文件列表

videos 对象：

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	文件名称	fileName	Y	varchar(64)	文件名称
2	开始时间	startTime	Y	varchar(32)	开始时间(格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
3	结束时间	endTime	Y	varchar(32)	结束时间(格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
4	录像类型	recordType	Y	int	0-普通录像；1-报警录像；
7	文件唯一编码	fileCode	Y	varchar(64)	唯一编码
8	图片缩略图	fileImageUrl	Y	varchar(256)	图片路径 url（公网）， storageType=1 中心存储方式时必填

4.2.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
```

```

    "errorMsg": "",
    "data": {
      "totalPage":1,
      "totalNum":3,
      "videos":[
        {
          "fileName":"/00/N01092926",
          "startTime":"2020-09-14 09:29:26",
          "endTime":"2020-09-14 09:29:26",
          "recordType":0,
          "fileCode":"fererefegege6891",
          "fileImageUrl":"https://v2/data1/image/2.jpg"
        },
        {
          "fileName":"00/N01103004",
          "startTime":"2020-09-14 09:29:26",
          "endTime":"2020-09-14 09:29:26",
          "recordType":0,
          "fileCode":"fererefegege1111",
          "fileImageUrl":" https://v2/data1/image/3.jpg"
        }
      ]
    }
  }
}
```

4.3. 获取通道实时流 URL 地址

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/getVideoRealtimeUrl
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
接口描述	获取通道实时放流 URL 地址

4.3.1. 请求头参数(Header)

字段描述	字段名称	类型	内容示例	描述
------	------	----	------	----

流 UUID	X-StreamUuid	varchar(32)	40288d8e60674d82016175292cc266f7	视频流的唯一编码，用于对流进中断/限制带宽等操作
插件 id	X-PlugId	varchar(32)	40288d8e60674d82016175292cc266f7	播放插件唯一标识，由插件生成 32 位 uuid；当 protocolType=6 时，即使用铁塔私协获取 url，需集成铁塔播放插件(详见插件对接说明)，此项必填；其他类型值时空；

4.3.2. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	描述
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.3.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	必填	类型	描述
1	码流类型	streamType	Y	string[1,16]	1-主码流；2-子码流
2	协议类型	protocolType	Y	string[1,16]	1-rtsp;2-rtmp;3-hls;4-http-flv;5-ws;6-铁塔私协;7-https-hls;8-https-flv;9-wss
3	网域类型	netType	Y	string[1,16]	拉流 url 的网域类型：1-公网(默认值为 1)；0-局域内网;2-域名

4.3.4. 请求示例

```
{
    "streamType": "1",
    "protocolType": "6",
    "netType": "1"
}
```

4.3.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节及 data 内容定义：

序号	字段描述	字段名称	必填	类型	描述
1	实时视频流 url 地址	streamUrl	Y	string[1,256]	当 netType=1 或 netType 不传为 null 时，返回流媒体服务所在下沉节点的公网地址； 当 netType=0 时，返回流媒体服务所在下沉节点的局域网内网地址； 当 protocolType=6 时，返回 streamUrl+X-PlugId 加密后的字符串；其他协议类型正常返回 streamUrl，保持现有方式不变；
2	实时视频流 ID	streamUuid	Y	string[1,32]	本次请求视频流 ID，与 X-StreamUuid 对应

4.3.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {
    "streamUuid": "1234567890956789uytrewqerty23",
    "streamUrl": "rtsp://xxx.xx.x.xxx:7070/vod/12421SSxxxxxx"
  }
}
```

4.4. 获取/释放云台控制权

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/monitor/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/ptz/{controlType}/doLockOrReleasePtz
请求类型	POST
消费方	网关平台
服务方	基础子平台
服务编码	SERVICE_TYPE_PLAT_01

服务名称	doLockOrReleasePtz
接口描述	运营管理员锁定云台控制； controlType 取值：0-获取控制权； 1-释放控制权；

4.4.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	描述
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001180000355	通道编码

4.4.2. 请求头参数（Query String）

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	待释放控制权对应的令牌	X-Token	N	varchar(32)	当释放控制权时为必填
2	请求时长	X-Duration	N	varchar(32)	当获取控制权时为必填，单位秒
3	申请锁用户	X-UserCode	N	varchar(32)	申请锁的当前用户
4	申请锁用户级别	X-level	N	varchar(32)	当前用户的优先级，数字越大，优先级越高，优先级高的会抢占锁
5	申请锁用户组织	X-deptCode	N	varchar(32)	申请锁用户的归属组织

4.4.3. 请求内容（Body）

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	有效时长	duration	N	int	当获取控制权时为必填，单位秒
2	待释放控制权对应的令牌	token	N	varchar(32)	当释放控制权时为必填

4.4.4. 请求 Body 示例

```
{
  "duration":100,
  "token": "",
}
```

4.4.5. 响应内容（Body）

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功：0000 请求失败：8888 具体规则详见 5.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	returnCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	returnCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
5	业务信息	data	N	Object	返回查询结果列表

data 列表定义：

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	获取锁标志	lock	Y	int	是否成功获取锁，1-获取锁； 0-没获取到锁
2	请求令牌	token	Y	varchar(32)	获取云台控制权后，基础平台 返回的令牌 token
3	等待时长	waitDuration	N	int	请求令牌不成功时为必填，单 位为秒
4	可用时间	duration	N	int	返回锁定成功后可使用的时 长，单位：秒（成功时） 网关自身进行逻辑控制
5	排队位次	queue	N	int	排队位次，例如 3 代表着排在 第 3 位，前面有 2 人在排队等 候。 网关自身进行逻辑控制
6	排队时间	wait	N	int	以当前最长时间来预估排队时 间，单位：秒。 网关自身进行逻辑控制
	申请锁租户	currentExecuteCustomerCode	N	varchar(32)	申请锁的当前租户
7	申请锁用户	currentExecuteUserCode	N	varchar(32)	申请锁的当前用户
8	申请锁用户级别	level	N	varchar(32)	当前用户的优先级，数字越 大，优先级越高，优先级高的 会抢占锁
9	申请锁用户组织	deptCode	N	varchar(32)	申请锁用户的归属组织

4.4.6. 响应示例（加锁成功）

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {
    "lock": 1
    "token": "sddfssfffsfxsdvvadq",
    "waitDuration": ,
    "duration": "100",
    "queue": "0",
    "wait": "0",
    "currentExecuteCustomerCode": "77678678678",
    "currentExecuteUserCode": "1111",
    "level": ,
    "deptCode": ""
  }
}
```

4.4.7. 响应示例（加锁失败）

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {
    "lock": 0
    "token": "",
    "waitDuration": "100",
    "duration": "0",
    "queue": "0",
    "wait": "0",
    "currentExecuteCustomerCode": "77678678678",
    "currentExecuteUserCode": "1111",
    "level": ,
    "deptCode": ""
  }
}
```

```
}  
}
```

4.4.8. 响应示例（释放锁成功）

```
{  
  "returnCode": "0000",  
  "returnMsg": "ok",  
  "errorCode": "",  
  "errorMsg": "",  
  "data": {  
    "token": "",  
    "waitDuration": "",  
    "duration": "",  
    "queue": ,  
    "wait":  
  }  
}
```

4.5. 开始/结束云台转动

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/plat/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/ptz/doPtzCmds
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
接口描述	提供 PTZ 控制云台八个方向转动及步进数；铁塔视联平台负责代理申请 X-Token 令牌；

4.5.1. 请求头参数(Query String)

无

4.5.2. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	描述
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001180000355	通道编码

4.5.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	必填	类型	描述
1	云台操作方向	operType	Y	string[1,16]	云台操作方向, 见 6.1. 云台命令类型值
2	转动开始/结束	operContent	Y	string[1,16]	转动开始/结束标识 1-表示动作开始; 0-表示动作结束
3	步长	step	Y	string[1,16]	默认值为 1; 支持倍速类型为 1—8 之间;

4.5.4. 请求 Body 示例

```
{
  "operType": "2",
  "operContent": "1",
  "step": "1"
}
```

4.5.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节定义。

4.5.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

```
}
```

4.6. 开始/结束聚焦(focus)/缩放(zoom)

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/plat/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/camera/doCameraFocusOrZoom
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
接口描述	开始/结束聚焦(focus)/缩放(zoom)，铁塔视联平台负责代理申请 X-Token 令牌；

4.6.1. 请求头参数(Query String)

无

4.6.2. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	描述
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.6.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	必填	类型(长度)	描述
1	聚焦/缩放操作类型	operType	Y	string[1,16]	云台操作类型，详见 6.1 云台命令类型值
2	动作开始/结束	operContent	Y	string[1,16]	1:表示动作开始 0:表示动作结束
3	步长	step	Y	string[1,16]	步长：1-10 之间

4.6.4. 请求 Body 示例

```
{
  "operType": "2",
  "operContent": "1",
  "step": "1"
}
```

4.6.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节定义

4.6.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

4.7. 增加预置点

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/preset/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/preset/addCameraPreset
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	addCameraPreset
接口描述	增加预置点

4.7.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.7.2. 请求参数(Query String)

无

4.7.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
----	------	------	------	--------	------

1	预置点名称	presetName	Y	varchar(64)	预置点名称，以平台设置为准
---	-------	------------	---	-------------	---------------

4.7.4. 请求 Body 示例

```
{
  "presetName": "预置点 1"
}
```

4.7.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节及 data 内容定义：

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	预置点 id	presetId	Y	bigint	基础平台生成的主键 id
2	预置点名称	presetName	Y	varchar(64)	
3	创建时间	createTime	Y	varchar(32)	

4.7.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {
    "presetId": 12344575,
    "presetName": "录像计划",
    "createTime": "2021-02-01 12:22:22"
  }
}
```

4.8. 删除预置点

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/preset/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/preset/{presetId}/delCameraPreset
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	delCameraPreset

接口描述	删除预置点
------	-------

4.8.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码
预置点 Id	presetId	606880	预置点 Id

4.8.2. 请求参数(Query String)

无

4.8.3. 请求内容(Body)

无

4.8.4. 请求 Body 示例

无

4.8.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节定义

4.8.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

4.9. 修改预置点

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/preset/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/updatePresetInfo
------	--

请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	updatePresetInfo
接口描述	修改预置点

4.9.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.9.2. 请求参数(Query String)

无

4.9.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	预置点 id	presetId	Y	int	预制点唯一主键
2	预置点名称	presetName	Y	varchar (64)	预置点的名称

4.9.4. 请求 Body 示例

```
{
  "presetId":32739433,
  "presetName":"预置点 1"
}
```

4.9.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节定义

4.9.6. 响应示例

```
{
  "returnCode":"0000",
  "returnMsg":"ok",
  "errorCode":"",
  "errorMsg":""
}
```

```
"data":{}  
}
```

4.10. 查询预置点列表

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/preset/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/queryPresetList
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	queryPresetList
接口描述	查询预置点列表

4.10.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备的编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	设备对应通道编码

4.10.2. 请求参数(Query String)

无

4.10.3. 请求 Body 示例

无

4.10.4. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节及 data 内容定义：

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	预置点 id	presetId	Y	int	预置点 id
2	预置点名称	presetName	Y	varchar (64)	预置点名称
3	PTZ 坐标	preset	N	Object	私协接入设备为必填，国标设备接入为非必填；

4.10.5. 响应示例

```
{
```

```
    "returnCode": "0000",
    "returnMsg": "ok",
    "errorCode": "",
    "errorMsg": "",
    "data": [
      {
        "presetId": 99,
        "presetName": "预置点 1" ,
        "preset": {
          "pan": 12.3,
          "tilt": 52.6,
          "zoom": 122
        }
      },
      {
        "presetId": 100,
        "presetName": "预置点 2",
        "preset": {
          "pan": 12.3,
          "tilt": 52.6,
          "zoom": 122
        }
      }
    ]
  }
```

4.11. 转到预置点

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/preset/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/doControlPreset
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	doControlPreset
接口描述	转到预置点，铁塔视联平台负责代理申请 X-Token 令牌；

4.11.1. 请求路径参数(Path)

中文名称	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备的编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道的编码

4.11.2. 请求头参数

字段描述	字段名称	类型(长度)	内容示例	字段说明
消息唯一标识	X-MsgId	varchar(64)	40288d8e60674d82 016175292cc266f7	32 位 uuid
请求时间	X-RequestTime	varchar(32)	2020-09-10 11:20:00	标准日期时间 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
请求 appCode	X-AppCode	varchar(16)	HK-Video	第三方平台的 编码(铁塔视 联平台统一分 配)
服务端接口名称	X-ServerCode	varchar(32)	queryDeviceList	服务端接口名称

4.11.3. 请求内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	预置点 Id	presetId	Y	int	预置点 Id

4.11.4. 请求示例

{ "presetId":416 }

4.11.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节定义

4.11.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

4.12. 3D 定位

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/plat/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/ptz/thirdLocation
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	thirdLocation
接口描述	摄像机 3D 定位功能，放大操作和缩小操作都传相同的参数值，只是 zoomFlag 赋值不同的操作类型

4.12.1. 请求路径参数(Path)

中文名称	参数	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channeCode	11010100001310606880	通道编码

4.12.2. 请求参数(Query String)

无

4.12.3. 请求内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	播放窗口长度像素值	windowLength	Y	int	
2	播放窗口宽度像素值	windowWidth	Y	int	
3	拉框中心的横轴坐标像素值	midPointX	Y	int	
4	拉框中心的纵轴坐标像素值	midPointY	Y	int	
5	拉框长度像素值	lengthX	Y	int	
6	拉框宽度像素值	lengthY	Y	int	
7	缩放标识	zoomFlag	Y	boolean	true: 放大 false:缩小

4.12.4. 请求示例

```
{
  "windowLength":10002,
  "windowWidth":"2,12,565,12",
  "midPointX":1,
  "midPointY":1,
  "lengthX":1,
  "lengthY":33,
  "zoomFlag":true
}
```

4.12.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节定义

4.12.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

4.13. 抓图

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/plat/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/snapshot
请求类型	无
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务名称	抓图服务
接口描述	调用设备进行抓图；

4.13.1. 请求路径入参(Path)

中文名称	参数	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.13.2. 请求参数(Query String)

无

4.13.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	码流类型	streamType	Y	int	1-主码流；2-子码流
2	图片回传服务	imageUpUrl	Y	varchar(128)	第三方平台提供抓拍

	地址				图片推送上传服务
3	图片名称	imageName	Y	varchar(128)	有预置位：设备编码_通道编码_预置位 id_2 位序号； 无预置位：设备编码_通道编码_2 位序号；

4.13.4. 请求 Body 示例

```
{
  "streamType":1, "imageUpUrl":"http://localhost:8080/imageUp/?
  deviceCode=010101&channalCode=020320",
  "imageName":"0101010120020202_233442424234324244_11_01.jpg",
}
```

4.13.5. 响应内容(Body)

详见 3.3 章节定义

4.13.6. 响应示例

```
{
  "returnCode":"0000",
  "returnMsg":"ok",
  "errorCode":"",
  "errorMsg":"",
  "data":{}
}
```

4.14. 查询 PTZ 位置

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/plat/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/ptz/queryPtzPosition
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务编码	SERVICE_TYPE_PLAT_03
服务名称	queryPtzPosition
接口描述	基础子平台提供查询 PTZ 位置(绝对位置) 的服务接口

--	--

4.14.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.14.2. 请求参数(Query String)

无

4.14.3. 请求内容(Body)

无

4.14.4. 请求 Body 示例

无

4.14.5. 响应内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功: 0000 请求失败: 8888 具体规则详见 5.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	returnCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	returnCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
5	PTZ 位置详情	data	Y	Object	返回查询结果列表

data 列表定义:

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	P 参数	pan	Y	float	水平参数[0, 3600]
2	T 参数	tilt	Y	float	垂直参数[-1800, 1800]
3	Z 参数	zoom	Y	float	变倍参数[0, 128]

4.14.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {
    "pan": 1800,
    "tilt": 600,
    "zoom": 1
  }
}
```

4.15. 转到指定 PTZ 位置

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/plat/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/ptz/doPtzLocationCmd
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务编码	SERVICE_TYPE_PLAT_04
服务名称	doPtzLocationCmd
接口描述	转到指定 PTZ 位置(绝对位置)，铁塔视联平台负责代理申请 X-Token 令牌；

4.15.1. 请求路径入参(Path)

参数描述	参数名称	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.15.2. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	P 参数	pan	Y	float	水平参数，范围[0, 3600]
2	T 参数	tilt	Y	float	垂直参数，范围[-1800,

					1800]
3	Z 参数	zoom	Y	float	变倍参数，范围[0, 254]

4.15.3. 请求 Body 示例

```
{
  "pan":1800,
  "tilt":600,
  "zoom":1
}
```

4.15.4. 响应内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功：0000 请求失败：8888 具体规则详见 5.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	returnCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	returnCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
5	业务信息	data	N	Object	返回查询结果列表

4.15.5. 响应示例

```
{
  "returnCode":"0000",
  "returnMsg":"ok",
  "errorCode":"",
  "errorMsg":"",
  "data":{}
}
```

4.16. 订购信息推送

请求路径	第三方服务地址
请求类型	POST
消费方	视联平台

服务方	第三方平台
服务名称	订购关系推送接口
接口描述	视联平台当订单状态发送变更的时候自动推送订购关系信息给第三方平台，比如订单新增、修改、终止等。每次都是全量推送

4.16.1. 请求路径入参(Path)

无

4.16.2. 请求参数(Query String)

无

4.16.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	订购关系编码	orderCode	Y	varchar(32)	订购关系编码
2	客户信息	customer	Y	Object	客户信息
3	套餐信息	packages	Y	Object[]	套餐信息列表
4	生效时间	validTime	Y	varchar(20)	2021-04-30 12:00:00
5	失效时间	invalidTime	Y	varchar(20)	2021-05-30 12:00:00
6	变更状态	status	Y	int	订购关系变更状态： 0：变更 1：新增订购 2：订单续订、启用（订购失效或停用后此状态才可生效） 3：退订（退订后不可恢复） 4：停用（欠费停用）、失效
7	订购人账号	subscriberCode	N	varchar(16)	订购下单的产品经理，如：zhangs3
8	订购人姓名	subscriberName	N	varchar(32)	订购下单的产品经理，如：张三
9	业务归属组织	businessOrg	N	varchar(16)	业务关系发生的组织机构，如： 如：海淀区分公司编码 110100
10	订购时间	orderTime	Y	varchar(20)	2021-05-30 12:00:00

Customer 对象：

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	客户编码	customerCode	Y	varchar(32)	客户编码
2	客户名称	customerName	Y	varchar(64)	客户名称

				)	
3	账号	admin	N	varchar(32)	客户管理员账号
4	密码	password	N	varchar(64)	客户管理员密码 (BASE64)
5	注册地所属省份	cusRegistryProvince	Y	varchar(32)	注册地所属省份
6	注册地所属地市	cusRegistryCity	Y	varchar(32)	注册地所属地市
7	所属区域	admArea	Y	varchar(32)	所属区域 (与注册所属地市相同)
8	手机号	phoneNum	Y	varchar(16)	客户手机号

packages 对象:

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	套餐编码	packageCode	Y	varchar(32)	
2	套餐名称	packageName	Y	varchar(32)	
3	套餐描述	description	N	varchar(200)	套餐简单说明
4	应用版本	application	Y	Object	应用版本信息
5	监控服务	services	Y	Object[]	监控服务信息列表
6	算法信息	algorithms	Y	Object[]	算法信息列表
7	设备及通道	devices	Y	Object[]	设备及通道列表
8	存储时长	storageTime	Y	varchar(4)	存储时长: 单位/天

application 对象:

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	应用编码	appCode	Y	varchar(32)	应用编码
2	应用版本	productName	Y	varchar(32)	应用版本名称
3	版本编码	productCode	Y	varchar(32)	应用版本编码
4	应用能力	capabilities	Y	varchar(32) []	应用产品能力编码列表

services 对象:

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	监控编码	serviceCode	Y	varchar(32)	监控服务编码
2	监控服务	serviceName	Y	varchar(64)	监控服务名称

algorithms 对象:

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	算法编码	algorithmCode	Y	varchar(32)	算法服务编码
2	算法名称	algorithmName	Y	varchar(32)	算法服务名称

devices 对象:

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	设备编码	deviceCode	Y	varchar(64)	设备编码
2	设备名称	devName	Y	varchar(64)	设备名称
3	设备状态	status	Y	int	0 在线, 1 离线
4	设备类型	categoryCode	Y	int	1-IPC 0-NVR;2-AR 摄像头; 3-热成像摄像头; 4-人脸卡口; 5-车辆卡口; 6-卡口主机
5	站址编码	siteCode	Y	varchar(32)	业务系统站址编码
6	站址名称	siteName	Y	varchar(128)	业务系统站址名称
7	公共库站址编码	publicSiteCode	Y	varchar(32)	公共库站址编码
8	归属区域	areaCode	Y	varchar(32)	归属管理区域
9	归属行政区域	admCode	Y	varchar(32)	归属行政区域
10	设备挂高	height	Y	float	摄像头挂高, 单位: 米
11	站址地址	location	Y	varchar(32)	地址
12	经度	longitude	Y	varchar(16)	经度
13	纬度	latitude	Y	varchar(16)	纬度
14	水平范围最小值	horizonMin	Y	varchar(16)	水平范围最小值
15	水平范围最大值	horizonMax	Y	varchar(16)	水平范围最大值
16	垂直范围从最小值	verticalMin	Y	varchar(16)	垂直范围从最小值
17	垂直范围最大值	verticalMax	Y	varchar(16)	垂直范围最大值
18	视角场最小值	visualMin	Y	varchar(16)	视角场最小值
19	视角场最大值	visualMax	Y	varchar(16)	视角场最大值
20	设备通道	channels	Y	Object[]	设备通道列表
21	厂家编码	manufacturer	Y	varchar(16)	厂家编码
22	厂家名称	manufacturerName	Y	varchar(16)	厂家名称

--	--	--	--	--	--

channels 对象：

序号	字段描述	字段名	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	通道状态	status	N	int	通道状态，0 在线，1 离线，2 未配置设备
2	通道编码	channelCode	N	varchar (64)	国标编码
3	通道名称	channelName	N	varchar (64)	通道名称
4	可设置最大看守位数量	maxGuard	N	int	可设置最大看守位数量
5	可设置最大预置点数量	maxPreset	N	int	可设置最大预置点数量
6	可设置最大巡航路径数量	maxPatrol	N	int	可设置最大巡航路径数量
7	可视范围	visualRange	Y	varchar (64)	单位：公里
8	水平辐射角度	horizRange	N	varchar (64)	取值范围 0 到 360 例如：090；10270；等
9	俯仰辐射角度	vertiRange	N	varchar (64)	取值范围-90 到 90 例如：-9090；-7060；等
10	码流类型	streamType	Y	int	码流类型

4.16.4. 请求 Body 示例

```
{
  "data":{
    "orderCode":"P02021060922112951350033",
    "validTime":"2021-04-30 12:00:00",
    "invalidTime":"2021-05-30 12:00:00",
    "status":0,
    "subscriberCode":"test1",
    "subscriberName":"测试1",
    "businessOrg":"110011",
    "orderTime":"2021-05-30 12:00:00",
    "customer":{
```

```
"customerCode":"11111",
"customerName":"客户 1",
"admin":"jn001",
"password":"123456",
"cusRegistryProvince":"110000",
"cusRegistryCity":"110001",
"admArea":"110001",
"phoneNum":"13111111111"
},
"packages":[
  {
    "packageCode":"111",
    "packageName":"产品 1",
    "description":"描述",
    "storageTime":"2",
    "application":{
      "appCode":"111",
      "productName":"版本 1",
      "productCode":"qqaa1",
      "capabilities":["11","22","33"]
    },
    "services":[
      {
        "serviceCode":"131",
        "serviceName":"服务 1"
      }
    ],
    "algorithms":[
      {
        "algorithmCode":"1111",
        "algorithmName":"算法 1"
      }
    ],
    "devices ":[
      {
        "deviceCode":"100000000001",
        "devName":"设备 1",
        "status":0,
```

```
        "categoryCode":1,
        "siteCode":"100001111111111",
        "siteName":"站址一",
        "publicSiteCode":"111111",
        "areaCode":"110000",
        "admCode":"110000",
        "height":24.1,
        "location":"地址 111",
        "longitude":"122.111",
        "latitude":"37.11",
        "manufacturer":"dhua",
        "manufacturerName":"大华",
        "channels":[
            {
                "channelCode":"2222222000001",
                "channelName":"通道 1",
                "status":1,
                "maxGuard":2,
                "maxPreset":1,
                "maxPatrol":1,
                "visualRange":"10",
                "horizRange":"090",
                "vertiRange":"-7060"
            }
        ]
    }
]
},
"eventId": 910,
....
}
```

4.16.5. 响应内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功: 0000

					请求失败：8888 具体规则详见 4.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	retureCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 4.1.6 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	retureCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 4.1.6 章节
5	返回报文主体	data	N	Array[Object]	返回查询结果列表

4.16.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

4.17. 设备在离线状态推送

请求路径	第三方平台回调地址
请求类型	post
消费方	视联平台
服务方	第三方平台
服务名称	设备在离线状态推送
接口描述	设备/通道在离线状态变更后，推送至第三方平台；

4.17.1. 请求路径入参(Path)

无

4.17.2. 请求参数(Query String)

无

4.17.3. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
----	------	------	------	--------	------

1	设备编码	deviceCode	Y	varchar(32)	设备的唯一编码
2	设备名称	deviceName	Y	varchar(64)	设备的名称
3	设备状态	deviceStatus	N	int	设备状态变化时必传, 0 在线, 1 离线
4	通道信息	channelInfos	N	Object[]	通道状态变化时必传

channelInfos:

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
6	通道编码	channelCode	Y	varchar(32)	通道的编码
7	通道名称	channelName	Y	varchar(64)	通道的名称
3	通道状态	channelStatus	Y	int	通道状态 0 在线, 1 离线

4.17.4. 请求 Body 示例

```
[{
  "deviceCode": "11010100001180000011",
  "deviceName": "设备名称",
  "deviceStatus": 1
  "channelInfos": [
    {
      "channelCode": "11010100001310606880",
      "channelName": "通道名称",
      "channelStatus": 1
    },
    {
      "channelCode": "11010100001310606881",
      "channelName": "通道名称 2",
      "channelStatus": 0
    }
  ]
}]
```

4.17.5. 响应内容(Body)

无

4.17.6. 响应示例

4.18. 事件告警消息推送

请求路径	第三方平台回调地址
请求类型	Post
消费方	视联平台
服务方	第三方平台
服务名称	事件告警消息推送第三方平台
接口描述	事件告警消息推送第三方平台；

4.18.1. 请求路径入参(Path)

无

4.18.2. 请求参数(Query String)

序号	字段描述	字段名称	必填	类型(长度)	字段描述
1	告警标识	eventId	Y	string[1,3]	标识, 固定值 910
2	告警信息	data	Y	Object	告警信息详细内容

data:

序号	字段描述	字段名称	必填	类型(长度)	字段描述
1	告警类型	alarmType	Y	string[1,16]	设备告警/故障事件详见 5.6错误: 引用源未找到
2	告警时间	alarmTime	Y	string[1,32]	标准日期时间格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	告警内容	alarmBody	Y	string[1,256]	告警说明
4	设备编码	deviceCode	Y	string[1,32]	
5	设备名称	deviceName	Y	string[1,64]	
6	通道编码	channelCode	Y	string[1,32]	
7	通道名称	channelName	Y	string[1,64]	
8	P 位置	pan	N	string[1,16]	水平参数[0, 3600]
9	T 位置	titl	N	string[1,16]	垂直参数[-1800, 1800]
10	Z 位置	zoom	N	string[1,16]	变倍参数[0, 128]
11	事件源经度	eventLongitude	N	string[1,32]	事件源经度

12	事件源纬度	eventLatitude	N	string[1, 32]	事件源纬度
13	告警编码	alarmCode	Y	string[1, 64]	64 位 uuid 唯一编码;
14	原始图片文件 url	originalPictureUrl	N	string[1, 256]	返回图片 url
15	报警视频 url	alarmVideoUrl	N	string[1, 256]	返回视频 url
16	报警框图 url	alarmPictureUrl	N	string[1, 256]	返回图片 url
17	归属行政区域编码	regionCode	Y	string[1, 16]	行政区域编码, 到区县级 (6 位)
18	归属行政区域名称	regionName	Y	string[1, 64]	行政区域名称, 到区县级 (6 位)
19	位置地址	location	Y	string[1, 128]	摄像头所处位置具体地址
21	设备所在经度	deviceLongitude	Y	string[1, 32]	设备所在经度
22	设备所在纬度	deviceLatitude	Y	string[1, 32]	设备所在纬度

4.18.3. 请求 Body 示例

```
{
  "eventId": "910",
  "data": {
    "alarmBody": "烟火告警",
    "eventLatitude": "29.82329540068661",
    "alarmTime": "2023-01-30 18:02:14",
    "regionName": "赤壁市",
    "warningOrderId": "2023013012207615014356228",
    "zoom": "1.0",
    "deviceCode": "42128100831327000006",
    "tilt": "131.0",
    "alarmCode": "",
    "deviceName": ""
  }
}
```

```
        "alarmType": "1010100",
        "deviceLatitude": "29.823234",
        "regionCode": "421281",
        "alarmVideoUrl": "",
        "channelName": "DX 赤壁长山_0",
        "location": "湖北省咸宁市赤壁市赤壁镇长山村",
        "originalPictureUrl": "https://slw-base-video.obs.cn-
north-4.myhuaweicloud.com/ThirdAlarm/pic/
ZGTT-1010100001_49094566c0d846b6a87c3026c5715eaf862d31f496b9455a9f6c5bcc80
fc92d_01_001.jpg,https://slw-base-video.obs.cn-
north-4.myhuaweicloud.com:443/ThirdAlarm/pic/ENLARGE1675072948955.jpg",
        "alarmPictureUrl": "https://slw-base-video.obs.cn-
north-4.myhuaweicloud.com/ThirdAlarm/pic/
ZGTT-1010100001_49094566c0d846b6a87c3026c5715eaf862d31f496b9455a9f6c5bcc80
fc92d_02_001.jpg",
        "pan": "1264.0",
        "deviceLongitude": "113.641547",
        "channelCode": "42128100001130000007",
        "eventLongitude": "113.64104404968027"
    }
}
```

4.18.4. 响应内容(Body)

无

4.18.5. 响应示例

无

4.19. 开启/关闭灯/雨刷/透雾

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/plat/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/doSwitchLight
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务编码	SERVICE_TYPE_DEVICES_19
服务名称	doSwitchLight

接口描述	实现通过设备调控开关灯/雨刷/透雾

4.19.1. 请求头参数(Header)

无

4.19.2. 请求路径参数(Path)

中文名称	参数	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channeCode	11010100001310606880	通道编码

4.19.3. 请求参数(Query String)

无

4.19.4. 请求内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	开关类型	switchType	Y	int	1-开启;2-关闭
2	操作类型	optType	Y	int	1:雨刷 2 灯光 3: 透雾

4.19.5. 请求示例

```
{
  "switchType":1
}
```

4.19.6. 响应内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功: 0000 请求失败: 8888 具体规则详见 5.1.7 章节

2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	retureCode 为 8888 时必须写明 错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	retureCode 为 8888 时必须写明 错误代码详见 5.1.5 章节
5	业务信息	data	N	Object	返回查询结果列表

4.19.7. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {
  }
}
```

4.20. 批量获取通道实时流 URL 地址

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/devices/channels/ getVideoRealtimeUrls
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务编码	SERVICE_TYPE_DEVICES_24
服务名称	getVideoRealtimeUrls
接口描述	批量获取通道实时放流 URL 地址，一次请求中的设备通道数量不可超过 36 个

4.20.1. 请求头参数(Header)

无

4.20.2. 请求路径入参(Path)

无

4.20.3. 请求参数(Query String)

无

4.20.4. 请求内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	码流类型	streamType	Y	int	1-主码流；2-子码流
2	协议类型	protocolType	Y	int	1-rtsp；2-rtmp；3-http-hls；4-http-flv；5-ws；6-铁塔私协；7-https-hls；8-https-flv；9-wss；
3	网域类型	netType	Y	int	拉流 url 的网域类型：1-公网(默认值为1)；0-局域网内网；2-域名
4	设备编号	deviceCode	Y	varchar	
5	通道编号	channelCode	Y	varchar	
6	流 UUID	streamUuid	varchar (32)	40288d8e60674d82016175292cc266f7	视频流的唯一编码，对流进中断/限制带宽等操作
7	插件 id	X-PlugId	varchar (32)	40288d8e60674d82016175292cc266f7	播放插件唯一标识，32 位 uuid；当 protocolType=6，即使用铁塔私协获取 url 时，此项必填；

4.20.5. 请求示例

```
[
  {
    "plugId": "31231",
    "streamUuid": "12321",
    "deviceCode": "12",
    "channelCode": "33",
    "streamType": 1,
    "protocolType": 1,
```

```
"netType":1
}
]
```

4.20.6. 响应内容(Body)

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功：0000 请求失败：8888 具体规则详见 5.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	retureCode 为 8888 时必须 写明错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	retureCode 为 8888 时必须 写明错误代码详见 5.1.5 章节
5	返回内容	data	Y	Object	返回查询结果列表

data 内容定义：

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	流 url 地址	streamUrl	Y	varchar(256)	当 netType=1 或 netType 为空或不传为 null 时， 返回流媒体服务所在下 沉节点的公网地址；当 netType=0 时，返回流 媒体服务所在下沉节点 的局域网内网地址； 当 protocolType=6 时， 返回 streamUrl+X- PlugId 加密后的字符 串；其他协议类型正常 返回 streamUrl，保持 现有方式不变；
2	本次流 ID， 长度限制 32 字 符	streamUui d	N	varchar(32)	本次流 ID，长度限制 32 字符

4.20.7. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
```

```
"returnMsg": "ok",
"errorCode": "",
"errorMsg": "",
"data": [
  {
    "deviceCode": "11234203423012",
    "channelCode": "11234203423012",
    "streamUuid": "1234567890956789uytrewqwerty23",
    "streaUrl": "rtsp://xxx.xx.x.xxx:7070/vod/12421SSxxxxxx"
  }
]
}
```

4.21. 查询巡航路径

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/cruise/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/queryPatrol
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务编码	SERVICE_TYPE_CRUISE_04
服务名称	queryPatrol
接口描述	查询巡航路径列表

4.21.1. 请求路径参数(Path)

中文名称	参数	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.21.2. 请求参数(Query String)

无

4.21.3. 请求内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	巡航路径 id	patrolId	N	int	巡航路径 id

4.21.4. 请求示例

```
{
  "patrolId":634354,
}
```

4.21.5. 响应内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功: 0000 请求失败: 8888 具体规则详见 5.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	retureCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	retureCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
5	业务信息	data	N	Object	返回查询结果列表

data:

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	是否正在巡航	isCruise	Y	int	1-是; 0-否;
2	预置点列表	presets	Y	Object[]	
3	巡航名称	patrolName	N	varchar(64)	巡航名称
4	巡航路径 Id	patrolId	Y	int	航线 id

presets 数组:

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
----	------	------	------	--------	------

1	预置位 id	presetId	Y	int	预置位 id
2	预置位名称	presetName	Y	varchar(64)	预置位名称
3	停留时间	staySeconds	Y	int	停留时间
4	巡航速度	speed	Y	int	转置到目标预置点的速度： 0-全速； 1-1/2 倍速； 2-1/4 倍速； 3-1/8 倍速； 4-1/16 倍速；
5	预置位排序	sort	Y	int	预置位排序

响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": [{
    "patrolId": 11,
    "isCruise": 1,
    "patrolName": "巡航名称",
    "presets": [{
      "presetId": 1,
      "presetName": "preset1",
      "staySeconds": 10,
      "speed": 1
      "sort": 2
    },
    {
      "presetId": 2,
      "presetName": "preset2",
      "staySeconds": 10,
      "speed": 1
      "sort": 2
    },
    ..
  ]
}]
```

4.22. 暂停/恢复巡航路径

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/cruise/devices/{deviceCode}/channels/{channelCode}/doPatrol
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务编码	SERVICE_TYPE_CRUISE_05
服务名称	doPatrol
接口描述	停用/启用巡航路径

4.22.1. 请求路径参数(Path)

中文名称	参数	内容示例	字段说明
设备编码	deviceCode	11010100001180000011	设备编码
通道编码	channelCode	11010100001310606880	通道编码

4.22.2. 请求头参数(Query String)

4.22.3. 请求内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	巡航路径 id	patrolId	Y	int	巡航 id
2	巡航控制类型	patrolType	Y	int	3-暂停; 4-恢复;
3	调用来源	resource	N	int	0-表示其他平台, 1-表示算法仓

4.22.4. 请求示例

```
{
  "patrolId":1345447,
  "patrolType":3,
  "resource": 0"patrolType":1
}
```

4.22.5. 响应内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功: 0000 请求失败: 8888 具体规则详见 5.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	retureCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	retureCode 为 8888 时必须写明错误代码详见 5.1.5 章节
5	业务信息	data	N	Object	返回查询结果列表

4.22.6. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": {}
}
```

4.23. 获取加密后的 OBS 文件地址

请求路径	https://sl.chinatowercom.cn:9995/file/obsFiles/getObsEncryptUrls
请求类型	POST
消费方	第三方平台
服务方	中国铁塔视联平台
服务编码	SERVICE_TYPE_DEVICES_19

服务名称	getObsEncryptUrls
接口描述	获取加密后的 OBS 文件地址

4.23.1. 请求头参数(Header)

无

4.23.2. 请求路径参数(Path)

4.23.3. 请求参数(Query String)

无

4.23.4. 请求内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	原始路径	fileUrls	Y	Objects[]	原始路径数组

4.23.5. 请求示例

```
{
  "fileUrls":["http://www.obs/1"," http://www.obs/2".....]
}
```

4.23.6. 响应内容(Body)

序号	中文名称	元素名称	是否必填	类型(宽度)	字段说明
1	返回编码	returnCode	Y	varchar(16)	请求成功：0000 请求失败：8888 具体规则详见 5.1.7 章节
2	返回信息	returnMsg	Y	varchar(256)	请求成功/请求失败
3	错误编码	errorCode	N	varchar(16)	retureCode 为 8888 时必须写明 错误代码详见 5.1.5 章节
4	错误消息	errorMsg	N	varchar(256)	retureCode 为 8888 时必须写明 错误代码详见 5.1.5 章节
5	业务信息	data	N	Object	返回查询结果列表

data 列表定义:

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	原始路径	fileUrl	Y	varchar	原始路径
2	加密后路径	encryptUrl	Y	varchar	加密后路径

4.23.7. 响应示例

```
{
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "ok",
  "errorCode": "",
  "errorMsg": "",
  "data": [
    {
      "fileUrl": " http://www.obs/2",
      "encryptUrl": " http://www.obs/2/tokensadasdasf",
    },
    .....
  ]
}
```

5. 监控服务通用内容

5.1. 云台命令类型值

声明	值	说明
PTZ_TILT_UP	1	云台上仰
PTZ_TILT_DOWN	2	云台下俯
PTZ_PAN_LEFT	3	云台左转
PTZ_PAN_RIGHT	4	云台右转
PTZ_UP_LEFT	5	云台上仰和左转
PTZ_UP_RIGHT	6	云台上仰和右转
PTZ_DOWN_LEFT	7	云台下俯和左转
PTZ_DOWN_RIGHT,	8	云台下俯和右转

PTZ_FOCUS_IN	9	焦距变大
PTZ_FOCUS_OUT	10	焦距变小
PTZ_ZOOM_IN	11	倍率变大
PTZ_ZOOM_OUT	12	倍率变小

5.2. HTTP 状态码

状态值	说明
200	Http 请求成功，返回的 JSON 数据将提供更多信息
400	客户端请求无效，例如请求体或参数错误
401	未通过平台服务端认证，使用无效的身份验证凭据可能会发生
404	找不到请求的路径或者请求的对象不存在
500	平台服务端处理请求时发生内部错误

5.3. 数据推送类型

声明	事件值	事件类型	说明
COMMON_ORDER	901	9-资源事件	设备/通道信息推送
COMMON_EVENT	902	9-资源事件	消息告警信息推送

5.4. 错误码

错误码	含义	描述
1000	success	成功
1001	param format error	参数错误
1002	request error	请求异常
1003	appcode overdue appcode	appcode 异常或过期
1004	ernal service exception	内部服务异常
2000	device not online	设备离线
2001	device code valid error	设备校验码错误
2002	device added	设备已存在
2003	device not ability	设备能力不支持
2004	device project could not add	设备属于专属项目，无添加权限
2005	device not exists	设备不存在
2009	channelCode error	设备通道不合法
2010	sd card not exists	sd 卡不存在
2011	alarm sound file not exists	设备语音文件未设置
2012	No valid device	无有效设备

2013	channel unknown	视频通道未注册
3000	preset exists	预置点已存在
3001	ptz move start error	云台移动超时或异常
3002	ptz move stop error	云台停止移动超时或异常
3003	ptz fi start error	聚焦和光圈控制超时或异常
3004	ptz fi stop error	停止控制聚焦和光圈超时或异常
3006	ptz control token error	云台控制鉴权超时或异常
3007	ptz preset set error	设置预置点超时或异常
3008	preset not exists	设备预置点不存在
3009	ptz preset delete error	删除预置点超时或异常
3010	ptz preset get error	获取预置点超时或异常
4000	get video url error	获取链接地址异常
4001	get voice url error	获取语音对讲链接地址异常
4002	local video resource not exists	本地资源不存在
4003	streamId illegal streamId	流文件不合法

5.5. 接口响应规则

1、returnCode/ returnMsg：用于描述接口服务调用成功或失败状态，用于后续接口服务状态统计和管理；当接口服务因业务校验不通过或者报错等导致的错误时一律返回 8888，并把错误编码以及报错信息添加到 errorCode 与 errorMsg 中(如批量推送数据，部分成功部分失败的情况也为 8888，并在 errorCod 与 errorMsg 添加相关信息)

2、errorCode/ errorMsg：用于描述接口服务端内部的校验处理结果或异常情况的返回。

字段名称	字段值	状态描述	使用场景
returnCode	0000	调用成功	查询接口，正常返回，但查询结果为空
		调用成功	查询接口，正常返回，但查询结果不为空
		调用成功	调用设置型服务(新增、修改、删除)接口正常响应和返回
		调用成功	调用操作型服务(云台控制等)接口正常响应和返回
	8888	调用失败	调用接口失败或业务校验不通过, 包括：网络超时、参数错误、服务端报错、业务校验不通过或失败等异常情况
returnMsg	成功	调用成功	与 returnCode 为 0000 对应
	失败	调用失败	与 returnCode 为 8888 对应

errorCode	详见 6.4 错误：引用源未找到	调用出错或校验失败或校验不通过	当 returnCode 为 8888 时，该字段不能为空
errorMsg	详见 6.4 错误：引用源未找到	调用出错或校验失败或校验不通过	与 errorCode 对应，当 returnCode 为 8888 时，该字段不能为空

5.6. 告警类型

详见附件《视联平台算法事件告警类型(开放版)_V1.0.xlsx》



视联平台算法事件
告警类型(开放版)_\

5.7. 扩展字段说明

1、雷达告警扩展字段 extendField:

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	目标 ID	targetId	Y	varchar(64)	如：识别的船只
2	告警区域名称	alarmAreaName	Y	varchar(64)	用于显示告警发生的区域；区分是否为同一告警规则：同一目标+同一告警类型+同一告警区域
3	目标类型	targetType	N	varchar(64)	参见雷达平台告警类型
4	目标 MMSI	MMSI	N	int	不超 9 位数
5	目标名称	targetName	N	varchar(256)	船名
6	目标速度	speed	N	float	精确到小数点后一位
7	目标航向	course	N	float	精确到小数点后一位
8	目标长度	targetLength	N	float	精确到小数点后一位
9	租户编码	tenantCode	Y	varchar(64)	租户 ID，系统内唯一

2、卫星告警扩展字段 extendField:

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	火区 id	fireAreaId	Y	varchar(32)	火区 id
4	火点面积	fireArea	N	varchar(16)	火点面积
9	分布图	relativePathPose	N	text	告警图片
10	专题图	relativePathThem	N	text	告警图片
11	红外图	relativePathMir	N	text	告警图片
	下垫面类型	underlyingSurfaceType	Y	varchar(16)	'水田','旱地','有林地','灌木','疏林地','其他林地','高覆盖度草地','中覆盖度草地','低覆盖度草地','沙地','戈壁','盐碱地','沼泽地','裸土地','裸岩石质地','其他','海洋','山地水田','丘陵水田','平原水田','坡度地水田','山地旱地','丘陵旱地','平原旱地','坡度地旱地'

3、物联告警扩展字段 extendField:monitors[]:

序号	字段描述	字段名称	是否必填	类型(长度)	字段说明
1	监测指标编码	monitorCode	Y	varchar(64)	监测指标编码, 因子编码
2	监测指标	monitorName	Y	varchar(64)	监测指标名称, 因子名称
3	监测值	monitorValue	Y	varchar(64)	监测值, 当前物联因子上报的值
4	告警阈值	thresholdValue	Y	varchar(64)	告警阈值, 租户配置的因子阈值范围