

NFA®

Innovation for greener living

多功能电源

150W/400W/700W



电池电量显示、AC负载功率显示

220V交流充电、12V直流充电、太阳能电池充电（选配）

220V交流输出、12V直流输出、5V USB电源输出

辅助汽车引擎应急启动

高亮度LED应急灯

内置转换器具有过压保护、欠压保护、

过温保护、过载保护、短路保护

在引擎启动开关“OFF”状态下，如果

红黑引擎导线夹子接反，逆接错误指示



1

NFA®

Innovation for greener living

多功能电源

150W/400W/700W



产品信息


	150W 8601N	400W 8603N	700W 8605N
产品编号	8601N-NFA	8603N-NFA	8605N-NFA
转换器功率	150W	400W	700W
直流输出	12V	12V	12V
电瓶规格	12V/12AH	12V/20AH	12V/33AH
引擎功能	300A	400A	800A
应急灯	LED灯	LED灯	LED灯
充气泵	无	无	无
太阳能电池板规格	选配	选配	选配
工作和存储温度	0℃-40℃	0℃-40℃	0℃-40℃
USB输出	5V/500mA	5V/500mA	5V/500mA

外观规格

外观尺寸	342*186*237mm	380*218*249mm	388*241*306mm
产品净重（g）	5100g	8200g	13100g
保修承诺	1年	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒	彩盒	彩盒
包装尺寸	356*200*245mm	393*232*260mm	401*254*309mm



2