

H 系列 转换器
100W/130W/200W/400W



转换器又称DC/AC逆变器，可以将电源供给的直流电转换成符合负载要求的交流电。适用于能提供12V直流电源的（包括电瓶）的场所，如汽车、轮船、卡车、野外等。具有过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、欠压报警、过温保护功能；在交流输出端接入各种电器（笔记本电脑、传真机、手机充电器、便携式音响、彩电、CD ROM、咖啡壶、冰箱、微波炉），满足您随心所欲的汽车生活需求。为白领一族应对激烈的市场竞争争取更多的宝贵时间创造更灵活的工作环境。

产品特点

- 转换效率高达87%
- 空载电流小于0.3A
- 5V 500mA USB输出
- 具有过压关断、欠压关断、过温保护、过载保护、短路保护、自动恢复功能



H 系列 转换器
100W/130W/200W/400W



200W 7822N



400W 7823N

产品信息

产品编号	7822N-NFA	7823N-NFA
持续输出功率	200W	400W
额定输入电压	12.8V	12.8V
额定输出电压	200-240V	200-240V
频率	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.25A	<0.25A
高压关断电压	15V-16V	15V-16V
低压关断电压	10.5V±0.3V	10.5V±0.3V
输出波形	修正正弦波	修正正弦波
USB输出	5V DC, 500mA	5V DC, 500mA

外观规格

外观尺寸	167*15*45mm	175*15*45mm
产品净重 (g)	392g	555g
保修承诺	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒+PVC	彩盒+PVC
包装尺寸	240*219*63mm	242*219*66mm

