

**NFA**<sup>®</sup>

Innovation for greener living

# 正弦波系列转换器

150W/300W/600W/1000W/1500W/2000W



转换器又称DC/AC逆变器，可以将电源供给的直流电转换成符合负载要求的交流电。适用于能提供12V直流电源的（包括电瓶）的场所，如汽车、轮船、卡车、野外等。具有过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、欠压报警、过温保护功能；适用于各种电器如：笔记本电脑、传真机、手机充电器、便携式音响、彩电、切割机、冰箱、微波炉等。

## 产品特点

- 转换效率高达90%
- 空载电流小于0.65A
- LED工作指示，遥控开关
- 具有过压关断、欠压关断、过温保护、过载保护、短路保护、自动恢复功能

1

**NFA**<sup>®</sup>

Innovation for greener living

# 正弦波系列转换器

150W/300W/600W/1000W/1500W/2000W

## 产品信息

产品编号	7550V-NFA	7551V-NFA	7552V-NFA
持续输出功率	135W	300W	540W
额定输入电压	24V	24V	24V
额定输出电压	220VAC	220VAC	220VAC
频率	50±2HZ	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.3A	<0.3A	<0.5A
高压关断电压	31.0±1.0VDC	31.0±1.0VDC	31.0±1.0VDC
低压关断电压	20.0±0.6VDC	20.0±0.6VDC	20.0±0.6VDC
输出波形	纯正正弦波	纯正正弦波	纯正正弦波
遥控开关	无	无	有
USB	无	无	无
保险丝	10A*1	20A*1	25A*2

## 售后信息

保修承诺	1年	1年	1年
------	----	----	----

## 包装规格

包装方式	棕盒包装	棕盒包装	棕盒包装
------	------	------	------



2

**NFA**<sup>®</sup>

Innovation for greener living

# 正弦波系列转换器

150W/300W/600W/1000W/1500W/2000W



## 产品信息

产品编号	7554V-NFA	7555V-NFA	7556V-NFA
持续输出功率	900W	1350W	1800W
额定输入电压	24V	24V	24V
额定输出电压	220VAC	220VAC	220VAC
频率	50±2HZ	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.5A	<0.65A	<0.4A
高压关断电压	31.0±1.0VDC	31.0±1.0VDC	31.0±1.0VDC
低压关断电压	20.0±0.6VDC	20.0±0.6VDC	20.0±0.6VDC
输出波形	纯正正弦波	纯正正弦波	纯正正弦波
遥控开关	有	有	有
USB	无	无	无
保险丝	25A*3	25A*4	15A*10

## 售后信息

保修承诺	1年	1年	1年
------	----	----	----

## 包装规格

包装方式	棕盒包装	棕盒包装	棕盒包装
------	------	------	------



3