



大功率系列转换器

1000W/1500W/2000W



转换器又称DC/AC逆变器，可以将电源供给的直流电转换成符合负载要求的交流电。适用于能提供12V直流电源的（包括电瓶）的场所，如汽车、轮船、卡车、野外等。具有过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、欠压报警、过温保护功能；适用于各种电器如：笔记本电脑、传真机、手机充电器、便携式音响、彩电、切割机、冰箱、微波炉等。

产品特点

- 两个交流插座用于连接多个负载
- 数字显示输出功率、输入电压和错误指示
- 远程控制连接
- 5V的USB充电端口
- 输入电缆经久耐用
- 提供便于产品安装的支架
- 转换效率高达90％



大功率系列转换器

1000W/1500W/2000W



产品信息

产品编号	7816V-NFA	7817V-NFA	7818V-NFA
持续输出功率	900W	1350W	1800W
额定输入电压	26±0.4VDC	26±0.4VDC	26±0.4VDC
额定输出电压	220VAC	220VAC	220VAC
频率	50±2HZ	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.4A	<0.8A	<0.6A
高压关断电压	31±1.0VDC	31±1.0VDC	31±1.0VDC
低压关断电压	21±0.6VDC	21±0.6VDC	21±0.6VDC
输出波形	修正正弦波	修正正弦波	修正正弦波
遥控开关	可另外配置	可另外配置	可另外配置
USB	有	有	有
保险丝	15A*6	15A*7	15A*10

外观规格

外观尺寸	242*164*92mm	295*188*106mm	243*272*92mm
产品净重（g）	1.5Kg	2.4Kg	2.6Kg
保修承诺	1年	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒包装	彩盒包装	彩盒包装
包装尺寸	288*197*130mm	335*225*150mm	310*285*135mm

