

优惠装系列 转换器

80W/150W/300W/500W



转换器又称DC/AC逆变器，可以将电源供给的直流电转换成符合负载要求的交流电。适用于能提供12V直流电源的（包括电瓶）的场所，如汽车、轮船、卡车、野外等。具有过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、欠压报警、过温保护功能；适用于各种电器如：笔记本电脑、传真机、手机充电器、便携式音响、彩电、冰箱、微波炉等。

产品特点

- 转换效率高达85%
- 空载电流小于0.6A
- 具有过压关断、欠压关断、过温保护、过载保护、短路保护、自动恢复功能



1

优惠装系列 转换器

80W/150W/300W/500W



80W 7871N



150W 7873N

产品信息

产品编号	7871N-NFA	7873N-NFA
持续输出功率	60W	120W
额定输入电压	12.8VDC-13.2VDC	12.8VDC-13.2VDC
额定输出电压	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC
频率	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.25A	<0.35A
高压关断电压	15.5VDC	15.5VDC
低压关断电压	10±0.3V	10±0.3V
输出波形	方波	方波

外观规格

外观尺寸	140*70*35mm	100*75*50mm
产品净重 (g)	245g	352g
保修承诺	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒	彩盒
包装尺寸	160*100*50mm	164*94*60mm



2

优惠装系列 转换器

80W/150W/300W/500W



300W 7875N



500W 7876N

产品信息


产品编号	7875N-NFA	7876N-NFA
持续输出功率	240W	400W
额定输入电压	12.8VDC-13.2VDC	12.8VDC-13.2VDC
额定输出电压	200VAC-240VAC	200VAC-240VAC
频率	50±2HZ	50±2HZ
静态电流	<0.35A	<0.6A
高压关断电压	15.5VDC	15.5VDC
低压关断电压	10±0.3V	10±0.3V
输出波形	方波	方波

外观规格

外观尺寸	150*85*50mm	150*85*50mm
产品净重 (g)	364g	412g
保修承诺	1年	1年

包装规格

包装方式	彩盒	彩盒
包装尺寸	205*94*60mm	205*94*60mm



3