

* 출처: occp-1.6 edition 2 / occp-1.6 errata sheet

Message	Field name	필수/선택	Data Type	Constraints	제약사항 전문 명칭	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
BootNotification.req	chargePointVendor	필수	string	Max 20	CString20Type	BootNotification.json	{ ... "properties": { "chargePointVendor": { "type": "string", "maxLength": 20 }, ... }, ... }		
	chargePointModel	필수	string	Max 20	CString20Type		{ ... "properties": { "chargePointModel": { "type": "string", "maxLength": 20 }, ... }, ... }		
	chargePointSerialNumber	선택	string	Max 25	CString25Type		{ ... "properties": { "chargePointSerialNumber": { "type": "string", "maxLength": 25 }, ... }, ... }		
	chargeBoxSerialNumber	선택	string	Max 25	CString25Type		{ ... "properties": { "chargeBoxSerialNumber": { "type": "string", "maxLength": 25 }, ... }, ... }		
	firmwareVersion	선택	string	Max 50	CString50Type		{ ... "properties": { "firmwareVersion": { "type": "string", "maxLength": 50 }, ... }, ... }		
	iccid	선택	string	Max 20	CString20Type		{ ... "properties": { "iccid": { "type": "string", "maxLength": 20 }, ... }, ... }		
	imsi	선택	string	Max 20	CString20Type		{ ... "properties": { "imsi": { "type": "string", "maxLength": 20 }, ... }, ... }		
	meterSerialNumber	선택	string	Max 25	CString25Type		{ ... "properties": { "meterSerialNumber": { "type": "string", "maxLength": 25 }, ... }, ... }		
	meterType	선택	string	Max 25	CString25Type		{ ... "properties": { "meterType": { "type": "string", "maxLength": 25 }, ... }, ... }		
StatusNotification.req	connectorId	필수	Integer	>= 0	Integer	StatusNotification.json	{ ... "properties": { "connectorId": { "type": "integer" }, ... }, ... "status": { "type": "string", "enum": ["Available"], ... }, ... }		
	status	필수	Enum	-	ChargePointStatus		{ ... "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Available"], ... }, ... }	Available	카넥터를 새로운 사용자가 이용할 수 있는 상태
							{ ... "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Preparing"], ... }, ... }	Preparing	사용자가 태그를 태깅하거나 케이블을 연결하여 준비 중인 상태

* 출처: ocpp-1.6 edition 2 / ocpp-1.6-errata-sheet

Message	Field name	필수성	Data Type	Constraints	제약사항 관련 명칭	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
							<pre>{ { ... }, } }, { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Charging"] }, ... }, ... }, ... }</pre>	Charging	충전기가 당해 실제 차량에 전력이 공급되는 충전 중 상태
							<pre>{ { ... }, } }, { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["SuspendedEVSE"] }, ... }, ... }, ... }</pre>	SuspendedEVSE	충전기가 전기차에 연결되어 있으나, 기기 특성(하트비트 제한 등)의 이유로 전력 공급을 일시 중단한 상태
							<pre>{ { ... }, } }, { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["SuspendedEV"] }, ... }, ... }, ... }</pre>	SuspendedEV	충전기가 에너지를 공급할 준비가 되었으나, 전기차(차량) 측에서 에너지를 받아들이지 않는 상태
							<pre>{ { ... }, } }, { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Finishing"] }, ... }, ... }, ... }</pre>	Finishing	충전 거래가 종료되었으나, 케이블이 분리되지 않아 새로운 사용자가 올 수 없는 상태
							<pre>{ { ... }, } }, { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Reserved"] }, ... }, ... }, ... }</pre>	Reserved	예약 명령으로 인해 카네디가 예약된 상태
							<pre>{ { ... }, } }, { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Unavailable"] }, ... }, ... }, ... }</pre>	Unavailable	충전기가 현재에 업데이트 등으로 인해 사용할 수 없는 비활성 상태

[illegible]

[illegible]

* 출처: ocpp-1.6 edition 2 / ocpp-1.6 errata sheet									
Message	Field name	필수/선택	Data Type	Constraints	제한사항, 제한 유형	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
	vendorId	선택	String	Max 255	CString255Type		{ ... { ... } ... { ... } ... { vendorId: { type: "string", maxLength: 255 } } ... }		
	vendorErrorCode	선택	String	Max 50	CString50Type		{ ... { ... } ... { vendorErrorCode: { type: "string", maxLength: 50 } } ... }		
Authorize.req	idTag	필수	String	Max 20	IdToken	Authorize.json	{ "properties": { "idTag": { type: "string", maxLength: 20 } } }		
StartTransaction.req	connectorId	필수	Integer	> 0	Integer	StartTransaction.json	{ "properties": { "connectorId": { type: "integer" } } }		
	idTag	필수	String	Max 20	IdToken		{ "properties": { "idTag": { type: "string", maxLength: 20 } } }		
	meterStart	필수	Integer	-	Integer		{ "properties": { "meterStart": { type: "integer" } } }		
	timestamp	필수	dateTime	-	dateTime		{ "properties": { "timestamp": { type: "string", format: "date-time" } } }		
	reservationId	선택	Integer	-	Integer		{ "properties": { "reservationId": { type: "integer" } } }		
StopTransaction.req	transactionId	필수	Integer	-	Integer	StopTransaction.json	{ "properties": { "transactionId": { type: "integer" } } }		

[illegible]

Message	Field name	필수/선택	Data Type	Constraints	제약사항/원문 명칭	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
						{ ... "properties": { "reason": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Remote"] } }, ... }	Remote		앱이나 서버에서 원격으로 종료 요청 (정상 종료)
						{ ... "properties": { "reason": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["EmergencyStop"] } }, ... }	EmergencyStop		비상 정지(E-Stop) 버튼이 작동되어 종료됨
						{ ... "properties": { "reason": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["EVDIsconnected"] } }, ... }	EVDIsconnected		케이블 분리 등 차량과의 물리적 연결이 해제됨

Message	Field name	필수성	Data Type	Constraints	제약사항	원문 명칭	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
							<pre> { "properties": { "reason": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["HardReset"] } }, ... } </pre>	HardReset		하드 리셋 명령을 받아 하드웨어 전체가 재부팅됨
							<pre> { "properties": { "reason": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["SoftReset"] } }, ... } </pre>	SoftReset		소프트 리셋 명령을 받아 소프트웨어가 재부팅됨
							<pre> { "properties": { "reason": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["PowerLoss"] } }, ... } </pre>	PowerLoss		충전소 연결의 완전 정전으로 인한 종료

[illegible]

Message	Field name	필수선택	Data Type	Constraints	제약사항 원문 명칭	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
						{ ... "properties": { "reason": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Other",] } ... }	Other		그 외 기타 사유
	idTag	선택	String	Max 20	idToken	{ ... "idTag": { "type": "string", "maxLength": 20 } ... }			

* 출처: occp-1.6 edition 2 / occp-1.6 errata sheet

Message	Field name	필수성	Data Type	Constraints	제약사항 관련 명칭	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
MeterValues.req	connectorId	필수	Integer	>= 0	Integer	MeterValues.json	<pre>{ "properties": { "connectorId": { "type": "integer" }, "transactionId": { "type": "integer" }, "meterValue": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "timestamp": { "type": "string", "format": "date-time" }, "sampledValue": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "value": { "type": "string" } } }, "context": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Interruption.Begin", "Interruption.End", "Sample.Clock", "Sample.Periodic", "Transaction.Begin", "Transaction.End", "Trigger", "Other"] }, "format": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Raw", "SignedData"] }, "measurand": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Energy.Active.Export.Register", "Energy.Active.Import.Register", "Energy.Reactive.Export.Register", "Energy.Reactive.Import.Register", "Energy.Active.Export.Interval", "Energy.Active.Import.Interval", "Energy.Reactive.Export.Interval", "Energy.Reactive.Import.Interval", "Power.Active.Export", "Power.Active.Import", "Power.Offered", "Power.Reactive.Export", "Power.Reactive.Import", "Power.Factor", "Current.Import", "Current.Export", "Current.Offered", "Voltage", "Frequency", "Temperature", "SOC", "RPM"] }, "phase": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["L1", "L2", "L3", "N", "L1-N", "L2-N", "L3-N", "L1-L2", "L2-L3", "L3-L1"] }, "location": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Cable", "EV", "Inlet", "Outlet", "Body"] }, "unit": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Wh", "kWh", "varh", "kvarh", "W", "kW", "VA", "kVA", "var", "kvar", "A", "V", "K", "Celsius", "Celsius", "Fahrenheit", "Percent"] } } }] } } }</pre>		
	transactionId	선택	Integer	-	Integer		<pre>{ ... "transactionId": { "type": "integer" }, ... }</pre>		

Message	Field name	필수/선택	Data Type	Constraints	제약사항 관련 설명	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
	meterValue	필수	Class	MeterValue 각자 배열	MeterValue		<pre>{ ..., ..., "meterValue": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "timestamp": { "type": "string", "format": "date-time" }, "sampledValue": { "type": "array", "items": { "type": "object", "properties": { "value": { "type": "string" }, "context": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Interruption.Begin", "Interruption.End", "Sample.Clock", "Sample.Periodic", "Transaction.Begin", "Transaction.End", "Trigger", "Other"] }, "format": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Raw", "SignedData"] }, "measurand": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Energy.Active.Export.Register", "Energy.Active.Import.Register", "Energy.Reactive.Export.Register", "Energy.Reactive.Import.Register", "Energy.Active.Export.Interval", "Energy.Active.Import.Interval", "Energy.Reactive.Export.Interval", "Energy.Reactive.Import.Interval", "Power.Active.Import", "Power.Active.Export", "Power.Reactive.Import", "Power.Reactive.Export", "Power.Factor", "Current.Import", "Current.Export", "Current.Offered", "Voltage", "Frequency", "Temperature", "SoC", "RPM"] }, "phase": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["L1", "L2", "L3", "W", "L1-N", "L2-N", "L3-N", "L1-L2", "L2-L3", "L3-L1"] }, "location": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Cable", "EV", "Inlet", "Outlet", "Body"] }, "unit": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["WWh", "varh", "varh", "W", "kVA", "var", "kvar", "A", "V", "K", "Celsius", "Celsius", "Fahrenheit", "Percent"] } } } }, "additionalProperties": false } } } }</pre>		
meterValue	timestamp	필수	dateTime	-	dateTime				
	sampledValue	필수	Class	SampledValue 각자 배열	Array				
sampledValue	value	필수	String	-	String				
	context	선택	Enum	-	ReadingContext			Sample.Periodic	가짜가 진행되는 동안 주기적인 간격으로 샘플링된 값 (기분값)
								Sample.Clock	실제 시계 시간에 맞춰 정해진 간격으로 측정된 값
								Transaction.Begin	출력 가짜가 시작되는 시점에 측정된 값
								Transaction.End	출력 가짜가 종료되는 시점에 측정된 값
								Interruption.Begin	전력이나 통신 등의 중단이 발생한 시점에 값
								Interruption.End	중단이 끝난 후 다시 재개된 시점의 값
								Trigger	중앙 시스템이 TriggerMessage.req를 통해 명시적으로 제어한 전송을 요청하면 값 측정된 값
								Other	위의 상황에 해당하지 않는 기타 다른 상황
	format	선택	Enum	-	ValueFormat			Raw	데이터가 정수나 소수점이 포함된 일반적인 숫자 형식임을 의미합니다 (기본값)
								SignedData	데이터가 암호화되어 인코딩되어 디지털 서명된 어떤 데이터 블록임을 의미합니다
	measurand	선택	Enum	-	String			전류 (Current)	
								Current.Export	전기차(EV)에서 방출(수출)되는 순간 전류
								Current.Import	전기차(EV)로 공급(수입)되는 순간 전류
								Current.Offered	전기차에 제공 가능한 최대 전류
								에너지/전력량 누적값 (Energy - Register)	
								Energy.Active.Export.Register	전기차에서 전력량으로 송출된 유효 전력량의 누적값
								Energy.Active.Import.Register (기본값)	전력망에서 수입된 유효 전력량의 누적값
								Energy.Reactive.Export.Register	(measurand 필드를 생략할 경우 적용되는 기본값) 전력량으로 송출된 무효 전력량의 누적값
								Energy.Reactive.Import.Register	전력망으로 송출된 무효 전력량의 누적값
								에너지/전력량 구간값 (Energy - Interval)	
								Energy.Active.Export.Interval	특정 시간 간격 동안 전력량으로 송출된 유효 전력량의 절대량
								Energy.Active.Import.Interval	특정 시간 간격 동안 전력량으로 수입된 유효 전력량의 절대량
								Energy.Reactive.Export.Interval	특정 시간 간격 동안 전력량으로 송출된 무효 전력량의 절대량
								Energy.Reactive.Import.Interval	특정 시간 간격 동안 전력량으로 수입된 무효 전력량의 절대량
								전력 (Power)	
								Power.Active.Export	전기차에서 방출되는 순간 유효 전력
								Power.Active.Import	전기차로 공급되는 순간 유효 전력
								Power.Factor	총 에너지 흐름의 순간 역률
								Power.Offered	전기차에 제공 가능한 최대 전력
								Power.Reactive.Export	전기차에서 방출되는 순간 무효 전력
								Power.Reactive.Import	전기차로 공급되는 순간 무효 전력
								기타 상태	
								SoC	전기차 배터리의 충전 상태 (%)
								Temperature	기기 내부 온도
								Frequency	전력선 주파수 (Hz)
								RPM	회전 반 속도
								Voltage	순간 AC 실효 공급 전압

* 출처: occp-1.6 edition 2 / occp-1.6 errata sheet

Message	Field name	필수/선택	Data Type	Constraints	제약사항/제한 사항	Schemas	Schemas - value	상대값	상대값 설명
	phase	선택	Enum	-	Phase		L1		L1에서 측정됨
							L2		L2에서 측정됨
							L3		L3에서 측정됨
							N		중성선(Neutral)에서 측정됨
							L1-N		중성 도체를 기준으로 한 L1 측정값
							L2-N		중성 도체를 기준으로 한 L2 측정값
							L3-N		중성 도체를 기준으로 한 L3 측정값
							L1-L2		L1과 L2 사이에서 측정됨
							L2-L3		L2와 L3 사이에서 측정됨
							L3-L1		L3과 L1 사이에서 측정됨
	location	선택	Enum	-	Location		Outlet		카레타(배출구)에서 측정됨 (location 필드 필라 시 적용되는 기본값)
							Inlet		네트워크(그리드) 진입구 연결부에서 측정됨
							Body		충전기 본체 내부에서 측정됨
							Cable		전기차(EV)와 충전 지점 사이의 케이블에서 측정됨
							EV		전기차(EV)에 의해 차량 내부에서 측정됨
							전력량		
							Wh		와트시 (충전 대상이 '에너지' 유형일 때 생략 시 적용되는 기본값)
							kWh		킬로와트시
							varh		Var-시간 (무효 에너지)
							kvarh		킬로바시 (무효 에너지)
	unit	선택	Enum	-	UnitOfMeasure		전력		
							W		와트 (전력)
							kW		킬로와트 (전력)
							VA		볼트암페어 (피상 전력)
							kVA		킬로볼트 암페어 (피상 전력)
							var		Vars (무효 전력)
							kvar		킬로바르 (무효 전력)
							전류(전압)		
							A		암페어 (전류)
							V		전압 (실용값 AC)
							온도 및 기타		
							Celsius		섭씨 (온도)
							Fahrenheit		화씨 (온도)
							K		켈빈도 (온도)
							백분율		
Heartbeat.req						Heartbeat.json	{ "properties": {}, "additionalProperties": false }		
Heartbeat.conf	currentTime	필수	dateTime	-	currentTime	HeartbeatResponse.json	{ "properties": { "currentTime": { "type": "string", "format": "date-time" }, }, "additionalProperties": false, "required": ["currentTime"] }		
FirmwareStatusNotification.req	status	필수	Enum	-	FirmwareStatus	FirmwareStatusNotification.json	{ "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Downloading"] }, }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] } { "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Downloaded"] }, }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] } { "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["DownloadFailed"] }, }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] } { "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Installing"] }, }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] } { "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Installed"] }, }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] } { "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["InstallationFailed"] }, }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] } { "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Idle"] }, }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }	Downloading	판웨어를 다운로드하는 중입니다.
								Downloaded	충전기에 새 펌웨어가 다운로드되었습니다.
								DownloadFailed	충전기가 펌웨어 다운로드에 실패했습니다.
								Installing	펌웨어가 설치되고 있습니다.
								Installed	충전기에 새 펌웨어가 성공적으로 설치되었습니다.
								InstallationFailed	새 펌웨어 설치에 실패했습니다.
								Idle	충전기가 펌웨어 업데이트 관련 작업을 수행하지 않는 유류 상태입니다 (충전 시스템의 TriggerMessage.req 요청이 있을 때만 적용됨)
FirmwareStatusNotification.conf		-	-	-		FirmwareStatusNotificationResponse.json	{ "schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "urn:OCPP:1.6:2018:12:FirmwareStatusNotificationResponse", "title": "FirmwareStatusNotificationResponse", "type": "object", "properties": {}, "additionalProperties": false }		

* 출처: ocpp-1.6 edition 2 / ocpp-1.6 errata sheet

Message	Field name	필수선택	Data Type	Constraints	제약사항 관련 형식	Schemas	Schemas - value	상태값	상태값 설명
DiagnosticsStatusNotification.req	status	필수	Enum	-	DiagnosticsStatus	DiagnosticsStatusNotification.json	<pre>{ "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Uploading"] } }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }</pre>	Uploading	파일이 업로드되고 있습니다.
							<pre>{ "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Uploaded"] } }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }</pre>	Uploaded	전단 정보가 성공적으로 업로드되었습니다.
							<pre>{ "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["UploadFailed"] } }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }</pre>	UploadFailed	전단 데이터 업로드에 실패했습니다.
							<pre>{ "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Idle"] } }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }</pre>	Idle	충전기가 전단 관련 작업을 수행하지 않는 유휴 상태입니다 (충전 시스템이 TriggerMessage.req 요청이 있을 때만 반응함)
DiagnosticsStatusNotification.conf						DiagnosticsStatusNotificationResponse.json	<pre>{ "\$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "urn:OCPP:1.6:2019:12:DiagnosticsStatusNotificationResponse", "title": "DiagnosticsStatusNotificationResponse", "type": "object", "properties": {}, "additionalProperties": false }</pre>		
DataTransfer.req	vendorId	필수	String	Max 255	CString255Type	DataTransfer.json	<pre>{ "properties": { "vendorId": { "type": "string", "maxLength": 255 } }, "additionalProperties": false, "required": ["vendorId"] }</pre>		
	messageId	선택	String	Max 50	CString50Type		<pre>{ "properties": { "messageId": { "type": "string", "maxLength": 50 } }, "additionalProperties": false, "required": ["vendorId"] }</pre>		
	data	선택	Any / Text	길이 제한 없음	Text		<pre>{ "properties": { "data": { "type": "string" } }, "additionalProperties": false, "required": ["vendorId"] }</pre>		
DataTransfer.conf	status	필수	Enum	-	DataTransferStatus	DataTransferResponse.json	<pre>{ "\$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "urn:OCPP:1.6:2019:12:DataTransferResponse", "title": "DataTransferResponse", "type": "object", "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Accepted"] } }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }</pre>	Accepted	메시지가 정상적으로 수신되었으며, 그 안에 포함된 데이터나 요청 내용도 성공적으로 수락 및 처리되었음을 의미
							<pre>{ "\$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "urn:OCPP:1.6:2019:12:DataTransferResponse", "title": "DataTransferResponse", "type": "object", "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["Rejected"] } }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }</pre>	Rejected	통신 상으로 메시지가 지체되는 정상 수신(수락)되었으나, 내부 로직이나 조건 등에 의해 요청이 거부되어 실행되지 않았음을 의미
							<pre>{ "\$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "urn:OCPP:1.6:2019:12:DataTransferResponse", "title": "DataTransferResponse", "type": "object", "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["UnknownMessageId"] } }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }</pre>	UnknownMessageId	요청에 포함된 messageId 문자열을 수신지(서버 또는 충전기)가 알지 못하여, 해당 메시지를 올바르게 해석하거나 처리할 수 없음을 의미

* 출처: ocpp-1.6 edition 2 / ocpp-1.6-errata-sheet									
Message	Field name	필수/선택	Data Type	Constraints	제한사항/제한 사항	Schemas	Schemas - value	상대값	상대값 설명
							{ "\$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "urn:OCPP:1.6:2019:12:DataTransferResponse", "title": "DataTransferResponse", "type": "object", "properties": { "status": { "type": "string", "additionalProperties": false, "enum": ["UnknownVendorId"] }, ... }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }	UnknownVendorId	모름에 포함된 vendorId 문자열을 수신자가 알지 못하여(해당 제조사에 대한 구현이 없거나, 메시지를 해석하거나 처리할 수 없음)을 의미
	data	선택	Any / Text	값이 제한 없음	Text Length undefined		{ "\$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "urn:OCPP:1.6:2019:12:DataTransferResponse", "title": "DataTransferResponse", "type": "object", "properties": { ... "data": { "type": "string" }, ... }, "additionalProperties": false, "required": ["status"] }		