1) TCP Header

- TCP 헤더는 기본이 20바이트이며 옵션을 포함한 경우 최대 60바이트로 구성



TCP 연결 설정 (3-Way Handshaking)



❶ 정상적인 트래픽 전송 과정



❷ 비정상적인 트래픽 전송 과정



트래픽 흐름제어


Window Size = 3000
송신호스트
수신호스트
1500 바이트
1500 바이트
ACK/Window Size = 1000
800 바이트
200 바이트
ACK

TCP 연결 종료(4-way Handshake)





* Server에서는 소켓을 종료하지 못하게 됨

2) UDP(User Datagram Protocol) Header

- Data 전송을 위하여 사전에 필요한 Process가 없음
- Best-Effort Delivery
- 신뢰성 보장 못함

0	15 16 31
16bit Source Port Number	16bit Destination Port Number
16bit UDP Length	16bit UDP Checksum
Data	

3) IP Header

- IP 헤더는 총 20Byte의 기본 길이와 옵션을 사용해 크기가 최대 60Byte까지 가질 수 있음



MTU (Maximum Transfer Unit)

- 네트워크 기기가 전송할 수 있는 최대 전송 단위
- 네트워크 환경에 따라 각각의 크기는 다음
- 현재 대부분의 네트워크 환경이기 때문에 MTU는 1500바이트로 통용되고 있음

전송매체	MTU(bytes)
Internet IPv4 Path MTU	최소 68
Internet IPv6 Path MTU	최소 1280
Ethernet v2	1500
Ethernet LLC(Logical Link Control) SNAP (Subnetwork Access Protocol) PPPoE(P2P over Ethernet)	1492
Ethernet Jumbo Frames	1501~9216
WLAN(802.11)	7981
Token Ring(802.5)	4464
FDDI	4352

단편화(Fragmentation)

- MTU가 큰 네트워크에서 MTU가 작은 네트워크로 데이터그램이 전송될 경우 데이터그램은 나누어서 보내져야 함
- 데이터그램의 재조립은 최종목적지 호스트에 의해서만 수행
- 재조립으로 인해 발생하는 비효율성 때문에 전송 중 재조립 안됨
- 단편화와 관련된 필드 : Identification, Flag, Fragmentation offset

Fragmentation 예제

예를 들어 4000byte 데이터그램이 세 개로 단편화될 경우



Fragmentation 예제



* MSS(Maximum Segment Size)

- TCP상에서 전송할 수 있는 사용자 데이터의 최대 크기

  MSS = MTU - IP Header 크기 (최소 20 Byte) - TCP Header 크기 (최소 20 Byte)



[참고] 명령어 netsh

- 마이크로소프트의 유틸리티
- 로컬 또는 원격 구성의 네트워크 설정을 변경

```
C:₩>netsh ?

사용법: netsh [-a 별칭 파일] [-c 컨텍스트] [-r 원격 컴퓨터]
              [-u [DomainName₩]UserName] [-p 암호 | *] [명령 | -f 스크립트 파일]

다음 명령을 사용할 수 있습니다.

이 컨텍스트에 있는 명령:
?               - 명령 목록을 표시합니다.
add             - 항목 목록에 구성 항목을 추가합니다.
advfirewall     - `netsh advfirewall' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
branchcache     - `netsh branchcache' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
bridge          - `netsh bridge' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
delete          - 항목 목록에서 구성 항목을 삭제합니다.
dhcpclient      - `netsh dhcpclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
dnsclient       - `netsh dnsclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
dump            - 구성 스크립트를 표시합니다.
```

관리자: 명령 프롬프트

```
C:₩>
C:₩>net int ipv4 set global ?
이 명령에 대한 구문:

NET
    [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
      HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
      STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

C:₩>
```

관리자권한으로 실행

C:\>netsh interface show interface

C:\>netsh interface ipv4 show global

C:\>netsh interface ipv4 show interfaces

* MTU 설정 변경

C:\> netsh interface ipv4 set subinterface “6" mtu=9000 store=persistent

C:\>netsh interface ipv4 show global




```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
C:\> netsh interface ipv4 set subinterface “6" mtu=9000 store=persistent
```

```
C:₩>netsh interface ipv4 show interfaces

색인     메트릭          MTU          상태             이름
---  ----------  ----------  ------------  ---------------------------
  1          75  4294967295  connected     Loopback Pseudo-Interface 1
  6          35        1500  connected     이더넷 2
  5           5        1500  disconnected  이더넷 3
  9           5        1500  disconnected  이더넷 4
  8          35        1500  connected     VMware Network Adapter VMnet8
```

TTL(Time To Live)

- 패킷 수명을 제한하기 위해 데이터그램이 통과하는 최대 홉(hop)수를 지정
- 패킷 전달과정에서 라우터와 같은 전송장비를 통과 할 때마다 TTL값 감소
- TTL이 0이 되면 라우터에서 폐기하여 불필요한 패킷이 네트워크에 방치 되는 것을 방지
- OS종류와 버전에 따라 TTL 값이 다름

OS/Version	TCP TTL	UDP TTL
Linux	64	64
HP/UX 10.01	64	64
Solaris 2.z	255	255
Window Server 2008	128	128
Windows 10	64	64


TTL=3
TTL=3
TTL=2
TTL=1
TTL=0

C:\>netsh interface show interface

C:\>netsh interface ipv4 show global

C:\>netsh interface ipv4 show interfaces

* TTL 설정 변경

C:\> netsh interface ipv4 set global defaultcurhoplimit=64

C:\>netsh interface ipv4 show global

Header checksum

- 헤더의 오류를 검증하기 위해 사용
- 계상방식은 version 필드 값부터 마지막 필드인 목적지 IP 필드값까지 모두 더함

  - Version 필드~ 목적지 IP 필드(Checksum 필드 제외)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.40.219.42, Dst: 10.40.201.225
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 64
    Identification: 0x1042 (4162)
  > Flags: 0x40, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 254
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb319 [correct]
    [Header checksum status: Good]
    [Calculated Checksum: 0xb319]
    Source Address: 10.40.219.42
    Destination Address: 10.40.201.225

0000  00 26 b9 48 ff 97 00 10  db ff 10 01 08 00 45 00
0010  00 40 10 42 40 00 fe 06  b3 19 0a 28 db 2a 0a 28
0020  c9 e1 c6 b0 00 50 d6 87  40 de 00 00 00 00 b0 02
0030  ff ff 92 d4 00 00 02 04  05 b4 01 03 03 05 01 01
0040  08 0a 13 ad f8 b8 00 00  00 00 04 02 00 00
```

Version/ToS : 4500
Total Length : 0040
ID : 1042
Flags : 4000
TTL/Protocol : fe06
SourceIP : 0a28 + db2a
DestinationIP : 0a28+c9e1

34ce3

3+ 4ce3 = 4ce6

4ce6 = 0100 1100 1110 0110 (2진화)
= 1011 0011 0001 1001 (1의보수)
= B319

4) ICMP(Internet Control Message Protocol)

- IP Protocol은 송신시스템과 수신시스템 사이의 패킷을 최적의 경로를 통해 전달하는 것이 주된 목적
- IP Protocol은 신뢰성이 없고 비연결형 Protocol
- IP Protocol은 에러 발생 원인이나 진단 기능 및 상황 정보를 지원하지 않음

  ➔ ICMP Protocol Support (IP의 단점 보완)



❶ ICMP 메시지 종류

- 오류 보고 메시지 (Error Reporting Massage)

  - IP 패킷 처리 도중 발생한 문제 보고

- 질의 메시지 (Query Massage)

  - 다른 호스트로부터 특정 정보 획득
  - 네트워크 문제 진단

❷ ICMP Header



- 총 8Byte로 구성
- Type :
  - ICMP의 업무, 즉 어떠한 용도로 사용되는 ICMP를 나타냄
- Code
  - ICMP Type의 세부 내용을 나타내며 이 부분은 Type과 조합을 이루어 ICMP 메시지의 목적과 용도를 나타냄
- Checksum
  - ICMP 메시지의 이상 유무 판단

❸ ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
0	0	Echo Reply (ping reply)	*	
3		Destination unreachable		
	0	Network unreachable – 지정된 Network이 없을 경우 라우터가 생성		*
	1	Host unreachable – 마지막 라우터가 호스트와 통신 불가		*
	2	Protocol unreachable – 목적지 호스트가 생성하며 IP 헤더의 프로토콜 필드로 식별된 상위 프로토콜을 사용할 수 없을 경우		*
	3	Port unreachable – 목적지 호스트가 생성		*
	4	Fragmentation needed for DE = 1 – MTU크기보다 데이터그램이 커서 전달할 수 없을 경우 라우터에서 생성		*
	5	Source Route Failed		*

❸ ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
4	0	Source quench		*
5		Redirect		
	0	Redirect for network		*
	1	Redirect for host		*
	2	Redirect for type of service and network		*
	3	Redirect for type of service and host		*
8	0	Echo request (ping 요청)	*	
9	0	Router advertisement	*	
10	0	Router solicitation	*	

5) Ethernet Frame 구조

Preamble 56 bits of alternating 1s and 0s.
SFD Start field delimiter, flag (10101011)



6) ARP(Address Resolution Protocol)

Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet)		
Sender protocol address (For example, 4 bytes for IP)		
Target hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet) (It is not filled in a request)		
Target protocol address (For example, 4 bytes for IP)		



ARP Request Packet

ARP Cache Table



ARP Reply Packet

ARP Cache Table

130.23.43.20 B234-5510-2210



ARP 수행 후 캐쉬 테이블

ARP Cache Table

130.23.43.25 46EF-4598-3AB

ARP Cache Table

130.23.43.20 B234-5510-2210



ARP Request

수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header	
FFFF.FFFF.FFFF	1111. 222.3333	0x0806	1111.1111.1111 /192.168.1.10 **0000.0000.0000/192.168.1.20**	송신지 수신지

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
????	1111. 1111.1111	192.168.1.10	**192.168.1.20**	50030	80	Get /www.test.com

	ARP Header	Protocol	송MAC	수MAC
송신지 수신지	2222.2222.2222 /192.168.1.20 1111.1111.1111 /192.168.1.10	0x0806	2222.2222.2222	1111.1111.1111

→ ARP Reply

ARP Cache Table

❶ 192.168.1.10 1111.1111.1111

IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF

ARP Cache Table

❸ 192.168.1.20 2222.2222.2222

❷ ARP Reply



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC1111.1111.1111

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
222.2222.2222	1111. 1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com