(주)다온웍스 장비 장애 대응 매뉴얼

이 문서는 포트폴리오 시연용으로 지어낸 가상 회사의 매뉴얼입니다. 실제 회사와 관계없습니다.

버전 2.1 / 개정일: 2026년 4월 10일 / 관리 부서: IT운영팀

1. 이 매뉴얼의 목적

회사 서버, 네트워크, 업무용 PC와 사무기기에 문제가 생겼을 때 누가, 언제까지, 무엇을 하는지 정한다. 장애를 처음 발견한 사람은 직급과 관계없이 이 매뉴얼에 따라 신고한다.

2. 신고 창구

모든 장애는 IT헬프데스크로 신고한다. 업무 시간(평일 09:00~18:00)에는 내선 2580 또는 그룹웨어 'IT 요청' 메뉴로 신고한다. 업무 시간이 아닐 때는 IT 당직 휴대폰(010-0000-1234)으로 전화한다.

신고할 때는 ① 어떤 장비인지 ② 언제부터 ③ 몇 명이 영향을 받는지 ④ 화면에 나온 오류 메시지를 알려 준다. 오류 화면은 사진을 찍어 두면 좋다.

3. 장애 등급

IT헬프데스크는 신고를 받으면 아래 표에 따라 등급을 정한다. 등급마다 첫 응답 시간과 복구 목표 시간이 다르다.

등급	기준	첫 응답	복구 목표
P1 (심각)	전사 업무가 멈춤. 예: 그룹웨어·메일 전체 중단, 고객 서비스 서버 중단, 본사 인터넷 전체 끊김	15분 안	4시간 안
P2 (높음)	한 부서 이상이 일을 못 함. 예: 한 층 네트워크 끊김, 회계 시스템 접속 불가	30분 안	8시간 안
P3 (보통)	한 사람이 일을 못 하거나 불편함. 예: 개인 PC 고장, 특정 프로그램 오류	2시간 안	다음 영업일 안
P4 (낮음)	업무에 거의 지장이 없음. 예: 소프트웨어 설치 요청, 모니터 추가 요청	1영업일 안	5영업일 안

P1 장애가 1시간 안에 복구되지 않으면 IT운영팀장이 CTO에게 보고하고, 전 직원에게 메일과 메신저 공지로 상황을 알린다. 공지는 복구될 때까지 1시간마다 다시 한다.

4. 서버·서비스 장애

4-1. 고객 서비스 서버가 응답하지 않으면 당직자는 먼저 모니터링 화면에서 어느 서버가 문제인지 확인한다. 웹 서버 한 대만 문제라면 그 서버를 부하 분산 대상에서 빼고 다시 시작한다.

4-2. 데이터베이스 서버 장애는 당직자가 직접 다시 시작하지 않는다. 반드시 DB 담당자(인프라 파트)에게 먼저 연락한다. 잘못 다시 시작하면 데이터가 깨질 수 있기 때문이다.

4-3. 백업은 매일 새벽 2시에 자동으로 하며, 백업본은 30일 동안 보관한다. 복원이 필요하면 IT운영팀장의 승인을 받는다.

5. 네트워크 장애

5-1. 한 사람만 인터넷이 안 되면 먼저 랜선이 빠졌는지 확인하고, PC를 다시 시작한다. 그래도 안 되면 P3로 신고한다.

5-2. 한 층 전체가 안 되면 P2로 신고한다. 각 층 통신실 문은 IT운영팀만 열 수 있으므로 직원이 직접 장비를 만지지 않는다.

5-3. 사내 와이파이 이름은 DAON-Office(업무용)와 DAON-Guest(손님용)이다. 손님용 와이파이로는 사내 시스템에 접속할 수 없다.

6. 업무용 PC·노트북 고장

6-1. 노트북이 고장 나서 수리가 하루 넘게 걸리면 IT헬프데스크에서 대여용 노트북을 빌려 준다. 대여 기간은 최대 14일이다.

6-2. 출장 중에 노트북이 고장 나면 IT 당직 휴대폰으로 연락하고, 가까운 지정 서비스센터 목록을 안내받는다. 출장지에서 직접 수리를 맡긴 경우 수리비는 경비 처리 규정에 따라 개인 경비로 청구한다.

6-3. 노트북에 물을 쏟았다면 바로 전원을 끄고 충전기를 뽑는다. 다시 켜 보지 말고 그대로 IT헬프데스크에 가져온다.

6-4. 업무용 PC는 4년마다 바꾼다. 4년이 되지 않았더라도 수리비가 새 PC 값의 절반을 넘으면 바꿀 수 있다.

7. 프린터·복합기

7-1. 종이 걸림은 기기 화면의 안내에 따라 직접 처리한다. 토너가 떨어지면 각 층 비품함의 예비 토너로 바꾸고, 그룹웨어 'IT 요청'으로 보충을 요청한다.

7-2. 복합기 고장은 P4로 신고하며, 외부 업체가 보통 2영업일 안에 방문한다. 급한 출력은 다른 층 복합기를 쓴다.

8. 장애가 끝난 뒤

8-1. P1·P2 장애가 복구되면 IT운영팀은 3영업일 안에 장애 보고서를 쓴다. 보고서에는 원인, 영향 받은 범위와 시간, 조치 내용, 다시 생기지 않게 할 대책을 적는다.

8-2. 장애 보고서는 매달 첫째 주 IT 운영 회의에서 함께 검토한다.

8-3. 같은 원인의 장애가 3개월 안에 2번 넘게 생기면 IT운영팀장이 개선 과제로 등록하고 담당자와 기한을 정한다.

9. 비상 연락처

구분	연락처
IT헬프데스크 (업무 시간)	내선 2580
IT 당직 휴대폰 (업무 시간 외)	010-0000-1234
건물 관리실 (정전·냉방)	내선 1100

정전이 되면 건물 관리실에 먼저 연락하고, 서버실 무정전 전원장치(UPS)는 약 20분 동안 버틸 수 있으므로 IT운영팀이 그 안에 서버를 안전하게 끈다.