非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究

主要内容

1 研究问题与网络

2 系统模型与求解


3 误差机制与验证

4 新版研究方案


研究问题与方法

研究问题中的困难	当前处理与拟研究方法	用什么检验
01 链路 SRS/CSI 质量不同	对应机制 链路条件误差 C → 接收与预编码	评价口径 同场景误差对照
02 边缘 UE 协同受干扰影响	对应机制 用户中心服务 + WMMSE 更新	评价口径 体验低分位与速率
03 273 RB 与跨组功率耦合	对应机制 集中式 ADMM 联合投影	评价口径 功率违规与残差

网络拓扑与协同架构



共址扇区 • 用户中心服务



① 三个 TRP 共用一个站址，箭头表示扇区主方向。

② UE 7 由 T01、T02 服务；CPU 集中计算预编码。

彩色小点＝实际 UE；颜色＝初始归属站址。

真实执行链

正式 MATLAB 入口：一次场景快照生成 → 固定资源 → 求预编码 → 真信道评价

① 场景/业务

站址、扇区、UE 位置生成服务集与业务到达

→

② 真信道

几何增益 + 复高斯 H^{true}：4×64 / 链路

→

③ 等效测量

CSI-RS / SRS 质量与年龄
输出 $\hat{H}$、C：4×64 / 4×4

→

④ 资源规则

关联 b、调度 χ、流数 r
及资源权重 ν 固定

→

⑤ 优化

$\hat{H}$、C 和固定资源输入矩阵
WMMSE–ADMM 求 w

↓

⑥ 用同一预编码 w 在 H^{true} 上重算下行速率 → 业务交付量、体验分位与功率

旧 **GA / PSO** 搜索链独立；当前正式入口没有把历史候选接到矩阵求解器。

SRS–CSI 测量与估计

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

UE / 链路	TRP / 接收侧	CPU / 协调侧
测量对象	采集与上送	集中建模与求解

① UE 测量视角
SRS 上行；CSI-RS 下行观测

② 等效观测样本
质量、年龄、跳频选择 P

③ 条件估计
先验 + CSI-RS + SRS → $\hat{H}$、C

④ 资源与求解
b、χ、r、ν 固定；用 $\hat{H}$、C 求 w

⑤ 下行执行
取得各 TRP 预编码块 w_l

⑥ UE 接收
多 TRP 相干叠加 + 干扰

当前是仿真的等效观测与集中数值计算；图中的信息流不代表完整上行协议或 **TRP** 本地 **ADMM**。

资源变量与方法分工

历史慢层搜索：独立评价链

候选编码：PF 指数、连接数、调度阈值、rank 门限及修复参数等；不是正式场景的直接联合决策变量。

GA 用选择、交叉、变异产生候选；PSO 用位置和速度更新候选；历史评价器计算目标并筛选。

拟研究接口


当前正式快层：集中式求解

规则固定：关联 b、调度 χ、流数 r、资源权重 ν；输入 $\hat{H}$ 与 C。

优化：含发射幅度的预编码 w；跨资源组共享每 TRP 功率预算 P_l 。


拟研究慢层候选编码与统一评价接口，再由快层求解；用边缘体验、功率和计算量检验。

下行通信与评价



同一个 **w** 用于仿真真实信道评价；非理想优化分支的求解输入仍是 $\hat{H}$、C。

WMMSE–ADMM 嵌套求解



ADMM 功率约束与停止

内轮将二次预编码问题拆为原变量 **x** 与功率可行副本 **z**，**y** 记录一致性误差。

① CG 更新 x

按 νg Qg 与 ρ/2 构成线性系统

→

② 联合投影 z

$\Sigma g\ \nu g\ \Sigma j\ \|w_l\ \ jg\|^2 \le P_l$

→

③ 对偶与残差

y←y+x−z；检查残差

为什么跨组投影？一个 **TRP** 在所有资源组共用同一预算 P_l ；逐组独立限制会改变原问题。

功率可行 ≠ 数值对拍通过 ≠ **ADMM** 收敛 ≠ **WMMSE** 外层停止。

现有统计误差机制

测量质量与年龄

SINR、CSI 年龄、SRS 行选择

→

条件协方差 C

每链路、资源组的 4×4 统计误差

→

接收统计

R_{yy} 增加 $\Sigma_l \quad p_l \quad g\, C_k \quad _l \quad g$

→

预编码与评价

二次算子 Q (C) → w → 真信道体验

当前统计模型：先验、CSI-RS 与 SRS 观测的精度相加；未测 SRS 的组只用其余观测。

拟研究：用条件协方差 C 校准链路尺度与方向性椭球，再构造最坏情形内层。

拟按名义、统一和非均匀误差做同条件对照，分析边缘体验、空口功率与求解残差。

核心变量

类别	标准符号	中文含义	维度 / 单位
索引与规模	$l, k, j, g; N_t, N_r, r$	TRP、UE、资源组；端口、接收天线、流数	索引；64、4、≤2
信道与测量	$H^{true}, \hat{H}, C$	真信道、估计信道、条件误差协方差	4×64；4×64；4×4
资源变量	$b, \chi, \nu; w, p, P_l$	调度、服务、RB 权重；预编码、功率、预算	0/1；64×r；W
WMMSE	$F, R^{yy}, A, E, \Omega, \eta$	有效信道、接收协方差、接收器、MSE、权重、效用	4×r；4×4；r×r
ADMM	x, z, y, ρ	原变量、可行副本、缩放对偶、罚参数	同 w；标量
评价	R^{sE}, R^{exp}	频谱效率、按协议统计的体验率	bit/s/Hz；协议口径

新版方案：测量可靠性驱动协同

SRS 测量误差 → CSI 偏差 → 协同波束与干扰预测失准 → 边缘体验风险

第一层：不同 UE–TRP 链路的误差规模

拟用 SRS SINR、距离、速度与 NLOS 拟合链路误差尺度，并校准函数 f 和量纲。

第二层：一条链路内的方向差异

Q 的特征值描述各方向误差；对角形式只在选定坐标基中成立。

原文的单接收向量椭球

$$\Delta \mathbf{h}_{kn}^{H} \mathbf{Q}_{kn}^{-1} \Delta \mathbf{h}_{kn} \leq 1$$

$\Delta h \in \mathbb{C}^{64}$；$Q \in \mathbb{C}^{64\times 64}$。若 Q 是统计协方差，置信边界还需要尺度 τ；原文固定为 1。

基于现有 $H \in \mathbb{C}^{4\times 64}$、$C_{rx} \in \mathbb{C}^{4\times 4}$，研究矩阵信道误差的结构化表征与非均匀椭球。

新版方案的优化变量与约束

完整波束 **w** 同时决定发射方向与幅度；功率 **p** 由波束范数导出。

$$\sum_k U_\alpha(R_k(\mathbf{w})) - \lambda_{\text{link}} \sum_{l,k} \|\mathbf{w}_{lk,:}\|_F - \lambda_{\text{on}} \sum_l s_l$$

公平效用 − 链路组稀疏 − TRP 激活代价；分开两种惩罚系数是解释修正。

波束与功率

$w_{l\ k}\ g \in \mathbb{C}^{64\times r}$；$p_l$ 是所有资源组的加权发射功率。

链路组 vs 整 TRP

$\|w_{l\ k}\ ,:\|$ 归零只删一条服务链；$s_l = 0$ 才约束整台 TRP 不发射。

限制与后处理

边缘最低速率、关联可行性；s_l 松弛判阈后须重优化并复查。

$$p_l = \sum_g \nu_g \sum_k \|\mathbf{w}_{lkg}\|_F^2 \le s_l P_l$$

拟以边缘体验、<10% 体验损失和 >30% 空口功率目标为参照，开展同条件误差对照。

新版求解流程与实现边界

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

WMMSE 外轮：当前 w → A 接收器 → E、Ω 权重 → 固定量求 w

$$\max_{\mathbf{w}} \min_{\Delta\mathbf{H}\in\mathcal{U}} \sum_k U_\alpha(R_k(\mathbf{w}, \widehat{\mathbf{H}} + \Delta\mathbf{H}))$$

拟以当前统计 C 为基础，研究误差集合校准与最坏情形内层，并与统计平均设计比较。

ADMM 内轮：固定 A、Ω；每轮更新 x → z → y → 双残差

x：波束	拟议消息门	z：副本	y：对偶
研究链路组稀疏	消息变化与缓存比较	联合功率投影	按 x−z 更新

原始残差 ||x−z||；对偶残差 ρ||z^+ −z||；触发变化 ||m−缓存||：三者不同。

返回可行 z → 检查外层停止；s 阈值判决后重优化并复查速率与功率。

当前实现状态

已实现

矩阵 WMMSE、统计 C、集中式 ADMM

部分证据

同输入对拍与功率可行；正式规模未收敛

未实现

椭球最坏情况、稀疏/休眠、本地 TRP、触发

未接通

历史 GA/PSO 搜索 → 新求解器

拟研究 TRP 本地变量划分、共识交换与消息缓存；以计算量、消息量和收敛残差检验。