AC 230V IN

F1
250mA T

NT1
NTC 5R/2A

TR1 pri (ext)

RV1
S20K275

J3

J4

D1
1N4001

LM7812
U1

PWR_FLAG

VRAW+

C1
4700uF/25V

C3
0.33uF

C5
100uF

C7
0.1uF

+12V

R1
2k2

D3
RED

PWR_FLAG

D5
1N4001

12VAC CT 2A

J1

BR1
KBP206

C9
0.33uF

U3
LM7805

C10
100uF

C11
0.1uF

+5V

BUS +12/G/G/−12

R3
680

J2

D6
GRN

R2
2k2

D4
YEL

VRAW−

C2
4700uF/25V

C4
0.33uF

U2
LM7912

C6
100uF

C8
0.1uF

−12V

PWR_FLAG

D2
1N4001

GND

Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start (design-notes.md §10/§12)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Rieles ±12 V y +5V aux.

SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power.kicad_sch

Title: Modulo 01 — Alimentacion ±12 V / +5V

Size: A3	Date: 2026-08-12	**Rev: D**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1