

Nuevas funcionalidades Tigo Hogar

Formulario Login

Lee de la base de datos, sucursal, ip de la tabla tbl_sucursal

Las credenciales del usuario deben ser de la base de datos de la sucursal en la que trabajaran

Formulario gestión de usuario (tbl_usuario)

- Aplicar políticas:
 - Se cambia la contraseña cada 90 días (dato configurable por pantalla)
 - No se puede repetir las últimas 10 contraseñas

Formulario para asignar privilegios por roles

Crear formulario para la asignación de privilegios, que se pueda ordenar según el menú que se vaya creando

Flujo de trabajo

Al ingresar al formulario se debe tener el nombre login, también se debe tener una lista de las órdenes de trabajo del día

procedimiento :	sp_ObtenerListaOrdenesTrabajo
-----------------	-------------------------------

Tiene que tener un botón Registrar

Al ingresar al formulario se carga el saldo que tiene el grupo asignado al técnico tabla :
tbl_usuariotecnico, tbl_saldotarjetas

El saldo se debe manejar exclusivamente para control, no se debe visualizar al técnico

Formulario Registro OT

Registro Cabecera

- Fecha Ejecución, muestra pero no es editable, remarcado, validar que siempre se registre con la fecha del día
- Cargar combo Grupo según IdTecnico `proc : spx_ObtenerRutaXIdTecnico`
Validar a que grupo va a cargar las ordenes (dato seleccionable)
- Tipo de Instalación: se carga con el `proc: spx_ObtenerTipoServicio` (dato seleccionable)
 - Dependiendo del tipo de instalación se habilita el tipo de material `proc: sp_ObtenerTipoMaterial` (recibe el Id de Tipo de Instalación) (dato seleccionable)
- Nro Orden tiene que validarse que no exista el nro ingresado `proc: sp_ObtenerOrdenTrabajo_X_Número`, dato numérico(caja de texto)
- Código cliente, dato numérico (caja de texto)
- Estado `proc: sp_ObtenerEstado` (dato seleccionable)
- Observacion: caja de texto libre
- Check Tiene Observacion, en caso de `check = true`, debe colocar la observación si o si caso contrario puede dejar en blanco

Registro Detalle

- Tipo Material `proc: sp_ObtenerTipoMaterial` se carga según el tipo de servicio (dato desplegable)
- Producto `proc: TraerTodosLosProductos` (dato desplegable) según el producto se habilita el control de serie, caso contrario se pasa a registrar la cantidad

- Serie: componente flexible, carga el formato para el ingreso de datos según el `proc: sp_TraerTodosLosProductosMascara`, dependiendo el producto se habilita el `chipId` o cantidad
 - Valida : Dato completo
 - Valida : serie en su saldo del técnico si es instalación, si es retiro puede ingresar a nuestra bodega previa validación
 - Valida: que el dato no se registre 2 o más veces en una OT
 - Si el producto es Tarjeta no recibe `ChipId`
- `ChipId` : componente flexible, carga el formato para el ingreso de datos según el `proc: sp_TraerTodosLosProductosMascara`
- Cantidad: si el producto es serializado siempre es 1 caso contrario puede ingresar cualquier numero
- Al agregar un kit(decodificador) `proc: sp_ObtenerKitDecodificadores` se debe agregar pilas y control remoto
- Se debe tener un botón para agregar el producto a una grilla
- Se debe tener un botón para quitar el producto de una grilla