

SD2 天气时钟说明书 2.0.0

功能：

联网在线获取时间、日期、星期、农历、天气、温度（室外）、湿度（室外）、空气质量，播放动画等功能。支持闹钟（需要购买带闹钟款）。

颜色及材质：

白色 ABS、黑色 ABS、蓝色 ABS、3D 打印的乳白色树脂、灰黑色树脂、绿色树脂。

接口：

Type-C （请自备数据线，插电使用，暂不带电池，不可充电）。

使用说明：

第一步：连接时钟热点

时钟通电后，靠近安卓手机或者带 WIFI 功能的电脑。

安卓手机/电脑连接 WIFI 热点，名称：SD2CLOCKWIFI 密码：无

PS 1：苹果手机的用户建议用电脑或者安卓手机来连。

PS 2：手机连接不成功，请清理后台，并给时钟断电重启后，再执行第一步。

第二步：进入设置主页

连接成功后，10 秒内会自动弹出网页

PS：如不能弹出，请确认连接时钟热点成功，再在手机浏览器界面输入 192.168. 4.1

第三步：连接本地网络

点击返回主菜单按钮，进入设置主界面。

点击网络配置按钮，进入 WIFI 配置界面。

输入本地的 2.4GWIFI 路由器的账号和密码，保存后自动重启。

PS1: 操作时请耐心, 页面刷新较慢

PS2: 有 5GWIFI 的网络, 可能不兼容, 建议使用单独的 2.4GWIFI 的路由器。

或者关闭 5G 路由器的双频合一功能后, 连接路由器的 2.4GWIFI。

或者用手机热点/电脑热点尝试连接。

第四步: 显示地区设置

地区设置界面, 城市输入您所在地区名称, 如宁波, 然后断电重启。

PS: 极其个别的地区会重名导致天气显示异常, 请进群联系群主解决。

其他补充

1、QQ 交流群号: 320203052

2、有 BUG 或建议, 您可以联系客服或者在群内@群主说明, 我们会定期升级固件。

在我们更新固件后, 您可以在更新固件界面自助升级。

3、支持股票功能、支持相册功能、

4、支持动画功能, 支持时钟样式功能,

这两个功能需要手机不去连接时钟热点 WIFI, 而去连接局域网,

通过局域网访问 SD2 小电视的 IP 地址, IP 地址显示在时钟显示面板的地址栏下方,

天气滚动栏内。

5、支持台湾地区、支持香港地区。

4、屏幕左上角有乱码时, 请手机和电脑断开, 忘记时钟热点后, 时钟再断电重启。

5、触摸感应按钮版本: 触摸感应按钮位于时钟的顶部中心位置。按一秒起效, 用于切换界面。

只比标准版本多了触摸感应按钮。

6、标准版本: 切换界面请到配置页面切换。

7、高级功能需要进入手机不直接连接 SD2 小电视, 而是手机连接路由器, 再打开浏览器输入 SD2 小电视的 IP 地址后, 才能正常使用。

8、IP 地址在小电视显示屏的天气滚动栏内, 位于天气地址下方。