

サービス機能		サービスコード	サービス内のオプション機能	オプションコード
ヘルプガイダンス		0#	-	-
メッセージ聞き取り		1#	メッセージをくり返し再生	1#
			メッセージ再生の中断／再開	4#
			メッセージを消去し次を再生	7#
			メッセージを保存し次を再生	9#
			メッセージのコピー	2#
			メッセージのスキップ	3#
			メッセージのバックスキップ	6#
			聞き取ったメッセージの同報	28#
			サービス終了	※#
メッセージ同報		2#	-	-
メッセージ全消去		7#	-	-
メッセージの連続再生		18#	自内線メッセージの連続再生	-
応答メッセージ No.1	再生	31#	-	-
	登録	32#	-	-
	消去	37#	-	-
応答メッセージ No.2	再生	35#	-	-
	登録	33#	-	-
	消去	38#	-	-
応答メッセージ No.3	再生	36#	-	-
	登録	34#	-	-
	消去	39#	-	-
外線からメッセージ聞き取り後の 内線呼出		50#	-	-
外線からメッセージ聞き取り後の DISA 機能		51#	-	-
ダイヤルイン変換テーブルによる転送		52#	-	-
メッセージ着信通知設定		61#	内線呼出	1#
			外線呼出	2#
			設定解除	0#
			サービス終了	※#
着信代行設定		62#	-	-
メッセージ再生登録順設定		63#	-	-
メッセージ再生最新順設定		64#	-	-

サービス機能	サービスコード	サービス内のオプション機能	オプションコード
パスワード設定	65#	－	－
メッセージ登録規制設定	66#	－	－
サービス終了	*#	－	－

パスワードを設定する

メールボックスに、4桁のパスワードを設定しておくと、自分専用のメールボックスとして使うことができます。

1. 受話器を上げる

2. ⑧ ③ ⑨ を押す

839 は、ボイスメールセンター呼出の特番(初期値)です。

 「音声サービスセンターです。ボックス番号をどうぞ」

3. 自分のメールボックス番号を押したあと、⑧ を押す

例: 自分のボックス番号が 100 番の場合、100#と押します。

 「サービスコードをどうぞ」

4. ⑥ ⑤ ⑧ を押す

 「登録するパスワードをどうぞ」

5. 登録する 4 桁のパスワードを入力したあと、⑧ を押す

例: 「1234」とパスワードを登録したい場合、1234#と押します。

 「1234 ですね。よろしければ、0 と#、違うときは、1 と#をダイヤルしてください」

※「9999」はパスワードとして登録できません。

6. ⑦ ⑧ を押す

 「パスワードを登録しました。サービスコードをどうぞ」

7. 受話器を戻す

これで、パスワードが設定できました。



こんなときは

パスワードを変更する場合

次の手順で変更してください。

- 手順 1～3 の操作を行う
「パスワードをどうぞ」というガイダンスが流れます。
- パスワードを入力したあと、⑧ を押す
「サービスコードをどうぞ」というガイダンスが流れます。
- 手順 4～7 の操作を行う

パスワードを消去する場合

次の手順で消去してください。

- 手順 1～3 の操作を行う
「パスワードをどうぞ」というガイダンスが流れます。
- パスワードを入力したあと、⑧ を押す
「サービスコードをどうぞ」というガイダンスが流れます。
- 手順 4 の操作を行う
- 9999#を押す
以降の操作はガイダンスに従ってください。

パスワードを忘れた場合

システム管理者にご相談ください。