MHR 接口说明

1、Token 获取

接口 URL: 进入基地后联系对接 ME 获取

Content-Type：*application/json*

请求方式：*post*

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
loginName	*******	String	是	请求名称，联系基地 ME 获取
password	******	String	是	请求密码，联系基地 ME 获取

请求示例：

```
{
    "loginName":"*******",
    "password":"******"
}
```

返回示例：


```
{"Authorization":"Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1X3RvbSIsImlhdCI6MTc3MDY0MDA4NCwiZXhwIjox
NzcwNjQxODg0fQ.bLDVaeyLWhMsyJ2xWQVIAMExi74pfxlg70-P0PWDxDQ"}
```


2、获取权限

接口 URL：进入基地后联系对接 ME 获取

Content-Type：*application/json*

请求方式：*post*

请求 auth 说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
Bearer Token	Q07g0M3xRQ7FM3J**********	String	是	Token 值（调用获取 token 接口返回的 token）

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
device_resource_id	AIQJWEQWEU	String	是	设备资源号
base_id	JJ	String	是	基地

请求示例：

```
{
    "device_resource_id":" AIQJWEQWEU ",
    "base_id":" JJ "
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
Success	true	Boolean	调用是否成功，true：成功；false：失败
ErrorCode	0	Number	返回码，0：成功；非 0：失败
Msg	ok	String	返回信息
Data	/	Object	返回列表
Data.timestamp	1667381810	String	时间戳
Data.device_resource_id	AIQJWEQWEU	String	设备资源号
Data.list		Object	权限列表
Data.list.work_id	60000000	String	工号
Data.list.access_level	1	String	权限等级： 1:PRD 操作员权限 2:PRD 技师权限 3:ME 权限 4:PE 权限 5:管理员权限
Data.list.card_id	12345678	String	卡号

```
{
    "Success": true,
    "ErrorCode": 0,
    "Msg": "查询成功!",
    "Data": {
        "timestamp": 1669267755709,
        "list": [
                 {
                "work_id": "60000000",
                "access_level": "1",
                "card_id": "12345678"
                 },
                 {
                "work_id": "60000001",
                "access_level": "1",
                "card_id": "12345679"
                 }
                 ],
        "device_resource_id": null
    }
}
```