Manuel d’utilisateur: ÖREB Checker

ÖREB Checker est un outil de ligne de commande basé sur Java qui permet de valider les services web RDPPF (Restriction de droit public à la propriété foncière) conformément aux instructions RDPPF. Il effectue des vérifications automatisées pour différentes opérations de service telles que GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID et GetExtractById.

1 Conditions préalables

- Java Runtime Environment (JRE): version 21 ou supérieure.

2 Exécution de l’application

L’application est lancée via la console. Il existe deux types d’utilisation:

2.1 Mode configuration

Exécution de plusieurs contrôles définis dans un fichier json ou xml:

```
java -jar oereb-checker.jar -cFP ./configs/be/meine_konfiguration.json
```

2.2 Mode direct

Exécution d’un contrôle spécifique unique à l’aide de paramètres:

```
java -jar oereb-checker.jar -canton BE -baseurl https://www.oereb2.apps.be.ch -type GetCapabilities -format xml
```

3 Paramètres de la ligne de commande

3.1 Options générales

Paramètre	Description
-cFP [pfad]	Chemin d’accès à un fichier de configuration (JSON/XML)
-oDP [pfad]	Chemin d’accès au dossier de sortie pour les résultats
-help	Affiche les informations d’aide

3.2 Paramètres pour les contrôles directs

Paramètre	Description
-canton [XX]	Abréviation cantonale (par exemple: ZH, BE, AG, etc.)
-baseurl [url]	L'URL de base du service web RDPPF
-type [typ]	Opération (GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID, GetExtractById)
-format [fmt]	Format de réponse (xml, json, pdf)
-eSC [code]	Code d’état http attendu (par exemple 200 ou 303)
-provoke500[bool]	Provoquez intentionnellement une erreur serveur en demandant un format non valide (vrai/faux).

3.3 Paramètres de requête spécifiques

- GetEGRID nécessite soit des coordonnées, soit IdentDN & Numero ou une adresse:
  - *-EN*
  - *-IDENTDN -NUMBER*
  - *-POSTALCODE -LOCALISATION -NUMBER*
- GetExtractById nécessite soit un EGRID ou IdentDN & Numero:
  - *-EGRID*
  - *-IDENTDN -NUMBER*

3.4 Fichier de configuration

Les fichiers «config.json» et «config.xml» prennent en charge les mêmes paramètres et vérifications. Le fichier contient des paramètres globaux (Endpoint, Output, Proxy) ainsi que des listes de vérifications à effectuer. Si une liste de contrôle est vide ou manquante cette vérification n'est pas effectuée.

3.4.1 Fichier de configuration

Paramètre	Type	Obligatoire	Signification / Restricitions
ProxyHostname	String	non	Nom d'hôte proxy facultatif. Vide/manquant = pas de proxy.
ProxyPort	Integer	non	Port proxy facultatif. Doit être un port TCP valide.
ProxyUser	String	non	Utilisateur proxy facultatif (uniquement si l'authentification proxy est nécessaire).
ProxyPassword	String	non	Mot de passe proxy facultatif (uniquement si l'authentification proxy est nécessaire).
Canton	String	oui	Abréviation cantonale (par exemple: "BE"
BasicUrl	String	oui	URL de base du point final OEREB.
Threads	Integer	non	Parallélisme. Des valeurs trop élevées peuvent solliciter le service/système.
OutputDirectoryPath	String	oui	Répertoire de sortie. Doit être accessible en écriture.
GetVersions	Liste	non	Liste des configurations GetVersions-Check.
GetCapabilities	Liste	non	Liste des configurations GetCapabilities-Check.
GetEGRID	Liste	non	Liste des configurations GetEGRID-Check.
GetExtractById	Liste	non	Liste des configurations GetExtractById-Check.

3.4.2 Paramètres de vérification communs (pour toutes les check)

Jeder Eintrag in einer Check-Liste unterstützt:

Paramètre	Type	Obligatoire	Signification / Restricitions
FORMAT	String	oui	Type de réponse demandé. Doit être pris en charge par le check correspondant.
ExpectedStatusCode	Integer	non	Statut HTTP attendu. Si non défini, 200 est attendu.
Provoke500	Boolean	non	Par défaut : false. Si true, une requête est intentionnellement générée pour déclencher HTTP 500. Le statut attendu est alors 500.

Remarques:

- Le type de contenu est vérifié par rapport au FORMAT (sauf en cas de redirection/Provoke500).
- FORMAT="url" attend généralement HTTP 303 (redirection).
- Avec HTTP 204 (No Content), il n'y a pas de vérification du contenu.

3.4.3 Check: GetVersions

Objectif: appelle le point final de la version. Dans le cas du XML, il vérifie en outre si la version prise en charge est «extract-2.0».

Valeurs FORMAT prises en charge: xml, json
Paramètres spécifiques au Check: aucun

Exemple:

```
"GetVersions": [
     {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
     {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
]
```

3.4.4 Check: GetCapabilities

Objectif: Appelle le point final des capacités et valide l'accessibilité/la réponse. Dans le cas du XML, une validation XSD supplémentaire est effectuée.

Valeurs FORMAT prises en charge: xml, json
Paramètres spécifiques au Check: aucun

Exemple:

```
"GetCapabilities": [
    {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
]
```

3.4.5 Check: GetEGRID

Objectif: Détermine un EGRID à partir d'une seule variante de saisie.

Valeurs FORMAT prises en charge: xml, json

3.4.5.1 Paramètres spécifiques au Check

Paramètre	Type	Signification / Restricitions
GEOMETRY	Boolean	Demande la géométrie dans la réponse (valeur par défaut: false)
EN	String	Variante A (coordonnées). Ne peut être combinée avec d'autres variantes.
IDENTDN	String	Variante B (identificateur). Nécessite en plus NUMBER.
NUMBER	String/Number	Composante de la variante B ou de la variante C.
POSTALCODE	Integer/String	Variante C (adresse). Nécessite le CODE POSTAL + la LOCALISATION + le NUMÉRO
LOCALISATION	String	Variante C (adresse).
GNSS	String	Variante D (GNSS). Ne peut être combiné avec d'autres variantes.

Important (limitation): l'une des variantes suivantes doit être définie, sinon la configuration n'est pas valide (la vérification est ignorée):

- A: EN
- B: IDENTDN + NUMBER
- C: POSTALCODE + LOCALISATION + NUMBER
- D: GNSS

Exemples (BE):

```
"GetEGRID": [
      {"FORMAT": "xml", "EN": "2606296.340,1215309.120", "ExpectedStatusCode": 200},
      {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "AR0200300600", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
```

```
      {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
      {"FORMAT": "xml", "POSTALCODE": "3013", "LOCALISATION": "Reiterstrasse", "NUMBER": 11,
"ExpectedStatusCode": 200 },
      {"FORMAT": "json", "GNSS": "47.387922, 9.279204", "ExpectedStatusCode": 204}
]
```

3.4.6 Check: GetExtractById

Objectif: demande un extrait RDPPF et valide, selon le format, le protocole, le XML/PDF et (pour le XML) les règles techniques supplémentaires.

Valeurs FORMAT prises en charge: xml, pdf, url, json

3.4.6.1 Paramètres spécifiques au Check (Options de requête)

Paramètre	Type	Signification / Restricitions
GEOMETRY	Boolean ou null	Pertinent notamment pour FORMAT="xml". true = géométries attendues, false = aucune géométrie attendue, null = non défini.
SIGNED	Boolean	Demander un extrait signé (si le service est pris en charge). Par défaut: faux..
LANG	String	Langue souhaitée (par exemple, de, fr, it, rm). Vide = aucune exigence explicite.
TOPICS	String	Filtre thématique : vide/ALL, ALL_FEDERAL ou codes thématiques séparés par des virgules.
WITHIMAGES	Boolean ou null	Pertinent notamment pour FORMAT="xml". true = images intégrées attendues, false = références d'images attendues, null = non défini.

3.4.6.2 Identifiant (Une seule variante est obligatoire)

Paramètre	Type	Signification / Restricitions
EGRID	String	Extrait via EGRID.
EGRIDS	Liste von Strings	Plusieurs EGRID; un seul est sélectionné par exécution. Ne pas combiner avec d'autres identifiants.
IDENTDN	String	Extrait via IDENTDN + NUMBER.
NUMBER	String/Number	Obligatoire avec IDENTDN.

Important (limitation): Une seule variante d'identifiant doit être utilisée:

- EGRIDS (pas vide) ou
- EGRID ou
- IDENTDN + NUMBER

Sinon, la configuration n'est pas valide (la vérification est ignorée).

Exemples (BE):

```
"GetExtractById": [
    {"FORMAT": "pdf", "EGRIDS": ["CH143546128604", "CH143546893419", "CH143546032889"],
"ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "pdf", "EGRID": "CH387146358428", "LANG": "fr", "ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "xml", "EGRID": "CH387146358428", "ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "url", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 303 },
    {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "UR0200001201", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
    {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "Provoke500": true, "ExpectedStatusCode":
500 }
]
```

3.4.7 Restrictions relatives au format et au nom de clé (JSON & XML)

- Les noms de champs sont sensibles à la casse (par exemple, FORMAT, et non format).
- Les champs inconnus ne font pas partie du schéma pris en charge et peuvent être ignorés ou entraîner l'échec du chargement (selon l'analyseur).
- Le XML doit être bien formé et utiliser l'élément racine correct: <Config>...</Config>.

3.4.8 Exemple config.json

```
{
  "Canton": "BE",
  "BasicUrl": "https://www.oereb2.apps.be.ch",
  "OutputDirectoryPath": "out\\results",
  "GetVersions": [
        {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
        {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
  ],
  "GetCapabilities": [
        {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
        {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
  ],
    "GetEGRID": [
        {"FORMAT": "xml", "EN": "2606296.340,1215309.120", "ExpectedStatusCode": 200},
        {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "AR0200300600", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
        {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
        {"FORMAT": "xml", "POSTALCODE": "3013", "LOCALISATION": "Reiterstrasse", "NUMBER": 11, "ExpectedStatusCode":
200 },
        {"FORMAT": "json", "GNSS": "47.387922, 9.279204", "ExpectedStatusCode": 204}
  ],
  "GetExtractById": [
        {"FORMAT": "pdf", "EGRIDS": ["CH143546128604", "CH143546893419", "CH143546032889"], "ExpectedStatusCode":
200 },
        {"FORMAT": "pdf", "EGRID": "CH387146358428", "LANG": "fr", "ExpectedStatusCode": 200 },
        {"FORMAT": "xml", "EGRID": "CH387146358428", "ExpectedStatusCode": 200 },
        {"FORMAT": "url", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 303 },
        {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
        {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "UR0200001201", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
        {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "Provoke500": true, "ExpectedStatusCode": 500 }
  ]
}
```