

グラフテック株式会社

I/F コマンド (JSON コマンド)

仕様書

GL260, GL860

グラフテック株式会社

2024 年 11 月 12 日

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

目次

1. 概要	2
2. コマンド	2
2.1. AMP コマンド	2
2.2. LOGIC コマンド	6
2.3. PULSE コマンド	8
2.4. CALC コマンド	10
2.5. TRIGGER コマンド	13
2.6. ALARM コマンド	15
2.7. DATA コマンド	16
2.8. I/F コマンド	19
2.9. WLAN コマンド	21
2.10. MAIL コマンド	23
2.11. FTP コマンド	25
2.12. WEB コマンド	27
2.13. NTP コマンド	28
2.14. OPTION コマンド	29
2.15. INFO コマンド	30

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

1. 概要

本体内の設定内容を JSON 形式で取得する方法の説明書となります。測定値をバイナリ形式で取得する場合は、データ受信関連仕様書を参照ください。

2. コマンド

送信コマンドは大文字小文字の区別はありません。応答コマンド例は視認性のため整形をおこなっていますが、実際のコマンドは文字列の途中に改行はありません。応答コマンドのキーはすべて小文字となります。バリューは大文字・小文字が混在します。

2.1. AMP コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:AMP:CH<n>?
```

<n>は CH 番号が入ります。

応答コマンド例：

```
{
  "amp_setting":
  {
    "name":"CH",
    "ch":"1",
    "amp":
    {
      "type":"M",
      "inp":"DC",
      "tempi":"TCK",
      "tempr":"2000",
      "range":"10V",
      "filter":"off",
      "azero": "+0.000V",
      "annot": " CH 1"
    },
    "span":
    {
      "upper": "+2.500",
      "lower": "-2.500",
      "unit": "V"
    },
  },
}
```

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

```

    "scale":
    {
        "func": "OFF",
        "set":
        {
            "in":
            {
                "upper": "+5.000",
                "lower": "-5.000",
                "unit": "V"
            },
            "out":
            {
                "upper": "+5.000",
                "lower": "-5.000",
                "unit": "V"
            }
        }
    },
    "trigger":
    {
        "start":
        {
            "set": "OFF",
            "value": "+0.000V",
            "wind":
            {
                "upper": "+1.250V",
                "lower": "+0.000V"
            }
        },
        "stop":
        {
            "set": "OFF",
            "value": "+0.000V",
            "wind":
            {
                "upper": "+1.250V",
                "lower": "+0.000V"
            }
        }
    },
    "alarm":
    {
        "set": "OFF",
        "value": "+0.000V",
        "wind":
    
```

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

<pre> { "upper": "+1.250V", "lower": "+0.000V" }, "outpport": "1", } } } </pre>

項目 1	項目 2	項目 3	説明
name			CH の種類を参照します。 常に「CH」です。
ch			CH 番号を参照します。
amp			アンプ関連を参照します。
	type		CH のアンプ種別を参照します。
	inp		入力を参照します。
	tempi		温度センサーを参照します。
	tempr		温度レンジを参照します。
	range		電圧レンジを参照します。
	filter		フィルタを参照します。
	azeropoint		アンプのゼロ点を参照します。
	annot		アノテーションを参照します。
span			スパン関連の上限値、下限値、単位を参照します。
scale			スケーリング関連を参照します。
	func		スケーリングの On/Off を参照します。
	set		
		in/out	in: 入力値側を参照します。 out: 出力値側を参照します。 上限値、下限値、単位を参照します。
trigger			トリガ関連を参照します
	start/stop		start: スタートトリガを参照します。 stop: ストップトリガを参照します。
		set	レベルトリガの条件を参照します。
		value	レベルトリガの条件が立上り、立下り設定の場合 トリガレベルを参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

		wind	レベルトリガの条件が範囲内、範囲外設定の場合 トリガレベルの上限値、下限値を参照します。
alarm			アラーム関連を参照します。
	set		アラームの条件を参照します。
	value		アラームの条件が立上り、立下り設定の場合 トリガレベルを参照します。
	wind		アラームトリガの条件が範囲内、範囲外設定の場合 トリガレベルの上限値、下限値を参照します。
	outpport		アラーム出力番号を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.2. LOGIC コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:LOGIC:CH<n>?
```

<n>はロジック番号が入ります。

応答コマンド例：

```
{
  "logic_setting": {
    "name": "CH",
    "ch": "1",
    "logic": {
      "func": "OFF",
      "filter": "OFF"
    },
    "trigger": {
      "start": {
        "set": "OFF"
      },
      "stop": {
        "set": "OFF"
      }
    },
    "alarm": {
      "set": "OFF",
      "outpport": "1"
    }
  }
}
```

項目 1	項目 2	項目 3	説明
name			CH の種類を参照します。 常に「CH」です。
ch			CH 番号を参照します。
logic			ロジック関連を参照します。
	func		ロジック On/Off を参照します。
	filter		ロジックフィルタを参照します。
trigger			トリガ関連を参照します

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

	start/stop		start: スタートトリガを参照します。 stop: ストップトリガを参照します。
		set	レベルトリガの条件を参照します。
alarm			アラーム関連を参照します。
	set		アラームの条件を参照します。
	outpport		アラーム出力番号を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.3. PULSE コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:PULSE:CH<n>?
```

<n>はパルス番号が入ります。

応答コマンド例：

```
{
  "pulse_setting": {
    "name": "CH",
    "ch": "1",
    "pulse": {
      "func": "REVO",
      "slope": "HI",
      "filter": "OFF",
      "rpmcount": "360"
    },
    "span": {
      "upper": "500000",
      "lower": "0",
      "unit": "rpm"
    },
    "scale": {
      "func": "OFF",
      "set": {
        "in": {
          "upper": "100",
          "lower": "1",
          "unit": "C"
        },
        "out": {
          "upper": "10",
          "lower": "1",
          "unit": "C"
        }
      }
    },
    "trigger": {
      "start": {
        "set": "OFF",
        "value": "0",
        "wind": {
          "upper": "100",
          "lower": "0"
        }
      }
    }
  }
}
```

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

```

    },
    "stop": {
      "set": "OFF",
      "value": "0",
      "wind": {
        "upper": "100",
        "lower": "0"
      }
    }
  },
  "alarm": {
    "set": "OFF",
    "value": "0",
    "wind": {
      "upper": "100",
      "lower": "0"
    }
  },
  "outpport": "1"
}
}
}

```

項目 1	項目 2	説明
name		CH の種類を参照します。 常に「CH」です。
ch		CH 番号を参照します。
pulse		パルス関連を参照します。
	func	パルス機能を参照します。
	slope	検知方法を参照します。
	filter	フィルタを参照します。
	rpmcount	1 回転のパルス数を参照します。
span		スパン関連の上限値、下限値、単位を参照します。
scale		スケーリング関連を参照します。 詳細は AMP コマンドの scale を参照してください。
trigger		トリガ関連を参照します 詳細は AMP コマンドの trigger を参照してください。
alarm		アラーム関連を参照します 詳細は AMP コマンドの alarm を参照してください。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.4. CALC コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:CALC:CALC<n>?
```

<n>は CH 間演算番号が入ります。

応答コマンド例：

```
{
  "calc_setting": {
    "name": "CALC",
    "ch": "1",
    "func": "ON",
    "mode": "FORMU",
    "annot": " CALC1",
    "fourp": {
      "name": "CH",
      "ch": "1",
      "set": {
        "in": {
          "upper": "+1.0000",
          "lower": "+1.0000"
        },
        "out": {
          "upper": "+1.0000",
          "lower": "+1.0000"
        }
      }
    }
  },
  "formu": {
    "left": {
      "coef": "+1.0000",
      "name": "CH",
      "ch": "1"
    },
    "ope": "ADD",
    "right": {
      "coef": "+1.0000",
      "name": "CH",
      "ch": "1"
    },
    "offset": "+0.0000"
  },
  "span":
```

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

```

    {
        "upper":"+2.500",
        "lower":"-2.500",
        "unit":"V"
    },
    "scale":"M1000000",
    "trigger":
    {
        "start":
        {
            "set":"off",
            "value":"+0.000V",
            "wind":
            {
                "upper":"+1.250V",
                "lower":"+0.000V"
            }
        },
        "stop":
        {
            "set":"off",
            "value":"+0.000V",
            "wind":
            {
                "upper":"+1.250V",
                "lower":"+0.000V"
            }
        }
    },
    "alarm":
    {
        "set": "OFF",
        "value": "+0.00V",
        "wind": {
            "upper": "+25.00",
            "lower": "+0.00"
        },
        "outpport": "1"
    }
}

```

項目 1	項目 2	項目 3	説明
name			CH の種類を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

			常に「CALC」です。
ch			CH 番号を参照します。
func			演算の On/Off を参照します。
mode			演算の指定方法を参照します。
annot			アノテーションを参照します。
fourp			4 点入力関連を参照します。
	name		4 点入力に設定した CH の種類を参照します。 常に「CH」です。
	ch		4 点入力に設定した CH 番号を参照します。
	set		
		in/out	in: 入力値側を参照します。 out: 出力値側を参照します。 上限値、下限値を参照します。
formu			演算式関連を参照します。
	left		左辺側を参照します。
		coef	左辺の係数を参照します。
		name	左辺に設定した CH の種類を参照します。 常に「CH」です。
		ch	左辺に設定した CH 番号を参照します。
	ope		演算子項目を参照します。
	right		右辺側を参照します。
		coef	右辺の係数を参照します。
		name	右辺に設定した CH の種類を参照します。 常に「CH」です。
		ch	右辺に設定した CH 番号を参照します。
	offset		オフセットを参照します。
span			スパン関連の上限値、下限値、単位を参照します。
scale			スケーリング関連を参照します。 詳細は AMP コマンドの scale を参照してください。
trigger			トリガ関連を参照します 詳細は AMP コマンドの trigger を参照してください。
alarm			アラーム関連を参照します 詳細は AMP コマンドの alarm を参照してください。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.5. TRIGGER コマンド

送信コマンド：

:JSON:TRIG?

応答コマンド例：

```
{
  "trigger_setting":
  {
    "repeat": "OFF",
    "start":
    {
      "source": "OFF",
      "alarm": "1",
      "date": "1980-01-01 00:00:01",
      "ldate": "00:00:01",
      "week":
      {
        "flg": "0",
        "time": "00:00:00"
      },
      "time": "1S",
      "detect": "LEV",
      "comb": "AND",
    },
    "stop":
    {
      "source": "OFF",
      "alarm": "1",
      "date": "1980-01-01 00:00:01",
      "ldate": "00:00:01",
      "week":
      {
        "flg": "0",
        "time": "00:00:00"
      },
      "time": "1S",
      "detect": "EDGE",
      "comb": "AND",
    }
  }
}
```

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

項目 1	項目 2	項目 3	説明
repeat			トリガの繰り返し収録を参照します。
start/stop			start: スタート側を参照します。 stop: ストップ側を参照します。
	source		トリガを検知する種類を参照します。
	alarm		アラーム発生で検知する場合のアラーム出力を参照します。
	date		指定時刻で検知する場合の時刻を参照します。
	ldate		指定時間で検知する場合の時間を参照します。
	week		曜日と時間で検知する場合の曜日、時間を参照します。
	time		一定時間で検知する場合の時間を参照します。
	detect		レベルトリガの検知方法を参照します。
	comb		レベルトリガ成立の条件を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.6. ALARM コマンド

送信コマンド：

:JSON:ALARM?

応答コマンド例：

```
{
  "alarm_setting":
  {
    "detect": "LEV",
    "almhld": "ON",
    "burnout": "ON",
    "output": "ON",
    "almhist": "OFF"
  }
}
```

項目 1	説明
detect	アラームの検知方法を参照します。
almhld	アラーム保持機能を参照します。
bunout	バーンアウト発生でアラーム発生機能を参照します。
outp	アラーム出力を参照します。
almhist	アラーム履歴を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.7. DATA コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:DATA?
```

応答コマンド例：

```
{
  "data_setting":
  {
    "samp":
    {
      "samp": "1S",
      "ext": "OFF",
      "acline":
      {
        "enable": "OFF",
        "samp": "2S"
      }
    },
    "capt":
    {
      "capt": "DISK",
      "media": "¥¥MEM",
      "path": "¥¥MEM¥¥TEST¥¥TEST.GBD",
      "form": "GBD",
      "name": "AUTO",
      "rec": "ON",
      "alarmrec": "ON",
      "freecapa": "2913763328",
      "recordabletime": "1234:34:56"
    }
  },
  "ringrelay":
  {
    "mode": "RING",
    "ring":
    {
      "point": "2000000",
      "max": "2000000",
      "rectime": "55:33:20",
    }
  },
  "relay":
  {
    "mode": "RELAYT", // RELAYC
    "time": "12345",
    "capa": "12345MB",
    "rectime": "NONE",
  }
}
```

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

```

        "reccapa": "NONE",
        "memloop": "ON",
    },
    "backup":
    {
        "interv": "1H",
        "dest":
        {
            "mode": "MEM",
            "path": "Backup"
        }
        "beha": "COMPA"
    },
    "cksum": "OFF"
}

```

項目 1	項目 2	項目 3	説明
samp			サンプリング関連を参照します。
	samp		サンプリングを参照します。
	ext		外部サンプリングを参照します。
	acline		外部サンプリング時の AC ラインフィルタ、最速間隔を参照します。
capt			収録関連を参照します。
	capt		データの収録先を参照します。
	media		収録先メディアを参照します。
	path		収録先のパスを参照します。
	form		収録データのフォーマットを参照します。
	name		名づけ方法を参照します。
	rec		本体データ収録を参照します。
	alarmrec		アラームデータの収録を参照します。
	freecapa		収録先の空き容量を参照します。
	recordabletime		収録可能時間を参照します。
ringrelay			リング/リレー関連を参照します。
	mode		リング/リレー設定を参照します。
	ring		リング関連を参照します。
		point	リング点数を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

		max	リング収録点数の最大値を参照します。
		rectime	リング収録の収録時間を参照します。
	relay		リレー関連を参照します。
		mode	リレー設定を参照します。
		time	リレー時間を参照します。
		capa	リレー容量を参照します。
		rectime	リレー収録時間を参照します。
		reccapa	リレー収録容量を参照します。
		memloop	リレー収録のディスクフル時の動作を参照します。
backup			バックアップ関連を参照します。
	interv		バックアップ間隔を参照します。
	dest		
		mode	バックアップ先を参照します。
		path	バックアップフォルダのパスを参照します。
	beha		リモート時のバックアップ機能のふるまいを参照します。
	cksum		チェックサム機能を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.8. I/F コマンド

送信コマンド：

:JSON:IF?

応答コマンド例：

```
{
  "if_setting":
  {
    "nlcode":"CR_LF",
    "usb":"0",
    "name":"GL860_01",
    "conif":"WLAN",
    "keepa":"OFF",
    "mac":"00:11:22:33:44:55",
    "tcp":
    {
      "ip":"192.168.0.1",
      "subn":"255.255.255.0",
      "port":"8023",
      "gatew":" 192.168.0.1",
      "dns":" 192.168.0.1",
      "dhcp":"OFF"
    }
  },
}
```

項目 1	項目 2	説明
nlcode		改行コードを参照します。
usb		USB 機器 ID を参照します。
name		識別名を参照します。
conif		現在接続している I/F の種類を参照します。
keepa		無通信切断設定を参照します。
mac		本体の有線 LAN の MAC アドレスを参照します。 ※GL860 のみ
tcp		有線 LAN 関連を参照します。 ※GL860 のみ
	ip	IP アドレスを参照します。
	subn	サブネットマスクを参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

	port	ポート番号を参照します。
	gatew	ゲートウェイを参照します。
	dns	DNS を参照します。
	dhcp	IP アドレス自動取得を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.9. WLAN コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:WLAN?
```

応答コマンド例：

```
{
  "wlan_setting":
  {
    "wlan": "STATION",
    "ssid": "adasdaf",
    "encrypt": "WPA",
    "wepkey": "*****",
    "pass": "sdfawe233fa",
    "ch": "1",
    "stealth": "OFF",
    "nmode": "ON",
    "rssi": "0",
    "mac": "00:00:00:00:00",
    "tcp":
    {
      "ip": "192.168.0.1",
      "subn": "255.255.255.0",
      "port": "8023",
      "gatew": " 192.168.0.1",
      "dns": " 192.168.0.1",
      "dhcp": "OFF"
    }
  }
}
```

項目 1	項目 2	説明
wlan		無線 LAN モードを参照します。
ssid		SSID を参照します。
encrypt		暗号化方式を参照します。
wepkey		WEP キーを参照します。
pass		WPA 時のパスワードを参照します。
ch		使用チャンネルを参照します。
stealth		SSID の秘匿モードを参照します。
nmode		11n モードを参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

rss		無線 LAN の受信感度を参照します。
mac		無線 LAN モジュールの MAC アドレスを参照します。
tcp		
	ip	無線 LAN の IP アドレスを参照します。
	subn	無線 LAN のサブネットマスクを参照します。
	port	無線 LAN のポート番号を参照します。
	gatew	無線 LAN のゲートウェイを参照します。
	dns	無線 LAN の DNS を参照します。
	dhcp	無線 LAN の IP アドレス自動取得を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.10. MAIL コマンド

送信コマンド：

:JSON:MAIL?

応答コマンド例：

```
{
  "mail_setting":
  {
    "smtpt": "USER",
    "maila": "aaaa@bb.cc",
    "smtps": "aaa.bb.cc",
    "smtppo": "25",
    "smtpm": "SMTP",
    "smtpa": "PLAIN",
    "smtpu": "abcdefg",
    "smtppass": "abcdefg",
    "smtpc": "TLS",
    "timez": "9",
    "toa": "bbbb@dd.ss",
    "cca":
    {
      "cc1": "",
      "cc2": "",
      "cc3": "",
    },
    "subj": "subject",
    "notify":
    {
      "alarm": "ON",
      "alarmss": "ON",
      "rssi": "ON",
      "disk": "ON",
      "batt": "ON",
      "log": "1H",
      "logtime": "00:00:00",
      "logss": "OFF"
    }
  }
}
```

項目 1	項目 2	説明
smtpt		送信(SMTP)の簡易設定の使用を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

maila		メールアドレスを参照します。
smtps		SMTP サーバ名を参照します。
smtppo		SMTP ポート番号を参照します。
smtprm		認証を参照します。
smtpa		SMTP 認証を参照します。
smtpu		SMTP 認証のユーザー名を参照します。
smtppass		SMTP 認証のパスワードを参照します。
smtpc		SMTP 暗号化を参照します。
timez		タイムゾーンを参照します。
toa		宛先メールアドレスを参照します。
cca		CC メールアドレスを参照します。
	cc1,2,3	CC1,2,3 を参照します。
subj		件名を参照します。
notify		メール通知を参照します。
	alarm	アラームメールを参照します。
	alarms	アラームメール送信時のスクリーンショット添付を参照します。
	rssi	通信強度低下メールを参照します。
	disk	ディスクエラーメールを参照します。
	batt	バッテリー残量低下メールを参照します。
	log	定期連絡メールを参照します。
	logtime	定期連絡メールの指定時刻を参照します。
	logss	定期連絡メール送信時のスクリーンショット添付を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.11. FTP コマンド

送信コマンド：

:JSON:FTP?

応答コマンド例：

```
{
  "ftp_setting":
  {
    "client":
    {
      "serv": "aaa.vvvv.ss",
      "user": "abcdedf",
      "pass": "oewfjl2jv",
      "port": "21",
      "pasv": "ON",
      "recfile": "LEAVE",
      "encrypt": "EXPLICIT"
    },
    "server":
    {
      "user": "GL860",
      "pass": "GL860",
      "port": "21",
      "anony": "ON",
    }
  }
}
```

項目 1	項目 2	説明
client		FTP クライアント関連を参照します。
	serv	FTP サーバを参照します。
	user	ログインユーザー名を参照します。
	pass	ログインパスワードを参照します。
	port	FTP サーバのポート番号を参照します。
	pasv	PASV モードを参照します。
	recfile	バックアップ成功時のファイル操作を参照します。
	encrypt	暗号化モードを参照します。
server		本体の FTP サーバ関連を参照します。
	user	FTP サーバへのログインユーザー名を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

	pass	FTP サーバへのログインパスワードを参照します。
	port	FTP サーバのポート番号を参照します。
	anony	FTP サーバへの匿名接続を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.12. WEB コマンド

送信コマンド：

:JSON:WEB?

応答コマンド例：

```
{
  "web_setting":
  {
    "port":"80",
    "user":"GL860",
    "pass":"GL860",
    "auth":"OFF"
  }
}
```

項目 1	説明
port	WEB サーバのポート番号を参照します。
user	WEB サーバへのログインユーザー名を参照します。
pass	WEB サーバへのログインパスワードを参照します。
auth	WEB サーバへのログイン認証を参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.13. NTP コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:NTP?
```

応答コマンド例：

```
{
  "ntp_setting":
  {
    "func": "ON",
    "serv": "aaaa.bb.cc",
    "timez": "+9",
    "synct": "12:34",
    "mode": "STEP"
  }
}
```

項目 1	説明
func	NTP 機能の On/Off を参照します。
serv	NTP サーバを参照します。
timez	タイムゾーンを参照します。
synct	NTP サーバにアクセスを行う時刻を参照します。
mode	同期モードを参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.14. OPTION コマンド

送信コマンド：

```
:JSON:OPTION?
```

応答コマンド例：

```
{
  "option_setting":
  {
    "date": "2021-01-01 12:34:56",
    "temp": "ON",
    "pow": "OFF",
    "tunit": "CELS",
    "burn": "ON",
    "acc": "50",
    "buzz": "ON",
    "lang": "JP",
    "demo": "OFF"
  }
}
```

項目 1	説明
date	本体の日付時刻を参照します。
temp	本体の室温補正機能を参照します。
pow	電源 On スタート機能を参照します。
tunit	本体の温度単位表示を参照します。
burn	バーンアウトを参照します。
acc	電源ライン周波数を参照します。
buzz	キークリック音を参照します。
demo	デモモードを参照します。

文書名	I/F コマンド(JSON コマンド)仕様書	製品名	データロガーシリーズ
-----	------------------------	-----	------------

2.15. INFO コマンド

送信コマンド：

:JSON:INFO?

応答コマンド例：

```
{
  "info_setting":
  {
    "ch": "10",
    "calc": "10",
    "opt": "WLAN",
    "usb": "1",
    "ver":
    {
      "sys": "1.0",
      "main": "1.0",
      "revi": "1.0",
      "build": "1105",
      "pat": "1.0",
      "os": "1.0",
    }
  }
}
```

項目 1	項目 2	説明
ch		アナログ端子の総 CH を参照します。
calc		演算 CH の総 CH を参照します。
opt		本体の無線 LAN モジュール搭載情報を参照します。
usb		USB スピードを参照します。
ver		バージョン関連を参照します。