

## 2

## Mátrixok II

Matematika G2 – Lineáris Algebra

Utoljára frissítve: 2025. február 17.

## 2.1. Elméleti Áttekintő

**A determináns és a lineáris függetlenség kapcsolata:**

Definíció szerint a determináns értéke pontosan akkor zérus, ha a mátrix soraiból képzett sorvektorok, vagy oszlopaiból képzett oszlopvektorok lineárisan függők.

Ha a determináns értéke nem zérus, akkor a vektorok lineárisan függetlenek.

Egy  $3 \times 3$ -as mátrix esetén például:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{u} \\ a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{matrix} & \begin{matrix} \mathbf{v} \\ a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{matrix} & \begin{matrix} \mathbf{w} \\ a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{matrix} \end{bmatrix}.$$

Ha  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  és  $\mathbf{w}$  lineárisan függetlenek, akkor  $\det \mathbf{A} \neq 0$ .

Korábban 3 vektor lineáris függetlenségét a vegyesszorzat segítségével vizsgáltuk.  $3 \times 3$ -as mátrixok esetén a vegyesszorzat értéke megegyezik a vektorokból alkotott mátrix determinánsával.

**Sarrus-szabály:**

$3 \times 3$ -as mátrixok determinánsát a Sarrus-szabály segítségével könnyedén meghatározhatjuk. A szabály nevét Pierre Frédéric Sarrus francia matematikusról kapta.

$$\begin{array}{ccc|cc} + & + & + & & \\ a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \\ - & - & - & & \end{array}$$

$$\det \mathbf{A} = +aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

**Definíció 2.1: Mátrix rangja**

A mátrix rangjának nevezzük az oszlopvektorai közül a lineárisan függetlenek maximális számát.

**Tétel 2.1: Mátrixok rangszámának tétele**

Egy mátrix rangja megegyezik maximális el nem tűnő aldeterminánsának rendjével.

A mátrix rangja elemi mátrix átalakítások során nem változik:

- tetszőleges sorát vagy oszlopát egy 0-tól különböző számmal megszorozzuk,
- tetszőleges sorát vagy oszlopát felcseréljük,
- tetszőleges sorához vagy oszlopához egy másik tetszőleges sorát vagy oszlopát adjuk.

Ha egy kvadratikus (négyzetes) mátrix determinánsa nem zérus, akkor rangja maximális.

$$\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{n \times n} \wedge \det \mathbf{A} \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A} = n$$

Egy  $m \times n$ -es mátrix rangja nem lehet nagyobb, mint az  $m$  és az  $n$  közül a kisebbik érték. Ha a mátrix rangja maximális, akkor az  $m$  és az  $n$  közül a kisebbik érték a rang.

$$\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{m \times n} \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A} \leq \min\{m; n\}$$

Csak a nullmátrixnak lehet 0 rangja.

Határozzuk meg az  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  mátrix rangját a definíció segítségével!

Vizsgáljuk meg, hogy oszlopvektorai lineárisan függetlenek-e, vagyis határozzuk meg a mátrix determinánsát:

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 3 = -12.$$

Mivel a determináns értéke nem zérus, az  $\mathbf{A}$  mátrix rangja maximális, azaz  $\operatorname{rg} \mathbf{A} = 3$ .

Határozzuk meg az  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  mátrix rangját a tétel segítségével!

A mátrix rangja a legnagyobb el nem tűnő aldetermináns rendje:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_1 &= [1] && \rightarrow \det \mathbf{A}_1 = 1, \\ \mathbf{A}_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} && \rightarrow \det \mathbf{A}_2 = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = -4, \\ \mathbf{A}_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} && \rightarrow \det \mathbf{A}_3 = \dots = -12. \end{aligned}$$

Mivel a legnagyobb el nem tűnő aldetermináns rendje 3, ezért az  $\mathbf{A}$  mátrix rangja 3.

Határozzuk meg az  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  mátrix rangját elemi átalakítások segítségével!

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rg} \mathbf{A} &= \operatorname{rg} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ (-3S_1) \\ (-2S_1) \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -8 \\ 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \div(-4) \\
 &= \operatorname{rg} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ (-2S_2) \\ (+3S_2) \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \div 3 \\
 &= \operatorname{rg} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} (+S_3) \\ \\ (-2S_3) \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 3
 \end{aligned}$$

### Definíció 2.2: Reguláris és szinguláris mátrix

Egy kvadratikus mátrixot **regulárisnak** mondunk, ha determinánsa nem zérus.

Ha a kvadratikus mátrix determinánsa 0, **szinguláris** mátrixról beszélünk.

### Definíció 2.3: Mátrix inverze

Az  $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{n \times n}$  mátrix inverzét az  $\mathbf{A}^{-1}$  jelöli, és az a mátrix, melyre  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbb{E}$  teljesül.

Egy szinguláris mátrixnak nem létezik inverze.

Reguláris mátrix inverze egyértelmű. Ha  $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{n \times n}$ , akkor

$$\mathbf{A}^{-1} := \frac{\operatorname{adj} \mathbf{A}}{\det \mathbf{A}}.$$

Egy  $2 \times 2$ -es mátrix adjungáltja:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \operatorname{adj} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Határozzuk meg az  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  mátrix inverzét!

A mátrix determinánsa:

$$\det \mathbf{A} = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$$

A mátrix adjungáltja:

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ezek alapján az  $\mathbf{A}$  mátrix inverze:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}.$$

Egy  $3 \times 3$ -as mátrix adjungáltja:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

$3 \times 3$ -as mátrix adjungáltjának felírásához érdemes először a transzponáltját felírni, például:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Az adjungált  $i$ -edik sorában és  $j$ -edik oszlopában elhelyezkező  $\alpha_{ij}$  elemét a letakarás módszer segítségével határozhatjuk meg.

Az adjungált első sorának elemei:

$$\begin{vmatrix} +a_{11} & -a_{21} & +a_{31} \\ -a_{12} & +a_{22} & -a_{32} \\ +a_{13} & -a_{23} & +a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} +a_{11} & -a_{21} & +a_{31} \\ -a_{12} & +a_{22} & -a_{32} \\ +a_{13} & -a_{23} & +a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} +a_{11} & -a_{21} & +a_{31} \\ -a_{12} & +a_{22} & -a_{32} \\ +a_{13} & -a_{23} & +a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\alpha_{11} = + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\alpha_{12} = - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{32} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\alpha_{13} = + \begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{vmatrix}$$

A többi elem hasonló módszerrel számolható.

Határozzuk meg az  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 8 \end{bmatrix}$  mátrix inverzét!

A mátrix determinánsa:

$$\det \mathbf{A} = 1 \cdot 4 \cdot 8 + 2 \cdot 5 \cdot 5 + 3 \cdot 3 \cdot 6 - 3 \cdot 4 \cdot 5 - 6 \cdot 5 \cdot 1 - 8 \cdot 2 \cdot 3 = -2.$$

A mátrix transzponáltja:

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 8 \end{bmatrix}.$$

A mátrix adjungáltja:

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 1 & -7 & 4 \\ -2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

A mátrix inverze:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 1 & -7 & 4 \\ -2 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1/2 & 7/2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

### Inverz meghatározása Gauss-Jordan eliminációval:

Egy  $\mathbf{A}$  reguláris mátrix inverzés Gauss-Jordan eliminációval is meghatározhatjuk. A módszer során az  $(\mathbf{A}|\mathbb{E})$  mátrixot sorműveletek segítségével olyan módon alakítjuk át, hogy ahol eredetileg  $\mathbf{A}$  állt, ott az egységmátrix jelenjen meg. Az átalakított mátrix másik felében az  $\mathbf{A}^{-1}$  mátrix fog szerepelni.

Határozzuk meg az  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  mátrix inverzét!

$$\begin{aligned} & \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] (-3S_1) \\ & \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right] \div (-2) \\ & \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right] (-2S_2) \\ & \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

## 2.2. Feladatok

1. Egy síkon vannak-e az  $A(2; 3; -4)$ ,  $B(3; -1; -6)$ ,  $C(-1; 5; 2)$  és  $D(2; 1; -4)$  pontok?
2. Számolja ki az alábbi mátrixok determinánsát Sarrus-szabállyal!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 5 & 6 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 3 \\ -5 & 6 & -2 \\ 7 & 9 & -8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

3. Adja meg az alábbi mátrixok rangját!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & -6 & 4 \\ -1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

4. Vizsgálja az  $\mathbf{A}$  mátrix rangját  $x$  függvényében!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 & 3 \\ x & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Számítsa ki az alábbi mátrixok inverzét!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

6. Milyen  $k$  érték esetén lesz invertálható az alábbi mátrix?

$$\begin{bmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{bmatrix}$$

7. Határozza meg az ismeretleneket az alábbi mátrixegyenletben!

$$\begin{bmatrix} x & 5 \\ -3 & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & y \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14 & 8 \\ w & 3 \end{bmatrix}$$

8. Adottak az  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  és  $\mathbf{C}$  mátrixok. Oldja meg az alábbi mátrixegyenletet!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{AX} + \mathbf{C} = 2\mathbf{BCX}$$

9. Számítsa ki az alábbi, komplex elemű mátrix rangját!

$$\begin{bmatrix} 1 & 2i & 1+2i \\ 3 & i & 3-i \\ 4i & -3 & -1+4i \end{bmatrix}$$