答案解密

1. 下面代码的运行结果为？（ D ）

```
a = 'yes'
b = 'no'
c = 'yes'
if a == 'yes' and b == 'no':
    print(1)
if a == 'no' or c == 'no':
    print(2)
print(3)
```

A. 3

B. 2
3

C. 1
2
3

D. 1
3

答案：D。

解析：本题考查的是and/or的应用。
第一个if语句，a == 'yes' and b == 'no'成立，执行下级代码，打印1；
第二个if语句，a == 'no' or c == 'no'不成立，不执行下级代码；
程序继续执行打印3，故选项D正确。

答案解密

2. 如果a = 5 , b = 7，下列哪个条件成立？（ C ）

A. a > b

B. a == 5 and a > b

C. b > a or b == 7

D. a == b

答案：C。

解析：本题考查的是and/or的应用。
选项A：a = 5，b = 7，a > b不成立；
选项B: and两边的条件都成立时，条件才成立。a == 5成立，a > b不成立，所以整个条件不成立；
选项C: or两边有任意条件成立，整个条件就成立。b > a成立，所以整个条件成立；
选项D: ==用来比较两侧的变量是否相等，a == b不成立。

答案解密

3. 下面代码的运行结果为?(D)

```
a = 56
if a >= 90:
    print('优秀')
elif a >= 70:
    print('良好')
elif a >= 60:
    print('及格')
else:
    print('不及格')
```

A. 优秀　B. 良好　C. 及格　D. 不及格

答案：D。

解析：本题考查的是if-elif-else语句的应用。if-elif-else语句执行时，前一个条件判断不成立，才会继续下一个条件判断。题中a = 56, 前三个条件判断均不成立，执行else的下级代码，打印'不及格'。故选项D正确。