答案解密

1. (多选)下列代码，运行后能打印出yes的是？（ AD ）

A.
```
a = 1
while a < 2:
    print('yes')
    break
```

B.
```
a = 1
while a > 2:
    print('yes')
    break
```

C.
```
a = 1
while a >= 2:
    print( 'yes')
    break
```

D.
```
a = 2
while a <= 2:
    print( 'yes')
    break
```

答案：AD。

解析：本题考查的是while循环与break语句的应用。
选项A：a = 1，满足a < 2的条件，循环执行，打印yes，正确；
选项B：a = 1，不满足a > 2的条件，循环不执行；
选项C：a = 1，不满足a >= 2的条件，循环不执行；
选项D：a = 2，满足a <= 2的条件，循环执行，打印yes，正确。

答案解密

2. 下方代码运行后，s的值为？ （ 20 ）

```
s = 0
a = 2
while True:
    s += a
    a += 2
    if a >= 10:
        break
```

答案：20。

解析：本题考查的是while循环与break语句的应用。

	s	a
第一次循环	2	4
第二次循环	6	6
第三次循环	12	8
第四次循环	20	10

第四次循环时，变量a的值变为10，if语句条件成立，执行break语句结束循环，所以s的值为20。

答案解密

3.如果要让代码打印出5次变量n的值，那么横线处应该填写代码是?_____break_____

```
n = 0
while True:
    if n >= 5:
        break
    n = n + 1
    print(n)
```

答案：break。

解析：本题考查的是break语句的应用。break语句的作用是结束循环，需要编写在循环的下级代码中。