TA5YY Propagation Monitor

Raspberry Pi 4 / Pi 5 • Türkçe kurulum kılavuzu • Sürüm 1.1

Bu kılavuzun eşleştiği ZIP dosyası:
TA5YY_Propagation_Monitor_RPi4_RPi5_TR_v1.1.zip

Geliştiren: TA5YY. Uygulamanın üst bölümünde TA5YY imzası bulunur. İstasyon çağrı işareti kullanıcı tarafından belirlenir.

1. Ön koşullar

64-bit Raspberry Pi OS veya Debian ARM64, internet bağlantısı, Docker Engine ve Docker Compose. qFT8 gibi çalışan uygulamaları korumak için sırf bu kurulum amacıyla sistemin tamamını yükseltmeyin.

```
clear
uname -m
docker --version
docker compose version
```

Mimari aarch64 olmalıdır. Docker ve Compose sürüm gösteriyorsa 3. adıma geçin.

2. Docker kurulu değilse

Docker sistem servisleri ve paketlerinde değişiklik yapar. Önce sisteminiz için resmî Docker yönergelerini inceleyin: https://docs.docker.com/engine/install/debian/ . Testte Debian 13 ARM64 üzerinde aşağıdaki yöntem kullanıldı. İndirilen betiği inceleyin; kurumsal sistemlerde resmî paket deposu yöntemini tercih edin.

```
clear
cd ~
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
less get-docker.sh
```

İnceleme ekranından q ile çıkın. Kurmayı kabul ediyorsanız:

```
clear
cd ~
sudo sh get-docker.sh
sudo docker --version
sudo docker compose version
```

3. ZIP dosyasını aç

ZIP dosyasını Raspberry Pi masaüstüne kopyalayın. Aşağıdaki komutlarda dosya adı v1.1 olarak sabittir.

```
clear
cd ~/Desktop
unzip TA5YY_Propagation_Monitor_RPi4_RPi5_TR_v1.1.zip
cd Propagation-Monitor-RPi
```

4. Uygulamayı kur

Kurulum sırasında kendi çağrı işaretinizi, 4/6/8 karakter Maidenhead locator bilginizi ve port numaranızı girin. Testte 4434 portu kullanıldı; istediğiniz boş portu seçebilirsiniz.

```
clear
cd ~/Desktop/Propagation-Monitor-RPi
chmod +x kur.sh
sudo ./kur.sh
```

Önemli düzeltme: İlk v1 sürümünde normal kullanıcı Docker soketine erişemedi; ayrıca SQLite veritabanı klasörüne yazılamadığı için dashboard yeniden başlıyordu. v1.1 betiği gerçek kullanıcı UID/GID değerini kullanır ve data/ izinlerini otomatik düzenler. chmod 777 gerekmez.

5. Paneli aç ve kontrol et

Kurulum sonunda terminalde yazan Dashboard: http://PI_IP:PORT adresini aynı yerel ağdaki tarayıcıda açın. Örnek test adresi 192.168.1.7:4434 idi; bu adres yalnızca test cihazına aittir.

```
clear
cd ~/Desktop/Propagation-Monitor-RPi
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs --tail=20 dashboard
```

dashboard ve mqtt servisleri Up görünmelidir. İlk canlı raporların gelmesi zaman alabilir. Sayfa açılmıyorsa yukarıdaki log çıktısını kontrol edin.

6. Yönetim

```
clear
cd ~/Desktop/Propagation-Monitor-RPi
sudo docker compose down
# Yeniden baslatmak icin:
sudo docker compose up -d
```

7. Güvenlik ve sınırlamalar

Uygulama oturum açma özelliği içermez: portu internete açmayın. Harita katmanları internet gerektirir. MQTT üzerinden kaçırılan geçmiş PSK Reporter raporları otomatik tamamlanmaz. Veri tabanı data/reports.db içindedir; kişisel kayıtlarınızı paylaşmayın. Yeni bir çağrı işareti için önceki istasyonun veritabanını kullanmayın.

Test notu: Debian 13 ARM64 Pi 4 üzerinde v1 paketinde Docker ve MQTT çalıştı; SQLite izin hatası elle giderilince panel açıldı. v1.1 düzeltmeleri pakete işlendi; yeni v1.1 ZIP dosyasının Pi 4 üzerinde uçtan uca yeniden kurulumu henüz doğrulanmadı.