

参考例:東京での運用を再現した場合

①切替パターン設定 ※内線→決定→0→3

	切替パターン							
切替時刻 - モード	1	2	3	4	5	6	7	8
1				1730-1	0000-2	0000-3		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

②曜日毎切替パターン設定 ※設定変更にはNTT工事保守者による作業が必要です

	曜日						
	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜	日曜
切替パターン	1	2	3	4	5	6	7

解説

3つのメッセージを使用するため、それぞれを夜・休憩・休日モードに用意します

今回の場合、夜モードに10月12日(木)、休憩モードに10月13日(金)、休日モードに10月14日(土)の応答メッセージを録音しておきます

※10月14日のメッセージは日常使用される内容だと思いますが、中部事業部でご利用いただいている放送(端末)留守のメッセージとは共用できません

仮に東京と同じ様な設定をする場合であれば、同じ応答メッセージをもう一度録音して頂く必要があります

操作手順は下記の通りです。

<セットする時>

10月12日の終業時に受話器を上げて「940」をダイヤルするすることで、自動切り替えモードに切り替わります

※上記切替パターンに従い、木曜日の1730時に夜モード、金曜日に休憩モード、土曜日に休日モードに切り替わります

何も登録されていない切替パターンを設定している曜日は何も起きないため、最後に切り替わったモードが継続されます

<解除する時>

10月16日の始業時に受話器を上げて「941」をダイヤルすることで、手動昼モードに切り替わります

※一度手動でモードを切り替えると、再度自動切り替えモードにしない限りシステムモード自動切り替えは働きません

※この例の場合、仮に手動で「943」の休憩モードに変更した場合、再度手動でモードを切り替えるまで、一斉休業日の留守状態が継続します