

OPTEPIA — Manuel d'utilisation

Suivi du matériel de franchissement opérationnel

Introduction

Cette application permet de suivre le matériel de franchissement opérationnel (escalade, alpinisme) d'une unité : fiches individuelles par article, contrôles annuels avec signature, prêts et missions, gestion des membres et des rôles.

Elle fonctionne directement dans un navigateur (téléphone, tablette, ordinateur) — aucune installation n'est nécessaire. Les données sont stockées en ligne et partagées en temps réel entre tous les membres d'une même unité.

1. Prise en main

1.1 Créer un compte

À la première ouverture, deux onglets sont proposés : **Connexion** et **Créer un compte**.

Pour créer un compte : renseigner une adresse e-mail et un mot de passe (8 caractères minimum, à confirmer deux fois), puis valider. Un e-mail de confirmation est envoyé automatiquement — il faut cliquer sur le lien reçu avant de pouvoir se connecter.

1.2 Rejoindre ou créer une unité

Une fois connecté, si le compte n'appartient à aucune unité, l'application propose deux choix :

- **Créer une unité** : renseigner un nom (ex. « GRIMP 27 », « Section alpinisme ») et son propre nom d'affichage. Le créateur devient automatiquement **administrateur** de l'unité, et un **code d'invitation** à 8 caractères est généré.
- **Rejoindre une unité** : saisir le code d'invitation communiqué par l'administrateur de l'unité, ainsi que son propre nom d'affichage. Le rôle attribué par défaut est **Lecteur** ; l'administrateur pourra l'ajuster ensuite.

1.3 Appartenir à plusieurs unités

Un même compte peut appartenir à plusieurs unités (par exemple une personne présente dans deux équipes). Pour changer d'unité ou en rejoindre/créer une nouvelle, appuyer sur le nom de l'unité en haut de l'écran.

2. Les rôles

Rôle

Administrateur

Droits

Accès complet : création, modification et suppression du matériel, gestion des membres et des rôles, contrôles annuels, prêts et missions, validation des demandes en attente.

Vérificateur

Les mêmes droits que l'administrateur, à une exception : il ne peut pas modifier ou supprimer une fiche matériel directement — il peut le **proposer**, et un administrateur valide ou refuse la demande.

Assistant

Peut sortir du matériel en mission librement, et proposer un prêt de matériel (avec signature de l'emprunteur au moment de la remise). Le prêt doit être validé par un administrateur ou un vérificateur avant de devenir actif.

Lecteur

Consultation de toutes les fiches et export des données uniquement.

Le rôle de chaque membre se change depuis l'onglet **Profil**, dans la liste de l'équipe (réservé aux administrateurs et vérificateurs).

3. Le matériel

3.1 Créer une fiche

Depuis l'onglet **Ajouter**, renseigner :

- Photo de l'article (prise directement avec l'appareil photo)
- Désignation, marque
- Famille et sous-famille (ex. « Métallique » / « Mousqueton ») — des suggestions apparaissent au fur et à mesure des fiches créées
- Numéro de série et identification
- Dates de fabrication, de première utilisation et de fin de vie
- Fiche technique (lien internet, ou PDF à téléverser)

3.2 Scanner un QR code

Sur le champ **N° de série**, l'icône appareil photo ouvre la caméra pour scanner le QR code de l'article. Si le QR code contient uniquement un numéro de série, il remplit ce champ ; s'il contient plusieurs informations structurées, les champs correspondants sont complétés automatiquement.

3.3 Dupliquer une fiche

Pour un matériel dont plusieurs exemplaires sont détenus (mousquetons, dégaines, etc.), le bouton **Dupliquer** sur une fiche existante permet de recréer rapidement une fiche similaire — tout est repris (désignation, marque, dates, fiche technique, photo) sauf le numéro de série et l'identification, à saisir pour chaque exemplaire.

3.4 Regrouper par type

Dans l'onglet **Matériel**, le bouton **Regrouper par type** affiche un total par modèle (ex. « 8 mousquetons Attache 3D ») avec un badge de statut global. Toucher un groupe affiche le détail de chaque exemplaire.

3.5 Statut d'une fiche

Le statut (Conforme / À surveiller / Contrôle dépassé / Hors service) est calculé automatiquement à partir de la date de fin de vie et de la date du dernier contrôle annuel (valable un an).

3.6 Modifier ou supprimer

- **Administrateur** : modification et suppression directes.
- **Vérificateur** : boutons « Proposer une modification » / « Proposer la suppression » — la demande apparaît alors dans l'écran **Validations en attente**, accessible par un bandeau en haut de l'onglet Matériel, jusqu'à ce qu'un administrateur la traite.

Une fiche supprimée part dans la **corbeille** (chip «  Corbeille » en haut de l'onglet Matériel) plutôt que d'être effacée immédiatement : elle peut y être restaurée à tout moment, ou supprimée définitivement (administrateurs uniquement).

3.7 Trier par urgence de contrôle

Le chip « Trier par urgence » (à côté de « Regrouper par type ») réorganise la liste pour faire remonter en premier le matériel hors service, en contrôle dépassé, puis celui dont le contrôle arrive bientôt à échéance. Un bandeau rappelle aussi ce nombre dès l'ouverture de l'onglet Matériel s'il y a du matériel à surveiller.

4. Les contrôles annuels

Depuis une fiche matériel, le bouton **Ajouter un contrôle annuel** (administrateur et vérificateur) permet de renseigner :

- Date du contrôle et nom du vérificateur
- Statut (conforme / conforme avec réserve / réformé)

- Observations
- Photo (optionnelle)
- **Signature du vérificateur**, directement au doigt

Chaque contrôle de l'historique est ensuite consultable en détail (observations complètes, photo en entier, signature agrandie) en le touchant dans la liste.

5. Prêts et missions

L'onglet **Prêt** regroupe deux fonctions, accessibles par deux sous-onglets.

5.1 Prêt de matériel

Un prêt permet de tracer la remise de matériel à une personne extérieure à l'unité (emprunteur), avec obligation de restitution.

Pour créer un prêt : bouton + **Nouveau prêt**, puis :

1. Nom de l'emprunteur, date de perception, date de retour prévue (optionnelle)
2. **Signature** de la personne qui prend le matériel
3. Sélection d'un ou plusieurs matériels (cases à cocher) — une seule perception peut regrouper plusieurs articles

Pour restituer : depuis le récapitulatif du prêt, bouton **Marquer restitué** — état du matériel au retour, nom de la personne qui restitue, et signature.

Si le prêt est créé par un **Assistant**, il reste en statut « en attente de validation » tant qu'un administrateur ou un vérificateur ne l'a pas validé depuis l'écran de détail ou l'écran **Validations en attente**. Le matériel concerné est réservé (indisponible pour un autre prêt) dès la création, même avant validation.

5.2 Sortie en mission

Une sortie mission trace le matériel emporté par l'unité elle-même (pas de tiers emprunteur). Utile pour savoir en un coup d'œil ce qui est sorti du local.

Pour créer une sortie : bouton + **Nouvelle sortie mission**, intitulé de la mission (ou responsable), date de sortie, **signature** de la personne qui sort le matériel, puis sélection du matériel concerné.

Pour clôturer : bouton **Marquer rentré** — simple date de retour, sans signature ni contrôle d'état requis.

5.3 Consulter un prêt ou une mission

Toucher un récapitulatif dans la liste ouvre le détail complet : liste du matériel concerné,

signature à la perception en grand, et — une fois terminé — les informations de retour et la signature associée.

6. *Validations en attente*

Cet écran (accessible via le bandeau d’alerte en haut de l’onglet Matériel, visible uniquement s’il y a quelque chose à traiter) centralise deux types de demandes :

- **Prêts à valider** : prêts proposés par un assistant, à approuver ou refuser par un administrateur ou un vérificateur.
- **Modifications de matériel** : modifications ou suppressions proposées par un vérificateur, à approuver ou refuser par un administrateur.

Refuser une demande ne modifie rien ; le matériel concerné redevient disponible immédiatement.

7. *Export et import*

7.1 Export

L’onglet **Export** génère un fichier CSV (ouvrable dans un tableur) listant l’ensemble du matériel de l’unité : désignation, marque, numéro de série, dates, statut, dernier contrôle, créateur de la fiche.

7.2 Import de matériel

Toujours dans l’onglet **Export**, la section « Import du matériel » (visible par les administrateurs et vérificateurs) permet d’ajouter plusieurs fiches d’un coup :

1. **Télécharger le modèle CSV** — un fichier avec les bonnes colonnes (désignation, marque, famille, sous-famille, n° de série, identification, dates) et une ligne d’exemple
2. Remplir le modèle, une ligne par article — dates au format AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA
3. **Importer un fichier CSV** — charge le fichier rempli et affiche un aperçu (nombre d’articles, lignes ignorées si la désignation manque) avant toute création
4. Confirmer pour créer les fiches

Comme pour l’ajout manuel, l’import ne crée que les informations de base : pas de photo, de fiche technique ni de contrôle — à compléter ensuite fiche par fiche si besoin.

8. Journal des modifications

L'onglet **Journal** trace chronologiquement toutes les actions effectuées sur l'unité : création/modification/suppression de matériel, contrôles, prêts, missions, validations, changements de rôle — avec l'auteur et l'horodatage de chaque action.

9. Profil et équipe

L'onglet **Profil** (à droite de la barre de navigation) regroupe :

- Un lien **Aide** vers ce manuel
- **Photo de profil** personnelle, modifiable à tout moment
- **Changement de mot de passe** (avec confirmation)
- **Photo de l'équipe** (administrateurs uniquement), affichée ensuite en haut à gauche de l'écran, à côté du nom de l'unité
- **Code d'invitation** de l'unité (administrateurs et vérificateurs)
- **Liste des membres** avec leur rôle, modifiable par un administrateur ou un vérificateur
- **Quitter cette unité** ou **se déconnecter** (voir ci-dessous)

9.1 Le propriétaire d'une unité

La personne qui crée une unité en devient automatiquement la **propriétaire** — un statut unique, en plus de son rôle Administrateur, affiché sous forme de badge dans la liste des membres.

Pour éviter qu'une unité se retrouve sans administrateur (et donc totalement bloquée), deux règles s'appliquent :

- Un administrateur ne peut pas quitter l'unité s'il en est le **dernier administrateur**.
- La **propriétaire** ne peut jamais quitter l'unité directement : il lui faut d'abord **transférer la propriété** à un autre administrateur de l'équipe, depuis le bouton dédié dans l'onglet Profil. Une fois le transfert effectué, elle redevient un administrateur « normal » et peut quitter si elle le souhaite.

Les autres rôles (vérificateur, assistant, lecteur) peuvent quitter une unité à tout moment, sans restriction.

9.2 Se déconnecter

Le bouton **Se déconnecter**, tout en bas de l'onglet Profil, ferme la session en cours sans quitter aucune unité — à la prochaine connexion, tout est retrouvé tel quel.

Pour rappel, une **déconnexion automatique** intervient aussi après 2 heures sans activité — utile sur un appareil partagé entre plusieurs personnes du local.

9.3 Double authentification (2FA)

Optionnelle, elle ajoute un code à usage unique en plus du mot de passe à chaque connexion, pour renforcer la sécurité du compte. Depuis Profil → « Activer la double authentification » : scanner le QR code affiché avec une application comme Google Authenticator ou Authy, puis saisir le code à 6 chiffres généré pour confirmer. Une fois activée, ce code sera redemandé à chaque connexion. Désactivable à tout moment depuis le même endroit.

9.4 Thème clair

Un bouton en haut de l'onglet Profil permet de basculer entre thème sombre (par défaut) et thème clair — plus lisible en plein soleil sur le terrain. Le choix est mémorisé sur l'appareil.

10. Conseils d'utilisation

- Installer l'application sur l'écran d'accueil du téléphone (menu de partage du navigateur → « Sur l'écran d'accueil ») pour un accès rapide, comme une application classique.
 - Les photos sont automatiquement compressées avant envoi : pas besoin de les redimensionner soi-même.
 - La signature se dessine au doigt directement sur l'écran ; le bouton « Effacer » permet de recommencer.
 - Le code d'invitation d'une unité ne doit être communiqué qu'à des personnes de confiance : toute personne qui le possède peut rejoindre l'unité.
-

11. Dépannage

L'application affiche un écran vide. Vérifier la connexion internet. Si le problème persiste, un message d'erreur explicite doit maintenant s'afficher plutôt qu'un écran vide ; le communiquer permet d'identifier précisément la cause.

Une photo ou une signature ne s'affiche pas. Un message « Image indisponible — ouvrir le lien » apparaît à la place ; toucher le lien permet de voir le message d'erreur exact.

Le code d'invitation ne fonctionne pas. Vérifier qu'il est saisi sans espace ni faute de frappe (majuscules/minuscules sans importance).

Impossible de scanner un QR code. Reprendre la photo en se rapprochant et en s'assurant d'un bon éclairage, sans reflet sur l'étiquette.