9.UDP

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
 #include <DHT.h>
 #define DHTPIN D6
 #define DHTTYPE DHT11
const char* ssid = "Cracker.Com";
 // hotspot device SSID
  const char* password = "Abhi@1234";
 // Hotspot Deveice
unsigned int UDPport = 2390;
 char packetBuffer[255];
 char ReplyBuffer[255];
WiFiUDP Udp;
 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 void setup() {
   dht.begin();
    Serial.begin(115200);
   Serial.println();
 Serial.printf("Connecting to %s ", ssid);
   WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
 delay(500); Serial.print(".");
 }
 Serial.println(" connected");
 Udp.begin(UDPport);
```

```
 Serial.printf("Now listening at IP %s, UDP port %d\n", WiFi.localIP().toString().c_str(),
UDPport);

}

 void loop() {

int packetSize = Udp.parsePacket();

 if

 (packetSize)

 {

 Serial.print("Received packet of size ");

 Serial.println(packetSize);

 IPAddress remoteIP = Udp.remoteIP();

 Serial.print("From ");

 Serial.print(remoteIP);

 Serial.print(", port ");

 Serial.println(Udp.remotePort());

 int len = Udp.read(packetBuffer, 255);

 if (len > 0) { packetBuffer[len] = 0;

}

 Serial.println("Contents:");

 Serial.println(packetBuffer);

 float h = dht.readHumidity();

 float t = dht.readTemperature();

 if

 (isnan(h) || isnan(t))

 {

 Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

 return;

 }
```

```
sprintf(ReplyBuffer, "Humidity: %0.1f%%, Temperature: %0.1f°C", h, t);

Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());

Udp.write(ReplyBuffer);

Udp.endPacket();

}

}
```