

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات محولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: B-017-r0a	المعدة:
	الخطأ: صادر إلى:	البطاريات القلوية 175 خلية
	الموقع: معتمد	5KPM 250P FERAK CZECHOSLOVAKIA
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة الشهرية (I2-M1)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للبطارية القلوية 175 خلية والتي يجب أن تتم شهريا كما هو مبين اعلاه بالرمز M1، واعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجدوى بمحطة محولات شيراتون المطار وتم الاختبار الميداني على البطارية رقم (1) يوم 6 مايو 2002 بمنطقة القاهرة

احتياطات الأمان

- ضرورة إصدار أمر الشغل مع توافر فئة السلامة والصحة المهنية الملائمة لطاقم الصيانة
- ممنوع التدخين داخل الحجرة أو إحداث أي شيء يمكن أن يسبب اشتعال
- ضرورة استخدام مهمات السلامة والصحة المهنية مثل:
- خوذة الأمان ونظارات واقية وقفازات مطاطية وأحذية عازلة ومريلة واقية من القلوي وقفازات مطاطية ومصك التنفس
- ضرورة استخدام عدد معزولة مع عدم وضع أية عدد أو أشياء معدنية فوق البطارية لتلافي حدوث قصر كهربائي
- الأدوات التي استخدمتها في صيانة البطارية الحمضية لا تستخدمها عند صيانة البطارية القلوية مطلقا

الاحتياطات البيئية

- البس مصك التنفس لحماية الرئتين عند استخدام البلاور والمواد الكيميائية لاغراض التنظيف
- عدم إلقاء أى مواد كيميائية على الأرض بل جمعها وارسلها الى المعامل الكيميائية لتدويرها
- عدم حرق المخلفات مثل الأقمشة بعد انتهاء أعمال التنظيف بل جمعها وارسلها الى مكان تجميع المخلفات لتدويرها طبقا للاشتراطات البيئية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مهمات السلامة والصحة المهنية مثل:
- خوذة الأمان ونظارات واقية وقفازات مطاطية وأحذية عازلة ومريلة واقية من القلوي مطابقة للمواصفات القياسية وقفازات مطاطية ومصك التنفس 000
- الخ
- قطع نظيفة من القماش ، فرش مناسبة
- هيدروميتر كقياس كثافة المحول ، فولتميتر (ويفضل فلتميتر شوكة)
- دوقر وقمع من البلاستيك المعالج أو الزجاج
- دفتر لتسجيل قراءات جهد البطارية والأعمدة وكذلك كثافة المحلول القلوي

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. كرر تنفيذ الأعمال التي تتم في الفحص الأسبوعي للبطارية طبقا لمستند MPIS رقم B-016-r0
2. افصل مصدر التيار المتغير عن شاحن البطارية
3. قم بقياس جهد البطارية وسجله في سجل البطارية
4. فحص الخلايا من الخارج للتأكد من عدم وجود تسريب للمحلول أو شرخ في جدار الخلايا
5. سجل كثافة كل خلية وتأكد أن قيم الكثافة في الحدود الآمنة (بين 1.19 ، 1.12 جم/سم³) وسجل ذلك في كارت الصيانة
6. اذا وجدت كثافة المحول في خلية (أو أكثر) أقل أو أعلى من المعدل فنستخدم المحلول القلوي أو الماء المقطر لضبط قيم الكثافة ونستخدم ذلك كآلاتي:
رقم الخلية (التي كثافتها أقل أو أعلى من المعدل) : - كثافتها: - ضبطت أم لا
7. إذا وجدت بطارية تالفة يجب تغييرها بأخرى جديدة (أو سليمة)، وذلك طبقاً للإجراءات الآمنة وذلك للمحافظة على العاملين والمعدات
8. تابع مستوى المحلول في الأعمدة (طبقاً للشركة الصانعة يكون مستوى المحول فوق الأقطاب ب 10-15 مم) ، وإذا كان المستوى منخفض استعمل الماء المقطر للحصول على المستوى المطلوب ، وسجل ذلك (أن وجد) في سجل البطارية كما يلي : انظر المستند رقم MRDS of MPIS doc # B-002-r0
- رقم الخلية (المنخفض بها مستوى المحول): - تم ضبطه أم لا:
9. راجع الوصلات بين الخلايا وقم بإزالة أي رواسب ملحية قد توجد عليها
10. تأكد أن الوصلات بين الخلايا محكمة الربط وقم بربط ما يحتاج لذلك بإحكام
11. نظف الخلايا من أعلي جيدا
12. قم بوضع طبقة خفيفة من الفازلين على الوصلات بين الخلايا
13. تفادي وضع فازلين على الأجزاء المطاطية ، حيث أن ذلك يسبب لها التلف
14. قم بقراءة كل عامود علحده وسجل ذلك في كارت الصيانة (القيمة القياسية لجهد العامود 1.3 فولت)
15. قم بقياس جهد البطارية وقارن القيمة الجديدة بالقيمة التي أخذت عند بداية الصيانة (الخطوة رقم 3) ، سجل ذلك في كارت الصيانة
16. إذا كان جهد البطارية بعد إجراء الصيانة السابقة يقل عن 215 فولت فيجب وضع البطارية على الشحن السريع لمدة 6 ساعات ، وبعدها نضعها في وضع الشحن العادي
17. قم بقراءة جهد البطارية بعد عملية الشحن السريع وقارن ذلك بالقراءات السابقة

كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص: