

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات محولات

إجراءات الصيانة

M P I S	رقم المستند: Ch-010-r0a	المعدة:
	الخبر: صادرة الى:	شاحن البطارية
	الموقف: معتمد	3PF-2-60 CHLORIDE
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة الشهرية (I2-M1)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة لشاحن البطارية والتي يجب أن تتم شهريا كما هو مبين اعلاه بالرمز M1 ، واعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار بمنطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على الشاحن رقم 1 في يوم 21 أبريل 2002

احتياطات الأمان

- ضرورة إصدار أمر الشغل
- فصل مصدر التغذية
- ممنوع التدخين داخل الحجرة
- ضرورة استعمال النظارات الواقية والأحذية الواقية وخوذة الأمان وقفازات مطاطية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- فولتمتر رقمي
- مجموعة عدد وأدوات تناسب العمل
- مكنسة كهربائية أو بلاور
- فرشاة مناسبة

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. نقل البطارية من هذا الشاحن إلى الشاحن المناوب
2. افصل التغذية عن الشاحن
3. تأكد من قيام نظام التهوية بأداء عمله
4. نظف الشاحن من الأتربة (كن حريصا عند استخدام الفرشة لتلاشي فك أي توصيلات كهربية)
5. قم بفحص الفيوزات والملاسمات وكذلك النهايات
6. افحص أجزاء وحدة التحكم وراقب ما إذا كانت ساخنة أكثر من الطبيعي
7. اعد توصيل الشاحن من الناحيتين
8. قم بقياس الجهد الخارج بالنسبة للشاحن وتأكد أنه عند القيمة القياسية كما يلي :

- جهد الشحن الـ $175 \times 1.4 = 245 \pm 1$ % FLOATING فولت

- جهد الشحن السريع $175 \times 1.4 = 245 \pm 1$ % فولت

كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص: